au

Samsung GALAXY Note 3 SCL22

取扱説明書 詳細版

ごあいさつ

このたびは、GALAXY Note 3(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『設定ガイド』『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『設定ガイド』『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

操作説明について

■『設定ガイド』/『取扱説明書』

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauホームページより『取扱説明書 詳細版』(本書)をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークを省略している場合があります。

■『取扱説明書アプリケーション』

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書アプリケーション』をご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。
アプリ一覧画面で[au]→[取扱説明書]

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードし、インストールする必要があります。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、LTE/CDMA/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
  詳しくは、「auのネットワークサービス・海外利用」(▶P.227)をご参照ください。

- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』または『取扱説明書 詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

本体
※背面カバー含む

Sペン(スタイラス)
※ペン先交換キット含む

電池パック(SCL22UAA)

- マイク付きステレオヘッドセット(試供品)
- USB3.0ケーブル(試供品)
- 保証書
- 取扱説明書
- 設定ガイド

以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード
- ACアダプタ

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

目次

##

安全上のご注意

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を以下のように簡略化しています。

■項目／アイコン／キーなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップとは、ディスプレイに表示されているキーやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です（▶P.38）。

表記例	意味
ホーム画面で[メニュー]→［設定］→「一般」タブ→［日付と時刻］	ホーム画面で[メニュー]をタップし、表示されるメニューから「設定」をタップし、「一般」タブをタップして「日付と時刻」をタップします。

■掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実際の画面　本書の表記例

本書の表記では、画面上部のアイコン類などは省略されています。

memo

◎本書では「microSD™メモリカード」、「microSDHC™メモリカード」および「microSDXC™メモリカード」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

- 『取扱説明書 詳細版』(本書)の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.

memo

◎本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
◎本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
◎乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

表示	説明
⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負うことが想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

記号	説明	記号	説明
(禁止)	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	(水濡れ禁止)	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
(濡れ手禁止)	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	(強制)	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
(分解禁止)	分解してはいけないことを示す記号です。	(電源プラグを抜く)	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ 本体、電池パック、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、Sペン、周辺機器共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(NFC/おサイフケータイ ロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直接日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- 本体が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
- 背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。
- 外部から電源が供給されている状態の本体、指定のACアダプタ（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- 本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 背面カバーを外したまま使用しないでください。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- マイク付きステレオヘッドセット（試供品）などを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- マイク付きステレオヘッドセット（試供品）などを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■本体について

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全をご確認ください。転倒・交通事故の原因となります。

ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所		使用材質	表面処理
ディスプレイ		ガラス	−
外装ケース(周囲)	フロント(ウィンドウ)	PC	蒸着 水平ヘアライン
	リア	PA+GF50	コーティング
サイドキー(音量／ズームキー、電源／画面ロックキー)		アルミニウム	陽極酸化処理 白コーティング
リアカバー		PC	コーティング
ホームキー		アルミニウム	陽極酸化処理 水平ヘアライン
カメラレンズパネル		ガラス	−
カメラレンズ周囲部分		アルミニウム	陽極酸化処理
ワンセグアンテナ先端部		PC	蒸着
ライトパネル		透明アクリル	−
スピーカー		ステンレス鋼	研磨仕上げ
受話口周囲部分		ステンレス鋼	研磨仕上げ

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

au Micro IC Card (LTE)スロットやmicroSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

マイク付きステレオヘッドセット(試供品)などを持って本製品を振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではワンセグアンテナを収納してください。ワンセグアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり思わぬけがの原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■ 電池パックについて

Li-ion00

(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

⚠危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス(+)マイナス(—)をショートさせないでください。

電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■ 充電用機器について

⚠警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ACアダプタ(別売):AC100～240V
- DCアダプタ(別売):DC12V・24V(マイナスアース車専用)

※指定の充電用機器(別売)をご使用ください。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)

指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災・やけど・感電の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■au Micro IC Card (LTE)について

警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau Micro IC Card (LTE)を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

au Micro IC Card (LTE)の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au Micro IC Card (LTE)を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

au Micro IC Card (LTE)を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)を濡らさないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

au Micro IC Card (LTE)は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■Sペンについて

警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

Sペンを人に向けないでください。本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

Sペンを本体に取り付けているときに、Sペンを持って本体を振り回さないでください。本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
Sペンで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
本体、ボタン	ABS	シボ加工(NIHON ETCHING No.1(S))
ペンのヘッド部	ABS	PVD+UV加工
ペン先	TPE	–
ペン先(ペン先交換キット)	POM、エラストマー	–
ピンセット(ペン先交換キット)	SUS301	–

■マイク付きステレオヘッドセット(試供品)について

⚠警告　**必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。

⚠注意　**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

ケーブルを本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。ケーブルを引っ張って抜かないようにしてください。また、ケーブルを持って本体を吊り上げないでください。ケーブルや接続プラグ、本体のヘッドセット接続端子が破損するおそれがあります。

接続プラグにゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。

接続プラグは本体のヘッドセット接続端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
マイク付きステレオヘッドセット(試供品)で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
ハウジング	PC	UVコーティング
ケーブル	NON PVC	–
外装	PC、ABS	UVコーティング
イヤピース	シリコン	–

■USB3.0ケーブル(試供品)について

⚠注意　**必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
USB3.0ケーブル(試供品)で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
USBコネクタ部	SPCC	–
microUSBコネクタ部	HTN、STS304	ニッケルメッキ
コネクタケース	PC	UV塗装処理
ケーブル	TPE(Non pvc)	–

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池パック、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、Sペン、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
また、外部機器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』または『取扱説明書詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■ 本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
タッチパネルは指またはSペンで軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 電池パックを外したところに貼ってあるIMEIの印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク〒」が本体の銘板シールに表示されております。
本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録された連絡先・メール・ブックマークなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料は問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品で使用している有機ELディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。また、見る角度によっては色調が変化したり、明るさのむらが見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示し続けたり、「ディスプレイ」の「明るさ」の設定を常に明るい設定にして極度の連続使用を行うと、部分的にディスプレイの照度が落ちますが、これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたまま放置すると、故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 本製品の温度上昇や電池残量の低下などにより、ディスプレイの輝度が落ちる場合があります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となったau電話の回収にご協力ください。auショップなどでau電話の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 送話口（3箇所）を指などでふさがないようご注意ください。自分の声が相手に伝わらない場合や、音声が録音できない場合、音声が認識されない場合があります。

■ タッチパネルについて

- タッチパネル操作は指またはSペンで行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 電池パックにはFeliCaアンテナ、NFCアンテナが内蔵されています。お取り扱いには十分ご注意ください。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを充電用機器本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ au Micro IC Card (LTE)について

- au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- ほかのICカードリーダー/ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因になります。

■ Sペンについて

- Sペンの先が欠けていたり、削られている場合は使用しないでください。ディスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。
- 指定品以外のSペンを使用しないでください。ディスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。
- Sペンは他の機器には使用しないでください。機器の故障、破損の原因となります。
- Sペンに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、Sペンの破損、故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽／動画／テレビ（ワンセグ）機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、マイク付きステレオヘッドセット（試供品）などからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権／肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
  また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控え※1をお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  ※1 控え作成の手段：
  連絡先のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、メールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● 画面ロック解除用パターン／PIN／パスワード

使用例	画面ロックの設定／解除をする場合
初期値	なし

● PINコード

使用例	第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● ロックNo.（NFC／おサイフケータイ ロック）

使用例	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定する場合
初期値	1234

PINコードについて

■PINコード

第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐため、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。
PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。

■PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について

- 本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- 本製品の5GHz帯無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内でご使用ください。本製品の5GHz帯無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用はできません。無線LAN（Wi-Fi®）対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

memo

◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。

◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。

◎ 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

◎ Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎ Bluetooth®と無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN（Wi-Fi®）のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

2.4 FH1 / DS4 / OF4 / XX8

- **Bluetooth®機能：2.4FH1/XX8**
  本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

- **無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS/OF4**
  本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

：全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。
本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
W52(5.2GHz帯/36, 40, 44, 48ch)
W53(5.3GHz帯/52, 56, 60, 64ch)
W56(5.6GHz帯/100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

パケット通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。

※無線LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないとご利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションは、アプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

au
GALAXY Note
SAMSUNG
SCL22

① **通知LED**
ディスプレイの表示が消えているとき(バックライト消灯時)のみ、不在着信などの通知や充電の状態などを示します。
② **送話口/マイク(受話口の左端の穴)**※1
ハンズフリー通話時、Sボイスの音声認識時に動作します。
③ **受話口**
通話中の相手の声などが聞こえます。
④ **ホームキー**
ホーム画面に戻ります。1秒以上押すと、最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。
⑤ **メニューキー**
操作状況に応じたメニューを表示します。
ロングタッチすると、Sファインダーを起動します。
⑥ **送話口/マイク(下部)**※1
下部の送話口/マイクは、通話時や録音時、Google音声入力時に動作します。
⑦ **近接・照度・ジェスチャーセンサー**※2
顔などの接近や周囲の明るさを検知して、ディスプレイの表示を消したり、明るさを自動調整します。また、手の動き(ジェスチャー)を検知して本製品を操作したりします。
⑧ **ワンセグアンテナ**
ワンセグを視聴するときに伸ばして使用します。通話時やブラウザご利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はありません。
⑨ **内側カメラ**
自分を撮影するときなどに使用します。
⑩ **電源/画面ロックキー**
1秒以上押して電源を入れます。
電源が入っているときに押すと画面ロックを設定できます。1秒以上押すと電源OFFやデータ通信のオン/オフ、機内モードのオン/オフ、再起動、緊急時長持ちモードのオン/オフ、マナーモードの設定ができます。
⑪ **ディスプレイ(タッチパネル)**
⑫ **バックキー**
アプリケーションを終了したり、1つ前の画面に戻したりします。
⑬ **温度/湿度センサー**
⑭ **スピーカー**
着信音や、ハンズフリー通話中に相手の声などが聞こえます。
⑮ **microUSB接続端子**
⑯ **リモコン発光部**
「WatchON」アプリケーションでリモコン機能使用時に、操作する機器のリモコン受光部に向けます。
⑰ **Bluetooth®/Wi-Fi®アンテナ部分**※3
⑱ **外側カメラ**
静止画や動画を撮影します。
⑲ **ライト**
静止画や動画の撮影時に点灯します。
⑳ **マーク**
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
IC通信で、データの送受信を行います。
㉑ **Sペン**
㉒ **内蔵アンテナ部分**※3
㉓ **送話口/マイク(上部)**※1
上部の送話口/マイクは、通話時やハンズフリー通話時、ステレオ録音時、Sボイスの音声認識時に動作します。
㉔ **ヘッドセット接続端子**
マイク付きステレオヘッドセット(試供品)などを接続する直径3.5mmの接続端子です。
㉕ **GPSアンテナ部分**※3
㉖ **音量/ズームキー**
着信音量やメディア再生音量などを調節します。
静止画や動画を撮影中は、ズームイン/ズームアウトします。
㉗ **背面カバー**

㉘ microSDメモリカードスロット
㉙ au Micro IC Card (LTE)スロット

※1 該当の機能利用中に、送話口を指などでふさがないようご注意ください。
※2 近接センサーや照度センサーは、保護シートなどでふさがないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと、通話／通信の品質に影響を及ぼす場合があります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。

memo

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.13)をご参照ください。
◎ 電池パックと背面カバーの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
◎ 電池パックにはFeliCaアンテナ、NFCアンテナが内蔵されています。お取り扱いには十分ご注意ください。

電池パックを取り付ける

1 背面カバーの1-①の部分に指(爪)を入れて、1-②の方向に少し持ち上げ、1-③の方向に向けて取り外す

1-③
1-①
1-②

2 本体と電池パックの端子部を合わせ(2-①)、電池パックを2-②の方向へ押し込む

2-②
2-①

3 背面カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着し、しっかりと押しながらすき間がないように取り付ける

memo

◎取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバーの破損の原因となります。
◎背面カバーの取り付け時には、背面カバーが浮き出たままにならないよう、位置を合わせ、周囲をしっかり押し込んでください。

電池パックを取り外す

1 背面カバーを取り外す（▶P.28）

2 本体のくぼみを利用して電池パックに指（爪）をかけ、矢印の方向に持ち上げて取り外す

くぼみ

au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録されています。

- 本製品はau Micro IC Card (LTE)にのみ対応しております。au携帯電話、スマートフォンとau ICカードやmicro au ICカードを差し替えてのご利用はできません。

au Micro IC Card (LTE)

（表面）

IC（金属）部分

（裏面）

memo

◎au Micro IC Card (LTE)の取り付け／取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。

◎au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎取り外したau Micro IC Card (LTE)はなくさないようにご注意ください。
◎変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合

au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、⊘が表示されます。

- 電話をかける※1／受ける
- Eメール(@ezweb.ne.jp)／SMSの送受信
- PINコード設定
- 本製品の電話番号の確認

※1 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報や157(お客さまセンター)への発信もできません。

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。

■PINコードによる制限設定

au Micro IC Card (LTE)をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカードロック設定により他人の使用を制限できます(▶P.225「SIMカードロックを設定する」)。

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける

1 背面カバー・電池パックを取り外す(▶P.28)

2 au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)面を下にし、図の向きでau Micro IC Card (LTE)スロットの奥までまっすぐ差し込む

au Micro IC Card (LTE)を取り外す

1 背面カバー・電池パックを取り外す(▶P.28)

2 au Micro IC Card (LTE)をまっすぐ引き抜く

充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約490時間(3G使用時)
	約480時間(LTE使用時)
連続通話時間	約1210分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(▶P.256)をご参照ください。

USB3.0ケーブル
(試供品)
共通ACアダプタ04(別売)
AC100V
コンセントへ
microUSB
プラグ

※指定のACアダプタ(別売)とパソコンを同時に使って充電することはできません。

■ USB3.0ケーブル(試供品)を使って充電する場合

下図のように本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込んでください。

■ USB2.0ケーブルを使って充電する場合

下図のように本製品のmicroUSB接続端子(**右側の幅が広い方の端子**)にまっすぐに差し込んでください。

誤った接続を行うと、本製品への重大な損傷を招く恐れがあります。
誤った接続による損傷は、補償の対象外となりますのでご注意ください。

memo

◎共通ACアダプタ03／04(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外で充電する場合は、必ず共通ACアダプタ03／04(別売)をご使用ください。

◎充電の状態は、ホーム画面で[▤]→[設定]→「一般」タブ→[端末情報]→[ステータス]と操作して、「バッテリー残量」欄で確認できます。

◎充電中、本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
◎電池パックは、「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶P.9)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなることがあります。
◎アプリケーションや機能などのご利用状況により、電池パックの使用時間が短くなることがあります。

指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

充電には指定のACアダプタ(別売)が必要です。ここでは、共通ACアダプタ04(別売)を使って充電する方法を説明します。

- 指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.250)をご参照ください。

充電時間は共通ACアダプタ04(別売)使用時、約150分です

1 共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグの刻印面を上にして、本製品のmicroUSB接続端子(右側の幅が広い方の端子)にまっすぐに差し込む

2 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

ステータスバーにが表示されます。
充電が完了すると、ステータスバーにが表示されます。

3 充電が終わったら、共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグを本製品からまっすぐ引き抜き、電源プラグをコンセントから抜く

■パソコンを使って充電する

USB3.0ケーブル(試供品)とパソコンを使って充電することができます。接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。

1 USB3.0ケーブル(試供品)のmicroUSBプラグの刻印面を上にして、本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

2 USB3.0ケーブル(試供品)のUSBプラグをパソコンのUSBポートに差し込む

ステータスバーにが表示されます。
充電が完了すると、ステータスバーにが表示されます。

- パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

3 充電が終わったら、USB3.0ケーブル(試供品)を本製品とパソコンから取り外す

memo

◎充電中に画面のバックライトが消灯した場合は、/ を押すと画面ロック解除画面が表示され、日時の下に表示される「充電中:XX%」で充電状態を確認できます。また、バックライト消灯中に充電が完了すると、画面ロック解除画面が表示されて日時の下に「充電完了」、ステータスバーにが表示されます。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 **(1秒以上長押し)**

画面ロック解除画面が表示されます。画面ロックを解除(▶P.33)してください。

memo

◎電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
◎初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。
◎「画面ロック」(▶P.214)で解除方法を設定している場合は、設定した方法で画面ロックを解除してください。

電源を切る

1 **(1秒以上長押し)**

端末オプション画面が表示されます。

2 **[電源OFF]→[OK]**

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キーやタッチパネルの誤動作を防止できます。
また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して約5秒後に画面ロックがかかります。

1 **画面表示中に**

バックライトが消灯し、画面ロックが設定されます。
／ を押すとバックライトが点灯し、画面ロック解除画面が表示されます。

memo

◎「画面のタイムアウト」(P.209)でバックライトが消灯するまでの時間を変更できます。
◎画面ロックを無効にする設定はありません。
◎本製品をかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、誤操作防止のため、必ず画面ロックを設定してください。また、かばんなどの中で本製品のや が押されないようにしてください。

画面ロックを解除する

画面ロック解除画面は、電源を入れたときや、／ を押してバックライトを点灯させたときに表示されます。

1 **画面ロック解除画面→画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除**

memo

◎「画面ロック」(▶P.214)で解除方法を設定している場合は、設定した方法で画面ロックを解除してください。

ご利用の準備

Googleアカウントの設定をする

本製品にGoogleアカウントを設定すると、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスを利用できます。
Googleアカウントの設定画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。

1 Googleアカウントの設定画面→[既存のアカウント]／[新しいアカウント]

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は「既存のアカウント」をタップし、ユーザー名とパスワードを入力して「▶」をタップします。以降は、画面の指示に従って設定してください。
Googleアカウントをお持ちではない場合は「新しいアカウント」をタップし、画面の指示に従って登録を行ってください。

memo

◎Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
◎ログインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。

au IDを設定する

au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
au IDの設定について、詳しくは本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 ホーム画面で[アプリ]→[au]→[au ID 設定]

パケット通信の接続確認画面が表示されます。
「今後表示しない」にチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

2 [OK]→[au IDの設定・保存]

3 画面の指示に従って操作し、au IDを設定

au IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau IDを設定してください。

Samsungアカウントの設定をする

「リモートコントロール」(▶P.223)やSamsung Apps(▶P.162)の一部の機能など、Samsungサービスを利用するには、あらかじめSamsungアカウントの設定を行う必要があります。Samsungアカウントの設定は、Samsungアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。

- リモートコントロールはFind my mobile(端末リモート追跡)から操作できます。
  Find my mobile(端末リモート追跡)の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
  http://findmymobile.samsung.com/login.do

1 Samsungアカウントの設定画面→[新規アカウントを作成]

Samsungアカウントをすでにお持ちの場合は[サインイン]→メールアドレスとパスワードを入力→[サインイン]と操作してください。

2 必要な項目を入力・設定→[サインアップ]

3 [利用規約]/[特別条項]/[プライバシー規約]→内容を確認→「上記規約の全てに同意する」にチェックを入れる→[同意]

4 画面の指示に従って操作し、アカウントを有効化する

memo

◎設定したSamsungアカウントのパスワードは、「リモートコントロール」を解除するときなどに必要になります。メモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。

基本操作

基本操作

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指またはSペンで直接触れて操作します。

- タッチパネルは指またはSペンで軽く触れるように設計されています。指またはSペンで強く押したり、先がとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - ・手袋をしたままでの操作
  - ・爪の先での操作
  - ・異物を操作面に載せたままでの操作
  - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - ・濡れた指または汗で湿った指での操作

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■ フリック（スワイプ）

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

- 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

Sペンの使いかた

指を使って実行できる基本的なタップ、ロングタッチ、ドラッグなどの操作はSペンを使っても実行できます。また、Sペンの使用中に画面の保存、画面の切り抜きなど多様な機能を簡単に実行できます。

- 画面消灯時にSペンを取り外すと、バックライトが点灯します。
- お買い上げ時は、タッチペンを取り外すと自動的にエアコマンドが起動します（▶P.217）。

memo

◎Sペンで[メニュー]／[戻る]をタップすることもできます。
◎Sペンを過度に傾けると動作の認識ができないことがあります。
◎ご使用の端末やアプリケーションによって、うまく動作しない場合があります。

Sペン特有の操作

■描く

Sノート上でSペンを利用して図などを描くことができます。

■書く

Sノート上や手書きキーボード上でSペンを利用して文字を書くことができます。

■ダイレクトペン入力

連絡先の各項目やメールの宛先欄など入力欄にSペンを近づけると、入力欄の左上に[アイコン]が表示され、[アイコン]をタップするとSペンで手書き入力することができます。

- ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「コントロール」タブ→[Sペン]→「ダイレクトペン入力」が[ON]になっている場合に利用できます。
- 手書き入力欄右上のアイコンや項目をタップしたりロングタッチすると、入力言語を設定したり、スペースを入力したり、1文字ずつ削除したりできます（指では操作できません。Sペンで操作してください）。また、Sペンを使ったジェスチャー動作で、入力した文字を編集／削除／挿入することができます。詳しくは、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「コントロール」タブ→[Sペン]→[ダイレクトペン入力]→[ジェスチャーガイド]と操作して、ジェスチャーガイドをご参照ください。

Sペンのボタンを押しながらの操作

• Sペンのボタンを押して、より多様な操作ができます。

■入力確定したテキストの選択

Sペンのボタンを押した状態で入力確定したテキスト上を左右にドラッグすると、テキストを選択することができます。

■スクリーンライト

Sペンのボタンを押した状態で画面をロングタッチすると、キャプチャ／編集画面が表示されます。

※一部のアプリケーションではスクリーンライトが動作しない場合があります。

• キャプチャ／編集画面では以下の操作ができます。

① メニューアイコンを一部非表示にします。▶をタップするとすべて表示します。

② ペン入力／タッチ入力(手書き)でイラストやコメントなどを書き込みます。選択中にタップすると、ペンの種類や色、太さなどを変更したり、お好みのペンの種類を作成して登録したりできます。

③ ペン入力／タッチ入力(手書き)の内容をドラッグして消去します。選択中にタップすると、消しゴムのサイズを変更できます。「全消去」をタップすると、入力内容をすべて削除できます。

④ 保存する部分を選択します。選択中にタップすると選択モードを変更できます。

⑤ 元に戻します。

⑥ やり直します。

⑦ キャプチャ画像をBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。

⑧ キャプチャ／編集画面を閉じて破棄します。

⑨ キャプチャ画像を保存します。

基本操作

memo

◎ [≡]をタップするとキャプチャ画像の登録や、印刷ができます。
◎キャプチャ画像の印刷は、本製品に対応するプリンターでのみ印刷できます。

■画像の切り抜き

Sペンのボタンを押した状態で画像の切り抜きを行う範囲を選択すると切り抜き画面が表示されます。

- 切り抜き画面では以下の操作ができます。

① 選択範囲を元に戻します。
② 選択範囲を丸形にします。
③ 選択範囲を四角形にします。
④ 選択範囲を画像の周囲に沿った最適な形にします。
⑤ ヘルプを表示します。
⑥ 切り抜き画面を閉じます。
⑦ 選択範囲をスクラップブックに保存したり、Bluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。

■アクションメモ

Sペンのボタンを押した状態で画面をダブルタップすると、アクションメモを起動します。

- アクションメモでは以下の操作ができます。

① ペン入力／タッチ入力(手書き)でテキストやイラストなどを書き込みます。選択中にタップすると、ペンの色を変更します。
② ペン入力／タッチ入力(手書き)の内容をドラッグして消去します。「全て消去」をタップすると、入力内容をすべて削除できます。

③ 入力内容を元に、以下の操作を行うことができます。
　:電話をかけます。
　:連絡先に登録します。
　:SMSを作成します。
　@:メールを作成します。
　:Webで検索します。
　:地図を表示します。
　:タスクを作成します。
- メモの一部をSペンで選択し直すこともできます。

④ 背景色を変更します。
⑤ アクションメモを最小化します。をタップすると元に戻ります。
⑥ メニューアイコンを一部非表示にします。をタップするとすべて表示します。
⑦ アクションメモの一覧を表示します。アクションメモの削除や共有などができます。
⑧ アクションメモを閉じて破棄します。
⑨ アクションメモを保存します。
⑩ ドラッグして、アクションメモの表示サイズを変更します。
⑪ 新規のアクションメモを作成します。

■エアコマンドの表示

ディスプレイにSペンを近づけてからSペンのボタンを押すと、以下の操作を行うことができます。

① アクションメモを起動します。
② スクラップブッカーを起動します。保存したい画像の周りに線を描いてください。選択範囲は自動的に調節されます。
③ スクリーンライトを起動します。
④ Sファインダーを起動します。
⑤ ペンウィンドウを表示します。アプリケーションを表示する範囲をドラッグし、起動するアプリケーションを選択してください。

- ホーム画面で →[設定]→「コントロール」タブ→「エアコマンド」が になっている場合に利用できます。

memo

◎アプリや状況によって、その他の操作を行うことができる場合があります（例:ギャラリーでは、フォトフレームに設定したり、トリミングや編集などを行うことができます）。

Sペンのペン先を交換する

Sペンのペン先は交換することができます。ペン先がすり減ったときは、同梱されているペン先交換キットを使用して新しいものと交換してください。

1 ピンセットでペン先をしっかりとつかんで、引き抜く

2 新しいペン先を「カチッ」と音がするまで差し込む

memo

◎ピンセットとペン先の間に指を挟まないように注意してください。
◎古くなったペン先は使わないでください。故障の原因となります。
◎ペン先をSペンに差し込むときには、力を入れすぎないでください。
◎ペン先の丸い方の端をSペンに差し込まないでください。Sペンおよび端末本体を傷つける恐れがあります。

モーション／Sジェスチャーの使いかた

本製品を決められた動きで動かす「モーション」、本製品のセンサーの前やディスプレイ上で手などを動かす「ジェスチャー」で、情報の表示、着信音または再生音のミュートなど多様な機能を実行できます。

- あらかじめ、ホーム画面で [メニュー] →[設定]→「コントロール」タブ→[Sジェスチャー]／[モーション]／[手のひらモーション]→「Sジェスチャー」／「モーション」／「手のひらモーション」の [OFF] をタップして [ON] にし、利用するモーション／ジェスチャーの [OFF] をタップして [ON] にする必要があります。
- 利用するモーション／ジェスチャーの項目欄をタップすると、各モーションのチュートリアルを表示して使いかたを確認したり、利用するアプリや機能を設定したりできます。

※一部のアプリケーションでは、本機能を利用できない場合があります。

Sジェスチャー

本製品の近接･照度･ジェスチャーセンサーの上で手を動かすこと（ジェスチャー動作）で、ディスプレイに触れずに次の操作ができます。

- 利用可能なアプリを起動すると、ステータスバーに [アイコン] ／ [アイコン] などが表示されます。

■手をかざして確認

画面の表示が消えているときに、センサーの上に手をかざすと、不在着信や新着SMS、日付と時刻など、設定した情報を表示します。

■ジャンプ

センサーの上で手を上下に動かすと、「メール」アプリケーションのメール本文で画面をスクロールします。

■ ブラウズ

センサーの上で手を左右に動かすと、設定したアプリで静止画や動画の一覧表示時や、音楽再生時に前後のデータへ移動します。

■ コール受信

着信中にセンサーの上で手を左右に振ると、かかってきた電話に応答します。

memo

◎ 暗い色の手袋などを着用したり、センサーの認識範囲外でジェスチャー動作をした場合は、センサーの特性によりSジェスチャー機能が正しく動作しない場合があります。

モーション

端末本体を動かすことで、ディスプレイやキーを使わずに次の操作ができます。

■ ダイレクトコール

履歴の詳細画面や、連絡先詳細画面などを表示した状態で、本製品を持ち上げて顔に近づけると、その連絡先に電話をかけます。

■ スマートアラート

不在着信や新着SMSがある状態で、画面の表示が消えているときに本製品を持ち上げると振動して通知します。

■ズーム

静止画データ画面を表示している状態で、画面の2箇所をロングタッチしながら本製品を前後に傾けると、表示内容を拡大／縮小します。

■画像を閲覧

画像を拡大表示した状態で、画像をロングタッチして本製品を上下左右に傾けると、画像内を移動します。

■消音／一時停止

着信音や通知音、アラーム鳴動中の状態、または音楽・動画などを再生中の状態で、本製品を伏せると消音／一時停止します（画面消灯時を除く）。

手のひらモーション

本製品のディスプレイ上で手を動かすことで、次の操作ができます。

■画面キャプチャ

手の側面で画面上を右から左、または左から右にスワイプすると、画面の表示内容を画像として保存します。

■消音／一時停止

着信音やアラームの鳴動中などに、手のひらでタップすると消音します。また、音楽・動画などの再生中に、手のひらでタップすると再生を一時停止します（画面消灯時を除く）。

memo

◎端末本体に過度な動き（揺れ、衝撃など）を与えた場合、センサーの特性によってモーション機能が正しく動作しない場合があります。

Sプレビューの使いかた

本製品のディスプレイに指またはSペンを近づけることで、次の操作ができます。

- アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。
- あらかじめ、ホーム画面で［メニュー］→「設定」→「コントロール」タブ→「Sプレビュー」→「Sプレビュー」の［○］をタップして［|］にし、「Sプレビューのペンオプション」／「Sプレビューの指オプション」をタップして、利用する機能の［○］をタップして［|］にする必要があります 。

※「Sプレビューの指オプション」を設定するには、あらかじめ「Sプレビューモード」を「自動切り替え」または「指」に設定してください。

- 利用するプレビューの項目欄をタップすると、各プレビューのチュートリアルを表示して使いかたを確認できます。

■ 情報プレビュー／プログレスプレビュー／スピードダイヤルプレビュー

テキストや画像に指またはSペンを近づけて画面に表示しきれない情報をプレビュー表示したり、動画再生中などにプログレスバー（現在の再生位置）に指またはSペンを近づけることでシーンやフレームの時間情報を表示したりできます。また、キーパッド画面の番号に指またはSペンを近づけると、設定したスピードダイヤルの名前などを表示します。

- Sペンのポインター機能がオンになっていて情報プレビューがある場合は、ポインターが青色に変わります。

■ アイコンラベル（ペン先）

アイコンの近くにSペンを近づけると、アイコンの説明が表示されます。

※指ではできません。

手書きモード

■ リストスクロール

Sペンを画面の端（上、下、左、右）に近づけると、画面をスクロールすることができます。

※指ではできません。

■ Webページルーペ

ブラウザ画面でWebページを表示中に画面に指を近づけると、コンテンツをルーペのように拡大表示します。

※Sペンではできません。

Manu

Samsung User Man

基本操作

memo

◎Sプレビューによる操作中は、指またはSペンと端末本体の距離を一定に保ってください。操作中に指またはSペンと端末本体が離れると、Sプレビューによる操作ができなくなります。
◎Sプレビューによる操作中、指またはSペンと端末本体の距離が近すぎると、タッチ操作として認識される場合があります。

ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にフリック(▶P.38)すると切り替えることができます。(　)を押すと、いつでもホーム画面を表示することができます。

Google
10:00 AM
10月1日 (火)
港区 晴れ 20°C
10/1 10:00 AM
auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ
Samsung Apps
Playストア
基本機能
電話
カメラ
ブラウザ
Eメール
アプリ
①
②
③
④

① **ウィジェット**
タップすると起動や操作ができます。
② **ショートカット**
タップするとアプリケーションや機能などを起動できます。
③ **ホーム画面の位置**
現在表示中の位置が表示されます。
④ **クイックアクセスパネル**
ホーム画面を切り替えても表示されます。タップするとアプリケーションや機能などを起動できます。「アプリ」をタップするとアプリ一覧画面(▶P.50)を表示できます。

memo

◎ クイックアクセスパネルに表示されている「アプリ」以外のショートカットは、追加／変更ができます（▶P.48「ショートカット／ウィジェット／フォルダを移動／削除する」）。本書では、お買い上げ時の状態の操作方法で説明しているため、変更する場合はご注意ください。

ホーム画面のメニューを利用する

1 ホーム画面で[メニュー]

2

アプリとウィジェット追加	▶P.48「ショートカット／ウィジェットを追加する」
フォルダ作成	▶P.48「フォルダを追加する」
壁紙を設定	▶P.215「壁紙の設定をする」
ページを編集	▶P.49「ホーム画面を並べ替える」
設定	▶P.204「設定メニューを表示する」
ヘルプ	ホーム画面のヘルプを表示します。

ホーム画面をカスタマイズする

■ショートカット／ウィジェットを追加する

ホーム画面にアプリケーションやブックマークなどのショートカットや、ウィジェットを追加できます。
ウィジェットとは、ホーム画面に追加して利用できるアプリケーションです。

1 ホーム画面でアイコンのない壁紙部分をロングタッチ

2 [アプリとウィジェット]→「アプリ」タブ／「ウィジェット」タブ／[ダウンロード]

- ブックマークなどのショートカットは「ウィジェット」タブにあります。

3 ホーム画面に追加したい項目のアイコンをロングタッチ

4 アイコンを追加したい位置までドラッグして離す

データの選択や設定の画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

- アイコンをホーム画面の左端／右端までドラッグすると、他のページに移動できます。
- アプリケーションやブックマークなどのショートカットアイコンを画面上部の「フォルダ作成」までドラッグして指を離すと、ホーム画面に新しいフォルダを作成して、その中にアイコンを移動できます。

■フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンのない壁紙部分をロングタッチ

2 [フォルダ]→フォルダ名を入力→[OK]

■ショートカット／ウィジェット／フォルダを移動／削除する

ホーム画面に追加したショートカットやウィジェット、フォルダの表示位置を変更したり、削除したりできます。

1 ホーム画面で移動したいアイコンをロングタッチ

2 アイコンを移動したい位置までドラッグして指を離す

- アイコンをホーム画面の左端／右端までドラッグすると、他のページに移動できます。
- アイコンを画面上部の「削除」までドラッグして指を離すと、アイコンを削除できます。

memo

◎ ホーム画面に追加したアプリケーションのショートカットを削除しても、アプリケーションそのものを削除（アンインストール）するわけではありません。

■ ホーム画面を並べ替える

ホーム画面の位置を入れ替えたり、追加／削除したりできます。

■ ホーム画面を並べ替える場合

1 ホーム画面で［≡］→［ページを編集］

ホーム画面がサムネイル表示されます。

2 移動したいホーム画面のサムネイルをロングタッチ→移動したい位置までドラッグして指を離す

- ホーム画面のサムネイルを画面上部の［削除］までドラッグして指を離すと、ホーム画面を削除できます。
- ホーム画面のサムネイルに［＋］が表示されている場合は、タップするとホーム画面を追加できます。ホーム画面は最大7枚まで追加できます。

memo

◎ ［ホーム］をタップすると、標準ホーム画面（［ホーム］を押したときに表示されるホーム画面）を切り替えることができます。

ホーム画面を切り替える

スマートフォン初心者でも使いやすいように、よく使う連絡先や設定などを大きなアイコンでホーム画面に表示することができます。

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「デバイス」タブ→［かんたんモード］→かんたんモードの［O］をタップして［I］にする→［OK］

ホーム画面が切り替わります。

- 元のホーム画面に戻す場合は、ホーム画面で［≡］→［かんたん設定］→［かんたんモード］→「かんたんモード」の［I］をタップして［O］にします。

マルチウィンドウで表示する

画面左端中央のハンドルをタップすると、マルチウィンドウトレイが開きます。

アプリケーションを起動している状態で、マルチウィンドウトレイからアイコンをドラッグすると別々のウィンドウで2つのアプリケーションを同時に表示することができます。

※一部のアプリケーションでは、本機能を利用できない場合があります。

- ホーム画面で［≡］→［設定］→「デバイス」タブ→「マルチウィンドウ」が［I］になっている場合に利用できます。
- 再度ハンドルをタップすると、マルチウィンドウトレイが閉じます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
ChatON
Sノート
Sファインダー
ギャラリー
スクラップブック
ビデオ
ブラウザ
マイファイル
グループ
お気に入り
連絡先

① **マルチウィンドウトレイ**
アプリケーションをマルチウィンドウトレイから表示したい位置へドラッグします。
② **ハンドル**
タップするごとに、マルチウィンドウトレイを開いたり、閉じたりします。
③ **アプリケーション切り替えボタン**※
マルチウィンドウに表示させたアプリケーションがサムネイルで表示され、選択すると切り替えることができます。
④ **ウィンドウ切り替えボタン**※
上下（横画面の場合は左右）のウィンドウを切り替えます。
⑤ **コンテンツのドラッグ＆ドロップボタン**※
ウィンドウ間をまたがってテキストや画像をドラッグ＆ドロップします（対応しているアプリのみ）。
⑥ **アプリケーション終了ボタン**※
選択中のウィンドウに表示されているアプリケーションを終了します。
⑦ **分割バー**
●をドラッグして表示領域を調整します。

※分割バーの●をタップすると表示されます。

memo

◎ をロングタッチすると、マルチウィンドウトレイとハンドルを非表示／再表示することができます。
◎ギャラリーなどではコンテンツのドラッグ＆ドロップボタンをタップしなくても、画像をロングタッチして、もう一方のウィンドウにドラッグ＆ドロップすることができます。
◎マルチウィンドウの組み合わせを登録して後から呼び出すには、2つのアプリケーションを表示している状態で、マルチウィンドウトレイから →[作成]→テンプレート名を入力→[OK]と操作します。マルチウィンドウトレイに作成したテンプレートが表示され、タップすると呼び出すことができます。
◎マルチウィンドウトレイから →[編集]と操作すると、マルチウィンドウトレイに表示するアプリケーションを追加／削除できます。画面下部の「Playストア」をタップすると、マルチウィンドウで使用可能なアプリケーションの一覧が表示されます。

アプリ一覧画面を利用する

アプリ一覧画面には、本製品にインストールされているアプリケーションのアイコンが表示され、アイコンをタップしてアプリケーションを起動できます。

- アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

アプリ一覧画面を表示する

1 ホーム画面で[アプリ]

アプリ一覧画面が表示されます。
- ウィジェット一覧画面が表示された場合は、「アプリ」タブをタップすると、アプリ一覧画面が表示されます。「ウィジェット」タブをタップするとウィジェット一覧画面を表示することができます。
- ダウンロード済みアプリ一覧画面が表示された場合は、 をタップすると、アプリ一覧画面／ウィジェット一覧画面に戻ります。 をタップすると、ダウンロード済みアプリ一覧画面を表示することができます。
- 1画面に収まらない場合は、左右にフリック（▶P.38）すると、画面を切り替えられます。

■主なアプリケーションの種類

アプリケーション	概要	ページ
電話※1	電話の発信／着信、通話履歴などを表示します。	P.70
連絡先	連絡先を管理します。	P.128
SMS	SMSを送受信します。	P.109

基本操作

アプリケーション	概要	ページ
Eメール※1	Eメール(@ezweb.ne.jp)の送受信ができます。	P.78
Sノート	テキスト入力や手書きのメモを作成できます。	P.158
ギャラリー	静止画や動画を閲覧します。	P.138
カメラ※1	静止画を撮影、動画を録画します。	P.132
ミュージック	音楽を再生します。	P.141
ビデオ	動画を再生できます。	P.139
スクラップブック	Sペンで画像の切り抜きを行い「スクラップブック」に保存したものを一覧表示します。 WebページやYouTubeから切り抜いた場合は、元のWebページ/YouTube動画へのリンクも同時に保存されます。	−
時計	アラームの設定や時計などを表示します。	P.177
Sプランナー	スケジュールを管理できます。	P.156
ワンセグ	ワンセグを視聴します。	P.142
ChatON	グループチャットを楽しむことができるアプリです。	−
マップ	現在地の確認/他の場所の検索/経路の検索などが行えます。	P.152
Samsung Hub	動画、書籍、ゲームなどをダウンロードできます。	−
Samsung Apps	役に立つアプリケーションのダウンロードや、インストールしたアプリケーションのアップデートができます。	P.162

アプリケーション		概要	ページ
auスマートパス		月額390円で、アプリ取り放題、会員特典としてのお得なクーポンやプレゼント、写真のお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフが楽しめるサービスです。	P.176
Playストア		Google Playからアプリケーションをダウンロード/購入します。	P.149
YouTube		YouTubeで動画を再生します。	P.152
samsung	ブラウザ※1	インターネットに接続します。	P.123
	ボイスレコーダー	音声を録音できます。	P.162
	アクションメモ	アクションメモの一覧を表示します。	P.41
	電卓	基本的な計算ができます。	P.179
	POLARIS Office 5	Office 文書の表示・編集・新規作成ができます。	P.160
	マイファイル	静止画や動画、音楽などのデータを表示・管理できます。	P.186
	メール	PCメール(複数のアカウントを使用可)を利用できます。	P.114
	ストーリーアルバム	アルバムを作成し画像を整理します。	−
	S Health	体組成計や血圧計などと連携して健康管理します。	P.179
	Group Play	Wi-Fi®を使って画像や音楽などを共有することができます。	P.190
	Samsung Link	本製品のコンテンツを他のデバイスと共有して再生します。	P.188
	WatchON	他の機器の赤外線リモコンを登録し、本製品を使って機器を操作できます。	−
	Sボイス	音声コマンドで端末を操作します。	P.163

アプリケーション		概要	ページ
samsung	ダウンロード	ダウンロードしたファイルの一覧を表示します。	−
Google	Google	本体内やウェブ上の検索を行います。	P.58
	音声検索	音声入力で検索を行います。	P.58
	Gmail	Gmailを利用します。	P.119
	Google+	Google+を利用して、他のユーザーと情報の共有やチャットなどができます。	−
	メッセンジャー	Google+のメッセンジャーを利用します。	−
	Play ムービー	Google Playの映画をレンタルしたり、本製品に保存した動画を再生したりできます。	−
	Play ブックス	Google Playから書籍をダウンロード／購入したり、本製品で閲覧したりできます。	−
	Play ゲーム	Google Playゲームでゲームを楽しむことができます。	−
	ハングアウト	写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを使って会話を楽しめるコミュニケーションツールです。	P.152
	Chrome	インターネットに接続します。	−
	Google設定	Googleの各種サービスに関する設定をまとめて管理できます。	−
Galaxy plus	Sketch Book for Galaxy	Sペンを使って、様々なエフェクトをつかって絵を描くことができます。	P.180
	Flipboard	FacebookやTwitter、YouTubeなどの情報を、雑誌のようなレイアウトで表示します。	−
	Dropbox	静止画や動画などのデータをどこからでもアクセスできるようにする無料のサービスです。	−

アプリケーション		概要	ページ
Galaxy plus	Evernote	さまざまな情報をサーバーに保存して、情報の整理や管理を簡単に行うことができます。	−
	Trip Advisor	ホテルやレストラン、観光名所の情報などを表示します。	−
	辞典	辞書を利用して単語を調べることができます。	P.163
	おサイフケータイ	本製品をリーダー／ライターにかざすだけで、電子マネーでのショッピングやクーポン情報の取得などができます。	P.164
au	auお客さまサポート	auケータイの契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるアプリです。	P.171
	au災害対策	災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービスを利用することができます。	P.174
	auバックアップアプリ	お客様のスマートフォンに保存しているさまざまなデータをmicroSDメモリカードにバックアップ／復元できるアプリです。	−
	auかんたん設定	auかんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。	設定ガイド
	取扱説明書※2	本製品の取扱説明書を表示します。	P.ii
	3LM Security	本製品を盗難・紛失された場合に、本製品を遠隔操作でロックすることができます。	P.172

アプリケーション		概要	ページ
au	リモートサポート	スマートフォンの操作で困ったとき、本製品の画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。	P.172
	安心アクセス※2	お子さまがスマートフォンを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。	P.169
	au Market	auスマートパスのアプリ取り放題に対応したAndroidアプリをインストールできます。	―
	おはなしアシスタント	スマートフォンに向かって話しかけることで、電話発信、メール作成、スケジュール管理、アラーム設定などが簡単に行えます。さらに、アシスタントキャラクターとの楽しい会話も可能です。	―
	GLOBAL PASSPORT	海外でご利用の際、接続中の事業者と海外ダブル定額の適用有無、電話のかけかたなどをチェックできるアプリです。	―
	au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単に無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用できます。また、「かんたん接続」搭載の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。	―
	バーコードリーダー	進化するバーコードリーダー/アイコニット! QRコードやJANコードを読み取るだけで、動画・音声・画像・テキスト…などのさまざまなアクションがスマートフォンならではのクオリティで再生されます。	―

アプリケーション		概要	ページ
au	au Cloud	スマートフォンに保存されている写真や動画をau Cloudにアップロードするアプリです。アップロードは自動・手動どちらでもできます。ただし、自動アップロードは、Wi-Fiエリアのみとなります。	―
	auテレビ.Gガイド	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や遠隔録画予約機能がご利用いただけます。	―
	LISMO	音楽を再生したり、最新の音楽情報を調べたりできます。また、楽曲の試聴・購入も可能なアプリです。	―
	うたパス	多彩な音楽チャンネルから流れてくる音楽を一人で楽しめるだけでなく、離れた友達と一緒に聴くことができるサービスです。	―
	ビデオパス	幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品がお楽しみいただけるアプリです。	―
	ブックパス	コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	―
	Facebook	Facebookを利用できます。	―
	Friends Note※2	本製品の連絡先とFacebookやTwitterなど複数のSNSの友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。	―
	GREEマーケット※2	GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	―

アプリケーション		概要	ページ
au	GREE※2	2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるGREE公式アプリです。	－
	NFCメニュー	NFCサービスに対応するアプリの一覧表示やNFCロックの設定などのほか、各種設定を行うことができます。	P.167
	NFCタグリーダー	NFCタグの読み込み／データ書き込みを実行するアプリです。またデータ読み取り後、その情報に応じた動作をします。	P.168
	auショッピングモール	スマートフォングッズ・グルメ・ファッションなどのインターネット通販が楽しめるauショッピングモール公式アプリです。	－
	ゲームギフト※2	大人気ゲームのアイテム無料配信を中心に、最新ゲーム情報や攻略記事、特集レビューといった様々なお得（ギフト）を紹介する新感覚のゲームメディアサービスです。	－
	KKBOX※2	友達同士で一緒に音楽が聴ける、聴き放題音楽配信サービスです。	－
	ルルロロ-Picture Book<auホームアレンジ>※2	auスマートパス会員なら、ポータルサイトで毎月紹介されるきせかえテーマが取り放題となるホームアプリです。	－
	ナビウォーク※2	乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。	－
	LINE※2	LINEは24時間、いつでも、どこでも、無料で好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。	－
	じぶん銀行※2	入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	－
	TOLOTフォトブック※2	スマートフォンで撮影した写真で、おしゃれなフォトブックが簡単に作れます！旅行や記念日の思い出に、家族や友人へのプレゼントにもおすすめ。	－
	LAWSON※2	ローソンのおトクな最新情報をいつでも手に入れられるアプリです。Ponta会員の方なら、ログインするだけで「Pontaポイント残高」、「アプリ限定クーポン」、無料公衆無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」をご利用いただけます。	－
	au ID設定	au IDを設定します。	P.34
設定		本製品の各種設定を行います。	P.204

※1 お買い上げ時は、ホーム画面下部にも配置されています。
※2 簡単にダウンロード／アップデート（更新）できるショートカットアプリです。利用するにはダウンロード／インストールが必要です。

memo

◎「取扱説明書」アプリケーションを利用すると、さまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードしてインストールしてください。
◎ショートカットアプリを利用してインストールすると、名前が変更されたり、表示位置が移動される場合があります。

◎本製品を初期化しても、プリセットされているアプリケーションは削除されません。

アプリ一覧画面／ウィジェット一覧画面／ダウンロード済みアプリ一覧画面のメニューを利用する

1 アプリ一覧画面で目的のタブを選択→[メニュー]

2

編集	▶P.55「アプリ一覧画面をカスタマイズする」
フォルダ作成	▶P.48「フォルダを追加する」
表示タイプ	アプリ一覧画面の表示方法を切り替えます。
アプリのアンインストール／無効化	アプリケーションをアンインストール／無効にします。
無効なアプリを表示	無効にしたアプリケーションの一覧画面を表示します。
Playストア	Google Playに接続し、アプリケーションやウィジェットをダウンロード／購入します。
検索	本体内のウィジェットを検索します。
アンインストール	ウィジェットをアンインストールします。

※画面により選択できる項目は異なります。

アプリ一覧画面をカスタマイズする

アプリ一覧画面に表示されるアイコンの並べ替え、フォルダやページの追加ができます。

1 アプリ一覧画面で[メニュー]→[編集]

編集画面が表示されます。

2 移動したいアイコンをロングタッチ→移動したい位置までドラッグして指を離す

- アイコンを画面上部の「フォルダ作成」までドラッグして指を離すと、アプリ一覧画面に新しいフォルダを作成して、その中にアイコンを移動できます。
- アイコンを画面上部の「ページを作成」までドラッグして指を離すと、アプリ一覧画面に新しいページを作成して、その中にアイコンを移動できます。
- アイコンを画面上部の「アプリ情報」までドラッグして指を離すと、アプリケーション情報を確認できます。
- アイコンを画面上部の「アンインストール」／「アプリを無効にする」までドラッグして指を離すと、アプリケーションをアンインストールする／無効にすることができます（アプリケーションによって表示が変わります）。
- アイコンをロングタッチしてアプリ一覧画面の左端／右端までドラッグすると、アイコンを他のページに移動できます。

3 [保存]

本製品の状態を知る

画面上部のステータスバーには本製品の状態を示すアイコンが表示されます。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

10:00 AM ステータスバー

アイコンの見かた

■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
	着信中
※1	バックグラウンドで発信中／通話中
	不在着信あり
	新着Gmailあり
	新着PCメールあり
	新着Eメール（@ezweb.ne.jp）あり
／	Eメール認証中（送信中･送信完了／受信中）
	Eメール認証失敗／受信失敗／サーバーにメールあり
	Eメール（@ezweb.ne.jp）の送受信失敗あり
	新着SMSあり／お留守番サービスの伝言お知らせ･着信お知らせサービスの着信お知らせあり
	ハングアウトのお知らせあり
	伝言メモ機能オン
	伝言メモの録音メッセージあり
	データダウンロード中／完了
	データアップロード中／完了
	アラーム鳴動中
	Sプランナーの通知あり
／	バックグラウンドで音楽再生中／一時停止中
	microSDメモリカードの準備中
	microSDメモリカードのマウント解除中
	USB接続中
	エラーメッセージあり
	Google Playからインストール済みアプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	ソフトウェア更新設定
	Wi-FiがオンかつWi-Fi®オープンネットワークが利用可能
	Samsung Linkでデータのアップロード完了
	GPS機能現在地測位中（アニメーション表示）／測位完了（アニメーション表示停止）
	「近くのデバイス」機能オン
	ナビ起動中
	VPN接続中
	USB テザリング機能オン
	Wi-Fi® テザリング機能オン
	USBテザリング機能とWi-Fi®テザリング機能を両方オン
	LISMOで音楽再生中
	ワンセグ起動中
	緊急速報メールあり
	充電完了
	スクリーンショット完了
	キーボード表示中
	非表示の通知情報あり
	au Micro IC Card (LTE)が未挿入
	ブロックモード設定中
	Sペン取り外し
	ハンズフリーモード設定中

※1 ステータスバーとアイコンが緑色で表示されます。

基本操作

memo

◎通知アイコンには、複数件の通知があったことを示す、アイコンが重なったデザインで表示されるものもあります。

■主なステータスアイコン

アイコン	概要	ページ
／	電波の強さ レベル4／圏外	－
	電波の強さ（国際ローミング中）	－
／	LTEデータ通信状態 LTEデータ使用可能／LTEデータ通信中	－
／	3Gデータ通信状態 3Gデータ使用可能／3Gデータ通信中	－
／	1Xデータ通信状態 CDMA 1Xデータ使用可能／CDMA 1Xデータ通信中	－
／	無線LAN（Wi-Fi®）通信状態 無線LAN（Wi-Fi®）使用可能／ 無線LAN（Wi-Fi®）通信中	P.197
	Bluetooth® 機能オン	P.194
	Bluetooth® デバイスと接続中	P.195
	Wi-Fi Direct機能で接続中	P.199
	機内モード設定中	P.205
	マナーモード（バイブ）設定中	P.210
	マナーモード（サイレント）設定中	P.210
	ハンズフリー（スピーカー）で通話中	P.71
	消音（自分の声を無音）で通話中	P.71
／	電池レベル状態 100%／充電中	－
	アラーム設定中	P.177
	NFC／おサイフケータイ ロック設定中	P.166
／	Sジェスチャー利用可能	P.43
	スマートスクリーン機能オン	P.218

通知パネルについて

通知アイコンが表示されたときは、通知パネルを開くと通知の概要を確認できます。また、通知パネルのアイコンをタップして機能を設定したり、通知情報などを確認したりすることができます。

1 ステータスバーを下にスライド

① タップすると日付と時刻の設定画面が表示されます。

各種機能のオン／オフを切り替えます（クイック設定ボタン）。左右にスライドしたり、をタップしたりすると、表示されていないアイコンを表示できます。ロングタッチすると、各機能の設定メニュー画面が表示されます。

Wi-Fi：無線LAN（Wi-Fi®）機能のオン／オフを切り替えます。

GPS：GPS機能のオン／オフを切り替えます。

サウンド／バイブ／サイレント：マナーモードの設定を切り替えます。

画面回転：画面の自動回転のオン／オフを切り替えます。

基本操作

Bluetooth:Bluetooth®機能のオン／オフを切り替えます。
読書モード:読書モード機能のオン／オフを切り替えます。
モバイルデータ:データ通信のオン／オフを切り替えます。
ブロックモード:ブロックモードのオン／オフを切り替えます。
省電力:省電力モードのオン／オフを切り替えます。
マルチウィンドウ:マルチウィンドウの有効／無効を切り替えます。

② 画面の明るさを設定します。
③ 進行中／実行中の情報などが表示されます。
④ 不在着信やメールの受信などの通知情報(お知らせ)が表示されます。左右にフリックすると消去できます。
⑤ 接続中のネットワークの通信事業者名が表示されます。
⑥ 設定メニュー画面を表示します。
⑦ 通知情報(お知らせ)の表示を消去します。
⑧ 上にスライドすると通知パネルを閉じます。

memo

◎ 通知内容によっては消去できない場合があります。
◎ クイック設定ボタンは、ONに設定されている場合は緑色で表示されます。
◎ 通知パネルで田→✎と操作すると、クイック設定ボタンをドラッグ&ドロップで並べ替えることができます。

通知LEDについて

画面消灯時は、通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

動作	説明
赤で点灯※1	充電中
緑で点灯	充電完了
赤で点滅※1	電池残量が残りわずか
青で点滅※1	不在着信や新着メールなどの通知あり／音声録音中
青と水色で交互に点灯	電源を入れて起動中／電源を切ってシャットダウン中

※1「LEDインジケーター」(▶P.210)で通知LEDを動作させるかどうかを設定できます。

memo

◎ 充電中に通知がある場合は、通知をお知らせする動作(青で点滅)が優先されます。
◎ Eメール(@ezweb.ne.jp)／SMS受信時の通知LEDの動作は、変更することができます(▶P.99、P.103、P.113)。

クイック検索ボックスを利用する

本体やWebページの情報を検索できます。

1 ホーム画面でクイック検索ボックスをタップ

🎤:Google音声検索に切り替えます。
• Google Nowのお知らせ画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 入力欄にキーワードを入力

入力した文字から始まるアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。

3 一覧表示から項目を選択／キーボードの[🔍]

Google検索の検索結果を表示します。
一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

1 ホーム画面でクイック検索ボックスの[🎤]

Google音声検索画面が表示されます。

2 **送話口に向かってキーワードを話す**

Google検索の検索結果が表示されます。

検索時のメニューを利用する

1 **アプリ一覧画面で[Google]→[Google]→[メニュー]→[設定]**

2

Google Now※1	Google Nowのオン／オフを切り替えます。
通知※2	Google Nowカードに新着情報がある場合に通知するかどうかを設定します。
マイコンテンツ※2	自宅や職場の住所を設定したり、スポーツや株価情報など手動で登録した情報を管理したりします。
音声	音声検索時の言語などを設定します。
端末内検索	本製品内での検索対象を選択します。
プライバシーとアカウント	現在地情報の利用や履歴の管理、利用規約やプライバシーポリシーの確認などの操作ができます。

※1 Googleアカウントを設定した場合に表示されます。
※2 Google Nowを設定した場合のみ表示されます。

Sファインダーを利用する

本製品内のメールやSノート、音楽や画像などさまざまなデータを検索できます。また、Webページの検索なども行えます。

1 **[メニュー]をロングタッチ**

[マイク]：Google音声入力に切り替えます。

2 **入力欄にキーワードを入力**

入力した文字から始まる検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。

- 入力欄下の各カテゴリの項目をタップして、検索範囲を指定することもできます。

3 **一覧表示から項目を選択／キーボードの[検索]**

検索結果を表示します。

マガジンを利用する

マガジンでは、ニュースや周辺情報、SNSなどの情報をまとめて表示することができます。

1 **ホーム画面で画面下部から上に向かってフリック**

- 初めて起動したときは「ようこそ」画面が表示されます。[次へ]→内容を確認→すべての「同意」にチェックを入れる→[開始]と操作してください。

2 **画面を上下にスライドして、情報を見る**

- 画面を左右にスワイプすると、表示するカテゴリを切り替えることができます。
- [メニュー]をタップすると、表示するカテゴリの設定ができます。
- [V]をタップすると、電話やカメラなどのアプリケーションを起動できます。

緊急時長持ちモードを有効にする

緊急時長持ちモードを有効にすると、以下の設定を自動的に変更することでバッテリー消費を抑えることができます。

- 画面の色をグレースケールに自動調整
- 必要最低限のアプリのみ使用可能
- 画面オフ時にデータネットワークを制限
- Wi-Fi®やBluetooth®、NFC／おサイフケータイ、GPSなどの接続機能をオフ

1 を1秒以上押す

端末オプション画面が表示されます。

2 [緊急時長持ちモード]→注意事項を確認→[OK]

画面の色がグレースケールになり、緊急時長持ちモードが有効になります。

memo

◎緊急時長持ちモードを無効にするには、→[緊急時長持ちモードを無効にする]→[OK]と操作します。緊急時長持ちモードを無効にすると本製品が再起動します。
◎緊急時長持ちモードを有効にすると、Sペンなど一部の機能が制限されます。
◎緊急時長持ちモードを無効にすると、ホーム画面の一部ウィジェットが表示されなくなり、再配置が必要になることがあります。
◎緊急時長持ちモードの詳細は、→「緊急時長持ちモードについて」をご確認ください。

基本的な操作を覚える

ここでは、本製品でよく使う操作を説明します。

縦横表示を切り替える

本製品の向きに合わせて、自動的に画面の縦／横画面表示を切り替えることができます。

memo

◎ホーム画面で→[設定]→「デバイス」タブ→[ディスプレイ]→「画面の自動回転」のチェックを外すと、縦画面表示で固定されます(一部機能によっては、横画面になる場合もあります)。
◎ホーム画面など、表示中の画面によっては、本製品の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

項目を選択する

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

タブを切り替える

タブが表示されている画面では、表示／確認したいタブをタップすると画面を切り替えられます。

メニューを表示する

画面のメニューを表示する方法は、メニューキー()をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

例：連絡先画面で［≡］をタップする場合

《連絡先画面》

例：連絡先画面で連絡先をロングタッチする場合

連絡先を
ロングタッチ

《連絡先画面》

設定を切り替える

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタンまたはオン／オフスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタンまたはオン／オフスイッチをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
☑／◉／［｜］	設定がオンの状態です。
■／●／［○］	設定がオフの状態です。

データを複数選択する

データを移動／保存／削除などする際に、複数のデータを選択できます。

選択するデータをタップすると、チェックボックスにチェックが入り、データが選択された状態になります。

チェックボックスにチェックが入った項目をもう一度タップすると、チェックボックスのチェックが外れて選択が解除されます。

最近使用したアプリケーションを表示する

最近使用したアプリケーションを表示してアクセスできます。

1 **［　　］（1秒以上長押し）**

最近使用したアプリケーションが一覧で表示されます。

- 一覧からアプリケーションをタップすると、アプリケーションが起動します。
- 「［⌚］」をタップすると、タスクマネージャー（▶P.62）を起動できます。

起動中のアプリケーションを確認／終了する

1 (1秒以上長押し)→[]

① **タブ**

「起動中のアプリ」タブ：起動中のアプリケーション一覧が表示されます。

「ダウンロード」タブ：インストールしたアプリケーション一覧と、メモリ使用状況を確認します。[削除]→[OK]と操作すると、アプリケーションをアンインストールします。

「RAM」タブ：RAMの使用状況を確認します。「メモリを消去」をタップすると、RAMの内容を消去します。

「初期設定に戻す」タブ：ホーム画面、ブラウザなどのアプリの標準設定が設定されているものを確認します。「消去」をタップすると、初期設定に戻すことができます。

「ストレージ」タブ：各種メモリの使用状況を確認します。

② **起動中のアプリケーションの件数**

[全て終了]→[OK]と操作すると、起動中のアプリケーションをすべて終了します。

③ **起動中のアプリケーション一覧**

[終了]→[OK]と操作すると、アプリケーションを終了します。

memo

◎「起動中のアプリ」タブ画面／「ダウンロード」タブ画面で →[ソート]と操作すると、一覧の表示順を変更できます。

画面の表示内容を画像として保存する

と を同時に1秒以上押すと、現在表示されている画面を画像として保存（スクリーンショット）できます。動作が完了するとステータスバーに が表示されます。

memo

◎画像は、「ギャラリー」（▶P.138）の「Screenshots」フォルダに保存されます。

◎起動中のアプリケーションによっては、スクリーンショットが動作しない場合があります。

文字入力

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などに表示される文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

お買い上げ時にはSamsung日本語キーパッドを利用することができます。

また、そのほかに「Google音声入力」機能を使って文字を入力することもできます。

memo

◎使用状態によって各キーボードの表示や動作が異なる場合や、利用するアプリケーションや機能専用のキーボードが表示される場合があります。

入力方法を切り替える

1 キーボード表示中にステータスバーを下にスライド

通知パネルが表示されます。

2 [入力方法を選択]→利用したい入力方法を選択

Samsung日本語キーパッドで入力する

Samsung日本語キーパッドは、「QWERTYキーボード」と「テンキー」の2種類のキーボードを利用できます。

- **QWERTYキーボード**：パソコンなどと同じキー配列のキーボードです。日本語はローマ字入力で行います。
- **テンキー**：一般の携帯電話のようなキー配列のキーボードです。入力したい文字が割り当てられているキーを文字が入力されるまで数回タップして入力します。「フリック入力」（▶P.66）を設定中の場合は、キーをロングタッチするとキーポップアップが表示され、入力したい文字が表示された方向にフリックしても入力できます。

《QWERTYキーボード》　《テンキー》

① 予測変換候補／通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
- 予測変換をオフに設定して文字入力中や、予測変換候補の表示中に「変換」をタップすると、通常変換候補が表示されます。
- 「﹀」をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の表示エリアを拡大できます。「︿」をタップすると、元の表示に戻ります。

② 通常変換候補を表示します。
- 変換候補が表示されていない場合や、英語入力モードの場合は␣が表示され、タップするとスペースを入力できます。

③ 表示されているキーの操作を実行します。
- ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
  - ：音声入力に切り替える
  - ：手書き入力キーボードに切り替える
  - ：クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
  - ：Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示
  - ：画面上で位置を移動できるキーボードを表示

④ 数字／記号／顔文字の一覧を表示します。
- ロングタッチすると顔文字／記号の一覧を表示します。
- 顔文字／記号は、タブをタップして切り替えます。「戻る」をタップすると、キーボードを表示します。

⑤ 日本語／英語入力モードに切り替えます。

⑥ カーソルを左に移動します。

⑦ カーソルを右に移動します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときにもタップします。ただし、「自動カーソル移動」（▶P.66）を「OFF」以外に設定している場合は、自動的にカーソルが移動します。
- 「ワイルドカード予測」（▶P.67）をオンにしている場合は、タップするとワイルドカード予測（▶P.64）を利用できます。

⑧ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。

⑨ 操作状態や選択中の入力欄に対応したキーが表示され、入力した文字の確定や、改行、次の入力欄への移動などができます。
⑩ 確定前の文字を逆順に切り替えます。
- 文字を入力していないときは、表示されているキーの操作を実行します。
  ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。
  キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
  :音声入力に切り替える
  :手書き入力キーボードに切り替える
  :クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
  :Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示
  :画面上で位置を移動できるキーボードを表示
⑪ 英数カナの変換候補が表示されます。再度タップすると予測変換候補/通常変換候補に戻ります。
- 文字が入力されていないときは (数字/記号/顔文字切替)が表示されます。
⑫ 大文字/小文字に切り替えたり、濁点/半濁点を付けたりします。
- 英語入力モードの場合は「A/a」と表示されます。

■ キーボードの種類を切り替える

1 キーボード表示中に[ ](表示されていない場合は、「 」「 」「 」「 」のいずれか表示されているキーをロングタッチしてください)

Samsung日本語キーパッドの設定メニューが表示されます。

2 [テンキー⇔QWERTYキーボード]

3 [テンキー]/[QWERTYキーボード]→[OK]

memo

◎ 手順3で「カスタム設定」を選択した場合は、画面の向き、入力言語ごとにキーボードの種類を設定できます。

■ 半角/全角を切り替える

1 キーボード表示中に をロングタッチ

2 [半角]/[全角]

■ ワイルドカード予測を利用する

ワイルドカード予測とは、単語などの読みの文字数を入力して、変換候補を絞り込む機能です。「予測変換」と「ワイルドカード予測」(▶P.67)をオンにしている場合に利用できます。

■ 例:「携帯」を入力する場合

1 キーボード表示中に「け」を入力

2 「 」を3 回タップする

入力欄に「け○○○」が表示され、予測変換候補に「携帯」が表示されます(必要に応じて をタップして予測変換候補の表示エリアを拡大してください)。
- 読みの文字数を変更するには、「 」/「 」をタップします。

3 予測変換候補から[携帯]

■ 手書き入力キーボード

Samsung日本語キーパッドで「T」をタップする（表示されていない場合は、「 」「 」「 」「 」のいずれか表示されているキーをロングタッチしてください）と、手書き入力キーボードが表示されます。

① 入力候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
② 認識モード（ひらがな漢字／英字）を切り替えます。
③ 数字／記号／顔文字の一覧を表示します。
- ロングタッチすると顔文字／記号の一覧を表示します。
- 顔文字／記号は、タブをタップして切り替えます。「戻る」をタップすると、キーボードを表示します。

④ 表示されているキーの操作を実行します。
- ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
  - ：音声入力に切り替える
  - ：クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
  - ：Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示
  - ：Samsung日本語キーパッドに切り替える

⑤ 通常変換候補を表示します。
- 変換候補が表示されていない場合は、タップするとスペースを入力できます。

⑥ 改行します。
⑦ 入力した文字を削除します。
⑧ カーソルを左右に移動します。
⑨ 入力エリア上をドラッグして文字を入力できます。

文字列を選択／切り取り／コピー／貼り付ける

1 入力した文字列をロングタッチ

アイコン（ ／ または ／ ）が表示され、間にある文字列が選択されます。アイコンをドラッグして、選択範囲を変更できます。

2 利用する項目またはアイコンをタップ

全て選択／	入力した文字列をすべて選択します。
切り取り／	選択した文字列を切り取り／コピーします。切り取り／コピーした文字列はクリップボードに保存されます。
コピー／	
貼り付け／ ※1	切り取り／コピーした文字列を貼り付けます。
クリップボード※1	クリップボードに保存されている文字列を選択して貼り付けます。

※1 切り取り／コピーの操作後など、クリップボードにテキストデータが保存されている場合に表示されます。

memo

◎ アプリケーションによっては、利用できない機能があります。
◎ 文字入力欄をタップすると、アイコン（ または ）が表示されます。アイコンをドラッグすると、カーソルを移動できます。アイコンをタップすると「貼り付け」「クリップボード」を利用できます。
◎ 文字入力欄で文字が入力されていないエリアをロングタッチしても、「貼り付け」「クリップボード」を利用できます。

文字入力の設定をする

Samsung日本語キーパッドの設定を行う

Samsung日本語キーパッドを利用して文字を入力する際の入力動作の設定や、ユーザー辞書の登録などができます。

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「コントロール」タブ→[言語と文字入力]→「Samsung日本語キーパッド」の[設定]

2

入力言語	システム言語、日本語、英語、韓国語の組み合わせから選択します。
テンキー⇔QWERTYキーボード	キーボードの種類を切り替えます。
キー操作音	キーをタップしたとき、タップ音を鳴らすかどうかを設定します。
キー操作バイブ	キーをタップしたとき、本製品を振動させるかどうかを設定します。
キーポップアップ	入力時に選択したキーを拡大表示するかどうかを設定します。
キーサイズ	画面の向きごとにキーボードの高さを設定します。
片手操作	片手操作用に、キーボードの位置調整を行うかどうかを設定します。

フリック入力／カーソル操作		フリック入力やカーソル操作を使用するかどうかを設定します。
	フリック入力※1	テンキー使用時に、フリック方式で文字を入力できるようにするかどうかを設定します。 フリック入力設定時は、キーをロングタッチすると入力できる文字がキーポップアップ表示され、入力したい文字の方向にフリックすると文字を入力できます。日本語入力では「8フリック」(8方向にフリックして入力可能)も設定できます。
	フリック感度(低⇔高)※2	フリック方式で文字を入力する際のフリック感度を調整します。
	トグル入力※2	フリック方式で文字を入力する際にトグル入力(ケータイ打ち)できるようにするかどうかを設定します。
	テンキー※1	テンキー使用時に、キーボード上で指をスライドしてカーソルを移動できるようにするかどうかを設定します。
	QWERTYキーボード	QWERTYキーボード使用時に、キーボード上で指をスライドしてカーソルを移動できるようにするかどうかを設定します。
自動大文字変換		英字を入力したとき、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定します。
自動カーソル移動		自動カーソル移動の速度を設定します。
音声入力		音声での文字入力を「Google音声入力」「使用しない」から選択します。
手書き入力		手書きで文字を入力できるようにするかどうかを設定したり、予測候補／認識候補の候補タイプを選択します。また、認識時間やペンの太さ／色を設定します。
候補学習		変換で確定した語句を学習辞書に保存させるかどうかを設定します。

予測変換	文字入力時に変換候補を表示するかどうかを設定します。
数字予測変換	数字の一覧で数字入力時に変換候補を表示するかどうかを設定します。
入力ミス補正※3	入力を間違えたとき、変換候補に修正候補を表示させるかどうかを設定します。
ワイルドカード予測※3	ワイルドカード予測(▶P.64)を利用するかどうかを設定します。
自動スペース入力	英語／韓国語入力時に候補を選択すると、スペースを自動的に入力するかどうかを設定します。
候補表示行数	縦画面で文字入力中に表示される予測変換候補／通常変換候補の行数を設定します。
マッシュルーム	マッシュルームの拡張を使用するかどうかを設定します。
日本語ユーザー辞書	日本語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。
英語ユーザー辞書	英語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。
韓国語ユーザー辞書	韓国語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。
学習辞書リセット	学習辞書の内容をすべて削除します。
iWnn IME for Samsung	Samsung日本語キーパッドのバージョンが表示されます。

※1「フリック入力」と「カーソル操作」の「テンキー」は同時に使用できません。
※2「フリック入力」がオフの場合は設定できません。
※3「予測変換」がオフの場合は設定できません。

電話

電話

電話をかける

1 ホーム画面で[電話]→「キーパッド」タブ

①キーパッド 履歴 お気に入り 連絡先
②090-XXXX-XXXX
③＋ 連絡先に追加
1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
＊ P 0 + #
④ ⑤ ⑥

《キーパッド画面》

① **タブ**
「キーパッド」タブ:キーパッド画面が表示されます。
「履歴」タブ(▶P.71「履歴を利用して電話をかける」)
「お気に入り」タブ(▶P.129「連絡先をお気に入りに追加する」)
「連絡先」タブ(▶P.128「連絡先を登録する」)

② **電話番号入力欄**
入力した電話番号が表示されます。

③ **検索結果欄**
番号を入力するごとに連絡先や履歴などが検索され、入力候補と件数が表示されます。入力候補がない場合は「連絡先に追加」が表示されます。

④ **SMSキー**
SMSを作成・送信します(▶P.109)。

⑤ **発信キー**

⑥ **削除キー**
最後に入力した番号を削除します。ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除できます。

2 相手の電話番号を入力

同一市内へかけるときでも市外局番から入力してください。

- スピードダイヤル(▶P.71)を登録済みの場合は、短縮番号を割り当てたキーをロングタッチすると、スピードダイヤルで発信できます。

3 [ ]

通話中画面が表示されます。

4 通話が終了したら[通話を終了]

memo

◎本製品を顔に近づけるなどして近接センサーを覆ったとき(マイク付きステレオヘッドセット(試供品)などを取り付けている場合を除く)や、操作せずに約30秒経過すると、通話中画面は自動的に消えます。近接センサーから顔などを離す、またはを押すと、通話中画面を表示できます。
◎通話音量を調節するには、通話中にを押します。

■キーパッド画面のメニューを利用する

1 キーパッド画面→

2

連絡先に追加※1	▶P.128「連絡先を登録する」
スピードダイヤル設定	▶P.71「スピードダイヤルを登録する」

2秒間停止※1	「,」を入力します。電話番号に続けて「,」と番号を入力して発信すると、発信してから約2秒後にプッシュ信号(番号)が自動的に送信されます。
待機を追加※1	「;」を入力します。電話番号に続けて「;」と番号を入力して発信すると、電話がつながって「はい」をタップしたときにプッシュ信号(番号)が送信されます。
片手操作をON/片手操作をOFF	片手操作用に、キーパッドの位置調整を行うことができます。
通話設定	▶P.73「通話関連機能の設定をする」

※1 番号を入力すると表示されます。

■通話中に利用できる操作

通話中は以下の操作が行えます。

操作	説明
	通話音質を切り替えます。
	ノイズキャンセラー機能の有効/無効を切り替えます。
	最大音量機能の有効/無効を切り替えます。
通話を追加	別の相手に電話をかけます(▶P.238)。
キーパッド	キーパッドを表示してプッシュ信号を送信します。
スピーカー	相手の声をスピーカーから流してハンズフリーで通話します。
消音	自分の声を相手に聞こえないようにします。
ヘッドセット	Bluetooth®対応機器と接続してハンズフリーで通話します。

■通話中画面のメニューを利用する

1 通話中画面→[メニュー]

2

連絡先	連絡先画面を表示します。
アクションメモ	アクションメモを起動します。
片手操作をON/片手操作をOFF	片手操作用に、キーパッドの位置調整を行うことができます。

■スピードダイヤルを登録する

スピードダイヤルを登録すると、キーパッド画面で短縮番号をロングタッチして簡単に電話をかけることができます。

1 キーパッド画面→[メニュー]→[スピードダイヤル設定]

スピードダイヤル設定画面が表示されます。

2 短縮番号(2~9)を選択→連絡先を選択

memo

◎短縮番号1には留守番電話が登録されており、変更/削除できません。
◎スピードダイヤル設定画面では、登録済みの短縮番号をタップしてSMS送信や電話発信ができます。
◎短縮番号を変更/削除するには、スピードダイヤル設定画面で短縮番号をロングタッチ→[変更]/[削除]と操作します。
◎スピードダイヤル設定画面で[メニュー]をタップすると、短縮番号の並べ替えや削除ができます。

履歴を利用して電話をかける

履歴では、発信履歴、着信履歴、不在着信履歴、着信拒否履歴を一覧で確認できます。

1 ホーム画面で[電話]→「履歴」タブ

履歴画面が表示されます。

- :着信
- :発信
- :不在着信
- :着信拒否
- :拒否リストからの電話

2 かけたい相手を選択

履歴詳細画面が表示されます。

3 [電話]

- 「詳細を表示」をタップすると、同じ相手からの履歴が一覧で表示されます。

memo

◎ 連絡先に登録されている相手の画像をタップしてアイコンをタップすると、電話の発信／SMSやメールの作成／連絡先の表示などができます。
◎「着信拒否」(▶P.74)で着信を拒否したい電話番号を登録できます。
◎ 履歴画面で履歴を左にスライドするとSMS送信、右にスライドすると電話発信ができます。

■履歴画面／履歴詳細画面のメニューを利用する

1 **履歴画面／履歴詳細画面→[メニュー]**

2

表示	表示する履歴の種類を切り替えます。
削除	履歴を削除します。
通話時間	通話時間を確認します。
通話設定	▶P.73「通話関連機能の設定をする」
キーパッド画面にコピー	電話番号が入力されたキーパッド画面を表示します。
番号を送信	名前(連絡先に登録されている場合)と電話番号をSMSで送信します。
着信拒否リストに追加／着信拒否リストから削除	▶P.74「着信拒否の設定をする」

※ 画面により選択できる項目は異なります。

memo

◎ 履歴画面で履歴をロングタッチしても、メニュー項目を表示できます。

au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 **ホーム画面で[電話]→「キーパッド」タブ→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[発信]**

国際アクセスコードは国によって異なります。

国際アクセスコード※1	➡	国番号(アメリカ)	➡	市外局番※2	➡	相手の方の電話番号
010		1		212		123XXXX

※1「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から(局番なしの)**157**番(通話料無料)
一般電話から フリーコール **0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 9:00～20:00(年中無休)
◎ 海外へ電話を転送できます(▶P.230「海外の電話へ転送する」)。

■緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地（GPS情報）が緊急通報先に通知されます。

memo

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

電話を受ける

1 電話がかかってくる

着信画面が表示されます。

2 「」を表示される円の外までドラッグ／スライド

- 着信を拒否する場合は、「」を表示される円の外までドラッグ／スライドします。着信を拒否すると、発信元にガイダンスが流れます。

memo

◎LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルデータ」（P.206）のチェックを外してご利用ください。

◎「着信拒否の設定をする」（▶P.74）で着信を自動的に拒否するように設定できます。
◎着信中に／を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。
◎着信中に「伝言メモで受信拒否」を上にスライド→［伝言メモ］と操作すると、伝言メモ機能で応答することができます。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で →［設定］→「一般」タブ→［端末情報］→［ステータス］

「電話番号」欄に自分の電話番号が表示されます。

通話関連機能の設定をする

1 ホーム画面で［電話］→「キーパッド」タブ→ →［通話設定］

通話設定画面が表示されます。

着信拒否		▶P.74「着信拒否の設定をする」
通話応答／終了	ホームキーで電話に応答	を押して通話に応答するかどうかを設定します。
	音声コントロール	音声で電話に応答するかどうかを設定します。
	電源キーで通話終了	を押して通話を終了するかどうかを設定します。
伝言メモ設定	録音メッセージ	録音されたメッセージの一覧を表示します。
	伝言メモ	伝言メモ機能を有効にするかどうかを設定します。
	言語	応答メッセージの言語を設定します。
	応答時間	伝言メモ機能で応答するまでの時間を設定します。

通話中は画面をOFF		通話中に本製品を顔に近づけるなどして画面を覆ったとき、画面を消灯するかどうかを設定します。
通話通知	通話終了時バイブ	通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。
	呼び出し開始音	呼び出し開始音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話時間通知（毎分）	1分ごとに通話時間通知を行うかどうかを設定します。
	通話終了音	通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話中にイベント通知	通話中にアラームなどのイベントが発生したときに音でお知らせするかどうかを設定します。
着信のお知らせ		操作中など画面点灯時に、着信をポップアップで通知するかどうかを設定します。
通話のアクセサリ設定	自動応答	マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を接続している場合、着信に自動で応答するかどうかを設定します。
	自動応答時間	自動応答するまでの時間を設定します。
	発信通話状態	画面ロック中でもBluetooth®ヘッドセットから電話の発信をできるようにするかどうかを設定します。
au通話オプション	お留守番サービス	▶P.233「お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス）」
	着信転送サービス	▶P.228「着信転送サービスを利用する（標準サービス）」
	割込通話サービス	▶P.231「割込通話サービスを利用する（標準サービス）」
	auお客さまセンター	157（お客さまセンター／通話料無料）に発信します。
発信者番号通知		発信者番号を通知するかどうかを設定します。
着信音とキーパッド音	着信音	電話着信音を設定します。
	バイブ	バイブレーションのパターンを設定します。
	着信時にバイブ	電話やメールなどの着信時に、バイブレーションも動作するかどうかを設定します。
	キーパッド操作音	キーパッドを操作したときの音を鳴らすかどうかを設定します。
通話音質を個別設定		通話音の音質を、ユーザーに適した音質にカスタマイズして設定します。
ノイズキャンセラー		通話中に周囲の雑音を抑えるように設定します。
ポケット内では音量アップ		本製品がポケットやかばんなどの中にあるときに電話の着信があると、着信音の音量を上げるようにするかどうかを設定します。

着信拒否の設定をする

あらかじめ着信拒否モードを設定しておくと、着信を自動的に拒否します。

■自動着信拒否モードを設定する

1 通話設定画面→［着信拒否］→［自動着信拒否モード］

2 ［全ての着信］／［自動着信拒否番号］

- 自動着信拒否モードを解除する場合は「OFF」を選択してください。

■自動着信拒否リストに追加する

「自動着信拒否モード」で「自動着信拒否番号」に設定したとき、自動着信を拒否する電話番号を登録します。

1 通話設定画面→［着信拒否］→［自動着信拒否リスト］→［作成］

- 「通知不可能」にチェックを入れると、電話番号を通知できない着信を拒否できます。

2 拒否したい電話番号または電話番号の一部を入力

- 「 」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [振り分けルール]→振り分けルールを選択

完全一致：指定した番号と完全に一致する電話番号からの着信を拒否
前方一致：指定した番号で始まる電話番号からの着信を拒否
後方一致：指定した番号で終わる電話番号からの着信を拒否
部分一致：指定した番号を含む電話番号からの着信を拒否

4 [保存]

memo

◎ 登録した電話番号を拒否するには、「自動着信拒否モード」(▶P.74)を「自動着信拒否番号」に設定してください。

電話

メール

メールについて

本製品では、次のメールが利用できます。

■Eメール

Eメール(@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるauのサービスです。文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます(▶P.78)。

■SMS

電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもSMSの送信および受信をご利用いただけます(▶P.109)。

■PCメール

「メール」アプリケーションを利用して、Exchange ActiveSyncアカウント、一般のISP(プロバイダ)が提供するPOP3やIMAPに対応したメールアカウントなどを設定し、パソコンと同じように本製品からメールを送受信できます(▶P.114)。

■Gmail

Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・送受信などができます(▶P.119)。

Eメールを利用する

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

- Eメールアプリを利用するには、あらかじめEメールアドレスの初期設定を行う必要があります。Eメールアプリの初回起動時に、画面の指示に従って初期設定を行ってください。詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
- Eメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

◎Eメールの送受信は無線LAN(Wi-Fi®)通信で利用できますが、初期設定はLTE/3Gデータ通信で行ってください。
◎Eメールは海外でもご利用になれます。
◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールの表示モードを切り替える

相手先ごとにEメールをスレッドとしてまとめて表示する会話モードと指定した条件ごとにEメールをまとめるフォルダモードの、2つの表示モードを切り替えることができます。

1 ホーム画面で[Eメール]→[切替]

表示モードが切り替わります。

《会話モード》　《フォルダモード》

memo

◎本書では会話モードでの操作を基準に説明しています。フォルダモードでは、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。

会話モードでの画面の見かた

■スレッド一覧画面の見かた

相手先ごとにEメールをまとめたスレッドが一覧表示されます。

《スレッド一覧画面》

① **すべて表示／お気に入り表示切替ボタン**
すべてのスレッド一覧と、お気に入りのスレッド一覧を切り替えて表示できます。

② **スレッド**

③ **(赤色)：新着Eメールあり**
(青色)：未読Eメールあり

④ **(黄色)：お気に入り**
(灰色)：お気に入り解除

⑤ **アクションバー**

■スレッド内容表示画面の見かた

《スレッド内容表示画面》

① **スレッド名称(相手先)**
連絡先未登録の場合は、メールアドレスが表示されます。
② **受信したEメール**
③ **続き表示ボタン**
本文をすべて表示するときに使用します。
閉じるときは をタップします。
④ **宛先一覧表示ボタン**
送受信しているアドレスを一覧で表示します。宛先を追加･削除すると別のスレッドとして表示されます。
⑤ **フラグ付きEメール**
⑥ **保護されたEメール**
⑦ **詳細表示ボタン**
Eメール詳細表示画面を表示します。
⑧ **送信したEメール**
⑨ **:送信予約Eメール**
:自動再送信Eメール
⑩ 送信者がBccやメーリングリストのアドレスを使用して送信した場合に表示されるアイコンです。

⑪ **メール作成バー**

⑫ **件名入力欄**
「件名を非表示」に設定している場合は表示されません。
⑬ **絵文字ボタン**
絵文字を入力するときに使用します。
⑭ **添付ボタン**
データを添付するときに使用します。
⑮ **送信ボタン**
⑯ **本文入力欄**

フォルダモードでの画面の見かた

■ フォルダ一覧画面の見かた

フォルダ一覧画面には、受信ボックスや送信ボックス、フォルダなどが表示されます。フォルダは、「フォルダ作成」をタップしてフォルダを作成すると表示されます。

《フォルダ一覧画面》

① **受信ボックス**
② **送信ボックス**
③ **未送信ボックス**
④ **テンプレート**
⑤ **フォルダ**
⑥ **フォルダ作成**
⑦ フォルダに未読メールや未送信メールがある場合は、アイコンの右上に合計の件数が表示されます。
⑧ **アクションバー**

■ Eメール一覧画面の見かた

《受信メール一覧画面》

《送信メール一覧画面》

《未送信メール一覧画面》

《フォルダメール一覧画面》

① **宛先／差出人の名前またはEメールアドレス**
Eメールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
連絡先に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※連絡先にEメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

② **件名**
③ **添付データあり**
④ **保護されたEメール**
⑤ **フラグ付きEメール**
⑥ **:未読のEメール**
:本文を未受信のEメール
:サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール
⑦ **:返信したEメール**
:転送したEメール
:返信/転送したEメール
⑧ **:返信のEメール**
:転送のEメール
⑨ **送信に失敗したEメール/サーバーに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール**
⑩ **アクションバー**
⑪ **受信/送信切替スライダ**
フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて表示できます。
⑫ **:送信予約Eメール**
:自動再送信Eメール
⑬ **2行表示/本文プレビュー表示切替ボタン**
横画面表示に切り替えた場合は、本文プレビュー表示固定になります。

■Eメール詳細表示画面の見かた

《受信メール詳細表示画面》

《送信メール詳細表示画面》

① **受信メール**
From :差出人の名前またはEメールアドレス
To / CC :宛先の名前またはEメールアドレス
送信メール
To / CC / BCC : 宛先の名前またはEメールアドレス
※宛先が複数ある場合は1件のみ表示されます。「 」をタップすると、その他のEメールアドレスを表示できます。
② **本文**
③ Sub **:件名**
④ **受信メール**
:返信したEメール
:転送したEメール
:返信/転送したEメール
送信メール
:返信のEメール
:転送のEメール
⑤ **:本文を未受信のEメール**
:サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール

⑥ 添付データあり
⑦ 保護されたEメール
⑧ フラグ付きEメール
⑨ ：添付データ（本体メモリ保存）
：添付データ（ストレージ保存）
：インライン添付データ（本体メモリ保存）
：インライン添付データ（ストレージ保存）
：未受信の添付データ

※添付データが複数ある場合は1件のみ表示されます。「」をタップすると、その他の添付データを表示できます。

⑩ 前のEメール／次のEメールを表示

※本文表示エリアを左右にフリックすることで、前のEメール／次のEメールを表示することもできます。

⑪ アクションバー

Eメールを送信する

1 ホーム画面で［Eメール］→［新規作成］

宛先入力画面が表示されます。

- 過去に送受信した相手先にEメールを送信する場合は、スレッドをタップしてEメールを送信することができます。その場合は、手順5へ進みます。

2 ［］

アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

- 入力中のアドレスを含むスレッドの候補が表示されます。

3

アドレス帳引用	連絡先のEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳グループ引用	連絡先のグループに登録されたすべてのEメールアドレスを宛先に入力します。 • グループに登録されているEメールアドレスが宛先の上限を超えている場合は、上限まで宛先に入力します。 • 「Friends Noteでグループ作成」を選択すれば、グループを作成することもできます。Friends Noteアプリがインストールされていない場合もしくはバージョンが古い場合は、最新のFriends Noteアプリをauスマートパスの「アプリを探す」からダウンロードしてください。
メール受信履歴引用	受信メール履歴／送信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを宛先に入力します。 **Eメールアドレスにチェックを入れる→［選択］** • →［削除］→Eメールアドレスにチェックを入れる→［削除］→［削除］と操作すると、履歴を削除できます。
メール送信履歴引用	
プロフィール引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
貼り付け※1	クリップボードに記憶されたEメールアドレスを貼り付けます。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

4 [作成]

スレッド内容表示画面が表示されます。

5 件名入力欄をタップ→件名を入力

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

6 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

7 [ ]→[送信]

■ フォルダモードでEメールを送信する場合

1 フォルダ一覧画面→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 [ ]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」(▶P.83)の手順3をご参照ください。
アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

3 件名入力欄をタップ→件名を入力

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

◎ デコレーションアニメには対応しておりません。
◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)゛(濁点)゜(半濁点)、。・「」』は入力できません。
◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To／Cc／Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
◎ 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、異なるau電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎ 送信時確認表示は非表示に設定することもできます(▶P.103)。
◎ フォルダモードでは送信メール作成画面で「保存」をタップすると、作成中のEメールを未送信ボックスに保存できます。
◎ 予め「自動再送信」(P.103)をONにしておくと、メールの送信に失敗した際に自動で再送信することができます。また、送信予約をすると、日時指定送信か、あるいはお客様のau電話が電波の届かない場所でメールを送信したい場合に圏内復帰時に自動送信することができます。

宛先を追加・削除する

■ 宛先を追加する場合

1 宛先入力画面→未入力のアドレス入力欄の[ ]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」(▶P.83)の手順3へ進みます。
未入力のアドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

■ 宛先を削除する場合

1 宛先入力画面→入力済みのアドレスの[ ]→[OK]

memo

◎ フォルダモードではアドレスの「To」をタップすると宛先の種類を変更することができます。一番上の宛先は種類を変更することはできません。

送信予約をする

■ 会話モードで送信予約する場合

1 スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [メニュー]→[送信予約]→[OK]

3 送信する日付を入力→[設定]

4 送信する時間を入力→[設定]

スレッド内容表示画面に が付いた送信予定のEメールが表示されます。

■ フォルダモードで送信予約する場合

1 フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [送信予約]→[OK]

3 送信する日付を入力→[設定]

4 送信する時間を入力→[設定]

未送信ボックスに が付いた送信予定のEメールが保存されます。

memo

◎ au電話が電波の届かない場所で送信予約をした場合は、圏内復帰時に自動的に送信をするか、日時を指定して送信をするかを選ぶことができます。
◎ メールの自動送信は20件まで設定できます。
◎ 送信予約が設定されているメールを編集しようとしたり、指定した日時を変更しようとすると、一旦送信予約が解除されます。
◎ 電波状況などにより、予約した日時に送信できない場合があります。
◎ 送信予約(日時指定)された日時に、電波が届かない状態や電源が切れていた場合には、送信失敗になります。
◎ 日時指定したメールがローミング中に送信された場合、料金が高額となる場合がありますのでご注意ください。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 スレッド内容表示画面→[添付]

2

ストレージ	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)のデータを添付します。 • microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカードに保存されているデータが表示されます。ユーザーメモリ(本体)のデータを添付する場合は、「Up」を複数回タップして「storage」→「emulated」フォルダを選択してください。
ギャラリー(静止画)	ギャラリーの静止画データを添付します。
ギャラリー(動画)	ギャラリーの動画データを添付します。
カメラ(静止画)	フォトを撮影して添付します。
カメラ(動画)	ムービーを録画して添付します。
その他	他のアプリケーションを利用してデータを添付します。

■ サイズの大きな静止画データを添付する場合

3 リサイズするサイズをタップ

静止画データをリサイズして添付することができます。

memo

◎ 1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
◎ フォルダモードではデータを添付した後に、添付データ欄をタップすると添付したデータを再生できます。
◎ 添付データを削除するには、削除する添付データの[ ]→[削除]と操作します。

絵文字を利用する

Eメール作成中に、デコレーションメールの素材を簡単に探すことができます。

1 スレッド内容表示画面→[ ]

2 [D絵文字]／[ピクチャ]→[▲]

3

メニューリストから探す	auスマートパスに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りからコンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。

■ microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)の絵文字を利用する場合

2 [microSD]→[ダウンロード]

3

メニューリストから探す	auスマートパスに接続して、デコレーションメールアプリを検索できます。
お気に入りからコンテンツを探す	他のアプリケーションを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。
更新	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)に保存されているデコレーション絵文字を検索し、表示します。

本文入力中にできること

**1 スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→ **

2

検索	▶P.91「Eメールを検索する」 • 会話モードのときのみ選択できます。
アドレス帳引用	連絡先から、電話番号やEメールアドレスなどを呼び出して挿入します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号やEメールアドレスを呼び出して挿入します。
挿入	定型文／冒頭文／署名を挿入します。 「定型文」「冒頭文」「署名」 • 冒頭文／署名はあらかじめ登録してください(▶P.103)。
送信予約	▶P.85「送信予約をする」 • 会話モードのときのみ選択できます。
装飾全解除	すべての装飾を解除します。 • フォルダモードのときのみ選択できます。
文字サイズ	文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」
完了	本文の入力を終了し、送信メール作成画面に戻ります。 • フォルダモードのときのみ選択できます。

フォルダモードで本文を装飾する

フォルダモードでは本文を装飾したり、テンプレートを使用して装飾メールを作成することができます。

■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

- フォルダモードでのみ利用できます。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [装飾]

3 装飾の開始位置を選択→[選択開始]→「⇦」/「⇨」で終了位置を選択

「全選択」をタップして、すべての文字を選択することもできます。
☰→[装飾全解除]→[解除]と操作すると、装飾を解除できます。

4

文字サイズ	文字の大きさを変更します。 「小さい」「標準」「大きい」
文字位置/効果	文字の位置や動きを指定します。 「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」「点滅表示」「テロップ」「スウィング」
文字色	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
背景色※1	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
挿入	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)に保存しているデータやギャラリーの画像、カメラで撮影した画像を挿入したり、行と行の間にラインを挿入したりします。 「画像挿入」「ライン挿入」

※1「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力できます。
◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。
※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像/デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.85)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信·表示される場合があります。
◎Eメールの「サーバ転送」では、本文を装飾できません。
◎会話モードでは、本文を装飾できません。

■速デコを利用する

本文を入力後に、自動的に絵文字を挿入したり、フォント/背景色を変更して、本文を装飾することができます。速デコを利用するには、あらかじめauスマートパスから対応するアプリケーションをダウンロードしてください。

- フォルダモードでのみ利用できます。

1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [速デコ]

装飾結果プレビュー画面が表示されます。
「次候補」をタップするたびに次の装飾候補が表示されます。

3 [確定]

memo

◎装飾結果プレビュー画面で[メニュー]→[設定]と操作すると、速デコの設定を変更できます。

■テンプレートを利用する

テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作成して送信することができます。

- フォルダモードでのみ利用できます。

1 フォルダ一覧画面→[テンプレート]

テンプレート一覧画面が表示されます。
[メニュー]→[ストレージから読み込み]と操作すると、microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)内のテンプレート一覧を表示できます。本体に読み込んでからご利用ください。

2 テンプレートをタップ→[メール作成]

Eメールを受信する

1 Eメールを受信

Eメールの受信が終了すると、以下の方法で新着メールをお知らせします。いずれの通知もEメール設定で「基本通知設定」(▶P.103)または「個別通知設定」(▶P.104)にてオフにすることができます。

- 画面消灯時にEメールを受信すると画面が点灯します。
- 画面ロック解除画面上に通知ポップアップを表示することができます。

《通知ポップアップ》

- ステータスバーに[E]が表示され、Eメール受信音が鳴ります。
  ステータスバーにEメールアドレス、名前、件名が表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。Eメールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

2 ホーム画面で[Eメール]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。

- 新着Eメールがあるスレッドには●(赤色)、未読Eメールがあるスレッドには●(青色)が表示されます。

3 確認するスレッドをタップ

受信したEメールを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

- 確認するEメールをロングタッチ→[詳細表示]と操作するとEメール詳細表示画面が表示されます。

memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに[E]が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.101)をオフに設定している場合は、バックグラウンド受信しません。
◎「メール自動受信」(▶P.101)をオフに設定している場合や、受信に失敗した場合は、Eメール受信音が鳴り[E]が表示されます。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.91)の操作を行い、Eメールを受信してください。
◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき約1MBまでです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 添付データをタップ→[表示]

未受信の添付データは、添付データのファイル名をタップすると受信が開始されます。
受信完了後、もう一度添付データをタップ→[表示]と操作してください。

memo

◎添付データをタップ→[ストレージへ保存]→保存先を選択→[保存]と操作すると、添付データをmicroSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)に保存できます。microSDメモリカードが取り付けられている場合は、保存先としてmicroSDメモリカードが優先的に表示されます。ユーザーメモリ(本体)に保存する場合は、「Up」を複数回タップして「storage」→「emulated」フォルダを選択してください。
◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがインライン再生される場合があります。再生されるデータの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif」「.bmp」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

添付画像を保存する

Eメールに添付された画像をmicroSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)に保存できます。

1 スレッド内容表示画面→本文をロングタッチ

2 [画像保存]

3 保存する画像にチェックを入れる

「全選択」をタップすると、表示されている画像をすべて選択できます。

4 [保存先選択]

保存先選択画面が表示されます。

5 [保存]

保存先を変更せずに「保存」をタップした場合は、「マイファイル」(▶P.186)の「MyFolder」フォルダ(「MyFolder」は「private」→「au」→「email」内に表示)に保存されます。

memo

◎microSDメモリカードが取り付けられている場合は、保存先としてmicroSDメモリカードが優先的に表示されます。ユーザーメモリ(本体)に保存する場合は、「Up」を複数回タップして「storage」→「emulated」フォルダを選択してください。
◎未受信の添付画像は保存できません。サーバーから画像を受信してから操作してください(▶P.89)。

差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 スレッド内容表示画面／Eメール詳細表示画面を表示

■ 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスをタップ

3

Eメール作成	選択したEメールアドレス宛てにEメールを作成します。 •「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。
アドレス帳登録	選択したEメールアドレスを連絡先に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
振分け条件に追加※1	選択したEメールアドレスをフォルダの振分け条件に登録します。 **[新規振分けフォルダ作成]／[[「×××」(×××はフォルダ名)に追加]→[保存]** • ロックされたフォルダ(▶P.100)を選択した場合は、フォルダロックの解除パスワードを入力します。 •「保存」をタップした後、すぐに再振分けを行う場合は「再振分けする」をタップします。 ▶P.98「フォルダを作成／編集する」
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.106「迷惑メールフィルターを設定する」

※1 フォルダモードのときのみ選択できます。

■ 件名をコピーする場合

2 件名をタップ→[コピー]

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号をタップ

3

音声発信	選択した電話番号に電話をかけます。
特番付加184	選択した電話番号に「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかけます。
特番付加186	選択した電話番号に「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかけます。
au国際電話サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号「010」を付加して国際電話をかけます。 • au国際電話サービスを利用した国際電話のかけかたについては、下記のホームページをご参照ください。 **http://www.001.kddi.com/lineup/001mobile/au.html**
SMS作成	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成します。 ▶P.109「SMSを送信する」
アドレス帳登録	選択した電話番号を連絡先に登録します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

3

開く	選択したURLのページをブラウザで表示します。 •「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。
URLをコピー	選択したURLをコピーします。

memo

◎本文中のEメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.101)をオフに設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 ホーム画面で[Eメール]→[新着問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

memo

◎スレッド内容表示画面で、メール作成バーより上の部分を上方へスクロールさせ、指を離しても新着メールを問い合わせて受信することができます。

Eメールを検索する

1 ホーム画面で[Eメール]→[▤]→[検索]

2 キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

3 [🔍]/キーボードの[🔍]

検索結果一覧画面が表示されます。
日時が新しいEメールから順に表示されます。
フォルダ一覧画面から検索する場合、ロックされたフォルダ内のEメールは検索対象から外されます。

memo

◎キーワード検索以外にも「⌄」をタップし、検索条件のアイコンをタップしたり、日付を指定して検索することができます。検索条件は複数選択できます。

Eメールを会話モードで確認する

受信したEメールは、相手先ごとにスレッドにまとめて表示されます。新着のEメールが既存のEメールへの返信Eメールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。

1 ホーム画面で[Eメール]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。
- 新着Eメールがあるスレッドには●(赤色)、未読Eメールがあるスレッドには●(青色)が表示されます。

2 確認するスレッドをタップ

スレッド内容表示画面が表示され、Eメールが確認できます。

スレッド一覧画面でできること

1 スレッド一覧画面→[▤]

2

項目	内容
件名を表示/件名を非表示	件名の表示/非表示を設定します。
検索	▶P.91「Eメールを検索する」

削除	選択したスレッドをすべて削除します。 **削除するスレッドにチェックを入れる→[削除]→[削除]** • スレッド内のEメールはすべて削除されます。 • 「全選択」をタップすると、一覧表示しているスレッドをすべて選択できます。 • スレッド内に保護されたEメールがある場合は、保護されたEメールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護されたEメールが残り、スレッドは削除されません。 • 削除するスレッドをロングタッチ→[削除]→[削除]と操作しても削除できます。
Eメール設定	▶P.100「Eメールを設定する」
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。

スレッド内容表示画面でできること

1 スレッド内容表示画面→[メニュー]

2

検索	▶P.91「Eメールを検索する」

Eメールを個別に操作する

1 スレッド内容表示画面→操作するEメールをロングタッチ

2

詳細表示	Eメール詳細表示画面を表示します。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
保護／保護解除	Eメールを保護します。 • 保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。
フラグ／フラグ解除	Eメールにフラグを付けます。 • フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。
削除	Eメールを削除します。
コピー	テキストをコピーします。
画像保存	インライン画像を保存します。
文字コード	文字コードを変更します。
共有	データをBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。

※Eメールにより選択できる項目は異なります。

Eメールをフォルダモードで確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールは送信ボックスに保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは未送信ボックスに保存されます。

1 ホーム画面で[Eメール]→[切替]

フォルダ一覧画面が表示されます。

- 受信ボックスに新着メールがある場合は赤丸と件数が表示され、新着メールを確認すると青丸に変わります。
- 未送信ボックスにEメールがある場合は、青丸と件数が表示されます（送信に失敗したEメールがある場合は、赤丸に変わります）。

■ 受信メールを確認する場合

2 [受信ボックス]またはフォルダを選択

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールをタップ

受信メール詳細表示画面が表示されます。
［返信］：返信のEメールを作成

[転送]:転送のEメールを作成
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
▶:前のEメールを表示
◀:次のEメールを表示

■ 送信メールを確認する場合

2 [送信ボックス]またはフォルダを選択

送信メール一覧画面が表示されます。
フォルダを選択した場合は「送信」をタップします。

3 Eメールをタップ

送信メール詳細表示画面が表示されます。
[再送信]:同じEメールをもう一度送信
[コピー編集]:コピーして編集
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
▶:前のEメールを表示
◀:次のEメールを表示

■ 未送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [未送信ボックス]

未送信メール一覧画面が表示されます。
- 送信に失敗したEメールをロングタッチ→[送信失敗理由]と操作すると、送信に失敗した理由を確認できます。
- 日時指定した送信予約メールをロッグタッチ→[送信予約情報]と操作すると、送信日時を確認できます。送信日時を編集すると、一旦送信予約は解除されます。
- 送信予約メールをロッグタッチ→[送信予約解除]と操作すると、送信予約が解除されます。

3 Eメールをタップ

未送信メールをタップした場合、未送信メール詳細表示画面が表示されます。
送信予約メールをタップした場合、送信予約メール詳細表示画面が表示されます。
[送信]:宛先が入力されているEメールを送信
[編集]:Eメールを編集
[コピー編集]:保護されたEメールをコピーして編集
[保護]／[保護解除]:Eメールを保護／保護解除
[フラグ]／[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける／フラグを解除
▶:前のEメールを表示
◀:次のEメールを表示

memo

◎宛先が不明で相手に届かなかったEメールは、送信ボックスに保存されます。
◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。
◎受信ボックスのすべてのメールが未読の状態で受信ボックスの容量を超えると、新着メールを受信できません。
◎送信ボックス・未送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバーに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。ただし、保護されたメール、送信予約メールは削除されません。

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面→[メニュー]

2

検索	▶P.91「Eメールを検索する」

メール

移動	Eメールを移動します。 **移動するEメールにチェックを入れる→[移動]→移動先のフォルダを選択** • あらかじめフォルダを作成してください(▶P.98)。 • 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。
削除	Eメールを削除します。 **削除するEメールにチェックを入れる→[削除]→[削除]** • 「全選択」をタップすると、一覧表示している削除可能なEメールをすべて選択できます。 • 保護されたEメールは選択できません。
保護／解除	Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 **保護／解除するEメールにチェックを入れる→[保護]／[解除]** • 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 • 受信メールは、受信ボックス容量の50%または1,000件まで保護できます。 • 送信･未送信メールは、送信ボックス容量の50%または500件まで保護できます。
フラグ	Eメールにフラグを付けたり、フラグを外します。 **フラグを付ける／外すEメールにチェックを入れる→[つける]／[解除]** • 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。

その他	ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードに、取り付けられていない場合はユーザーメモリ(本体)に保存します。 **保存するEメールにチェックを入れる→[保存]** • 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 • 保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ･復元」で本製品に読み込むことができます(▶P.106)。
	フォルダ編集	表示中の受信ボックス／フォルダを編集します。 ▶P.98「フォルダを作成／編集する」
	選択受信	本文が未受信のEメールの本文を取得します。 **本文を受信するEメールにチェックを入れる→[受信]** • 「全選択」をタップすると、一覧表示している本文受信可能なEメールをすべて選択できます。
	Eメール設定	▶P.100「Eメールを設定する」

※画面により選択できる項目は異なります。

Eメールを個別に操作する

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メール一覧画面／検索結果一覧画面→操作するEメールをロングタッチ

2

返信	Eメールに返信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 • 宛先には、差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。	
全員に返信	同報されている全員に返信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 宛先が複数ある場合のみ選択できます。	
転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
	サーバ転送	サーバーに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバーにある元のEメール（受信メール）を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは「サーバ転送」できません。
送信	未送信のEメールを送信します。 • 宛先がないEメールでは表示されません。	
編集	未送信のEメールを編集して送信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。	

コピー編集	送信したEメールや保護されている未送信のEメールをコピーして編集し、送信します。 • 送信メール作成画面が表示されます。
保護／保護解除	Eメールを保護します。 • 保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。
フラグ／フラグ解除	Eメールにフラグを付けます。 • フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。
送信失敗理由	送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示します。
送信予約情報	送信予約日時を確認します。
送信予約解除	送信予約を解除します。
削除	Eメールを削除します。
移動	Eメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択** • あらかじめフォルダを作成してください（▶P.98）。
拒否リスト登録	選択したメールアドレスを、迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.106「迷惑メールフィルターを設定する」

※画面により選択できる項目は異なります。

Eメール詳細表示画面でできること

1 受信メール詳細表示画面／送信メール詳細表示画面／未送信メール詳細表示画面／送信予約メール詳細表示画面→[≡]

2

転送	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • 元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
	サーバ転送	サーバーに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバーにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは「サーバ転送」できません。
移動	Eメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択** • あらかじめフォルダを作成してください(▶P.98)。	
削除	Eメールを削除します。	

本文選択	Eメールの本文を選択してコピーします。 **表示される本文選択画面でコピーする文字列の開始位置をタップする、または「⇦」/「⇨」でカーソルを移動→[選択開始]→「⇦」/「⇨」で選択範囲を指定→[コピー]** • Eメール詳細表示画面で本文をロングタッチ→[本文選択]と操作しても本文選択画面を表示できます。 • 本文選択画面で文字列をロングタッチ→「 」/「 」をドラッグして選択範囲を指定(または「 」をタップして本文全体を選択)→[ ]と操作することもできます。 • 「全選択」をタップすると、本文全体を選択できます。 • 絵文字やインライン画像もコピーできます。 • 一部の装飾(文字位置/効果、背景色)はコピーされません。	
文字サイズ	本文の文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」 • Eメール詳細表示画面を閉じると、「受信・表示設定」で設定した文字サイズに戻ります。	
その他	ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードに、取り付けられていない場合はユーザーメモリ(本体)に保存します。 • 保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」で本製品に読み込むことができます(▶P.106)。
	文字コード	本文を表示する文字コードを一時的に切り替えます。 「ISO-2022-JP」「Shift_JIS」「UTF-8」「EUC-JP」「ASCII」 • 変更した文字コードは、表示中のEメール詳細表示画面でのみ一時的に適用されます。

メール

その他	本文受信	本文未受信メールを表示した際、本文の受信を開始します。
	共有	データをBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。 • 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。
	送信予約情報	送信予約日時を確認します。
	送信予約解除	送信予約を解除します。

※画面により選択できる項目は異なります。

フォルダ一覧画面でできること

1 **フォルダ一覧画面→** [メニューキー]

2

検索	▶P.91「Eメールを検索する」
フォルダ編集	▶P.98「フォルダを作成／編集する」
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除します。 **削除するフォルダにチェックを入れる→[削除]→[削除]** • ロックされたフォルダは選択できません。 • フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、保護メールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護メールが残り、フォルダは削除されません。
再振分け	現在設定されているフォルダの振分け条件で、Eメールの再振分けを行います。 • ロックされたフォルダがある場合は、フォルダロックの解除パスワードを入力します。
Eメール設定	▶P.100「Eメールを設定する」
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。

フォルダを作成／編集する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振分け条件や着信通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。

■フォルダを作成する

最大20個のフォルダを作成できます。

1 フォルダ一覧画面→[フォルダ作成]

フォルダ編集画面が表示されます。

2 フォルダ名称欄をタップ→フォルダ名を入力

フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

■フォルダアイコンを変更する場合

3 画面左上のフォルダアイコンをタップ

4 アイコンを選択→カラーを選択→[OK]→[保存]

■フォルダ画像を設定する場合

3 画面左上のフォルダアイコンをタップ→[ギャラリーから写真を選択]

4 画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]→[OK]→[保存]

■フォルダに振分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振分け条件を設定できます。設定した振分け条件に該当するEメールを受信／送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

1 フォルダ一覧画面→[メニュー]→[フォルダ編集]→フォルダを選択

ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロックの解除パスワードを入力します。

■振分け条件を設定する場合

2 [振分け条件追加]→[▼]

3

メールアドレス	Eメールアドレスを振分け条件に登録します。 **Eメールアドレスを入力→[OK]→[保存]** • 「[アイコン]」をタップすると、「アドレス帳引用」「アドレス帳グループ引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け※1」から入力方法を選択して、Eメールアドレスを登録できます。
ドメイン	ドメインを振分け条件に登録します。 **ドメインを入力→[OK]→[保存]** • 「[アイコン]」をタップすると、「アドレス帳引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け※1」から入力方法を選択して、ドメインを登録できます。
件名	件名を振分け条件に登録します。 **件名を入力→[OK]→[保存]** • 件名の一部が一致する場合も振り分けられます。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

メール

■アドレス帳登録外／不正なメールアドレスを振分け条件に設定する場合

2 **「アドレス帳登録外」／「不正なメールアドレス」にチェックを入れる→[保存]**

memo

◎振分け条件を設定／編集して「保存」をタップすると、フォルダの再振分けを行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに再振分けを行う場合は、「再振分けする」をタップします。
◎全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
◎同一の振分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
◎「振分け条件設定」の一覧で、追加した条件の右横にある「⊗」をタップして、条件を編集したり、削除することができます。
◎振り分けの対象となるEメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
◎一致する振分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス>ドメイン>件名>その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To>Cc>Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス／ドメイン>2番目のメールアドレス／ドメイン>･･･>最後のメールアドレス／ドメインの優先順位で振り分けられます。

■フォルダごとに着信通知を設定する

受信ボックスや作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバイブレーションなどを設定できます。

1 **フォルダ一覧画面→[≡]→[フォルダ編集]→受信ボックス／フォルダを選択**

ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロックの解除パスワードを入力します。

2 **[フォルダ別設定]**

3

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音 通知音	端末本体にプリセットされている着信音／通知音を設定します。
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ（本体）の音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときのバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
LED	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの通知LEDのパターンを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
着信音鳴動時間	受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられるEメールを受信したときの着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 • 「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。	
通知ポップアップ	Eメール受信時、画面ロック解除画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」	
メール受信時の画面点灯	画面消灯中にEメールを受信した場合、画面を点灯するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」	

4 **[OK]→[保存]**

■フォルダにロックをかける

受信ボックスや作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロックの解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。あらかじめ「Eメール設定」の「パスワード設定」でフォルダロックの解除パスワードを設定してください(▶P.101)。

1 フォルダ一覧画面→ [メニュー] →[フォルダ編集]→受信ボックス/フォルダを選択

2 [フォルダロック]→フォルダロックの解除パスワードを入力→[OK]

「フォルダロック」にチェックが入ります。フォルダ編集画面で「フォルダロック」のチェックを外すと、フォルダロック設定が解除されます。

3 [保存]

■フォルダを並び替える

1 フォルダ一覧画面→移動するフォルダをロングタッチ

画面上部に「選択したフォルダの場所を移動できます。」が表示されます。

2 移動する場所までドラッグして指を離す

memo

◎作成したフォルダ以外は移動できません。

Eメールを設定する

1 ホーム画面で[Eメール]→ [メニュー] →[Eメール設定]

Eメール設定画面が表示されます。

2

受信・表示設定	▶P.101「受信・表示に関する設定をする」	
送信・作成設定	▶P.102「送信・作成に関する設定をする」	
通知設定	基本通知設定	▶P.103「通知に関する設定をする」
	個別通知設定	▶P.104「個別の通知に関する設定をする」
添付ファイル保存設定※1	保存場所の設定	メールにファイルが添付されているとき、添付ファイルが自動的に保存される場所を選択します。 **本体メモリに保存**:本体メモリに保存します。 **ストレージに保存**:内部ストレージに保存します。
	添付ファイル一括移動	自動的に保存された添付ファイルを別の場所にまとめて移動します。 **ストレージへ一括移動**:本体メモリから内部ストレージに移動します。 **本体メモリへ一括移動**:内部ストレージから本体メモリに移動します。

メール

プライバシー設定	パスワード設定／パスワード変更	フォルダロック、シークレット機能のパスワードを設定／変更します。 **パスワード(4～16文字の英数字)を入力→[OK]→同じパスワードを再度入力→[OK]→ひみつの質問を選択→[OK]→ひみつの質問の回答を入力→[OK]** • パスワードを設定すると「パスワード変更」が表示されます。 • フォルダロック解除時にパスワードの入力を連続3回間違えるとひみつの質問画面が表示されます。[表示する]→回答を入力→[OK]と操作すると、新しいパスワードを設定できます。
	パスワードリセット	パスワードをリセットします。 **パスワードを入力→[OK]→[リセット]** • パスワード未設定の場合は選択できません。 • パスワードをリセットすると、フォルダロック、シークレット機能も解除されます。
	シークレット	シークレット機能の有効／無効を設定します。 **パスワードを入力→[OK]** • 表示されるシークレットモードの説明をよくお読みになりご利用ください。 • パスワード未設定の場合は設定できません。 • シークレット機能を有効／無効にする場合やシークレット機能を一時解除する場合に誤ったパスワードを入力しても、ポップアップなどは表示されません。

アドレス変更・その他の設定	▶P.105「Eメールアドレスの変更やその他の設定をする」
設定更新	Eメールアドレスの再初期設定を行います。
バックアップ・復元	▶P.106「Eメールをバックアップ／復元する」
Eメール情報	自分のEメールアドレスやEメール保存件数／使用容量、ソフトウェアバージョンを表示します。 • Eメールアドレス欄をタップ→[アドレスコピー]と操作して、Eメールアドレスをコピーできます。

※1 受信／送信／未送信メールに添付されているファイルの保存場所を設定します。設定によりシステムメモリの負担を軽減させることができます。本操作の「添付データ」はファイル検索を行ってもデータを確認することができません。また、削除するメールにファイルが添付されている場合、添付ファイルも一緒に削除されます。残しておきたい添付ファイルの保存方法は、「添付画像を保存する」(▶P.89)をご参照ください。

受信・表示に関する設定をする

1 **Eメール設定画面→[受信・表示設定]**

2

メール自動受信	サーバーに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。チェックを外してオフに設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバーに到着したことをお知らせします。

メール受信方法	全受信	差出人･件名と本文を受信します。
	指定全受信[※1]	指定したアドレスからのEメールは、差出人･件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人･件名のみを受信します。 **アドレス帳**：連絡先に登録されているアドレスからのEメールは差出人･件名と本文を受信します。 **個別アドレスリスト**：「個別アドレスリスト編集」で登録したアドレスからのEメールは差出人･件名と本文を受信します。 **個別アドレスリスト編集**：個別アドレスを登録します。 • 「[icon]」をタップすると、「アドレス帳引用」「アドレス帳グループ引用」「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引用」「プロフィール引用」「貼り付け[※2]」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 • 登録した個別アドレスを削除するには、削除するアドレスの[×]→[削除]と操作します。
	差出人･件名受信[※1]	差出人･件名のみを受信します。
添付自動受信	受信メールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、Eメールの受信と同時に添付データを受信します。オフに設定すると、添付データを別途取得します。	
添付自動受信サイズ	自動受信する添付データの上限サイズを設定します。 「100KB」「500KB」「1MB」「2MB」	
アドレス帳登録名表示	連絡先に登録された名前を表示するかどうかを設定します。	
文字サイズ	Eメール詳細表示画面／送信メール作成画面の本文の文字サイズを設定します。 「特大」「大」「中」「小」「極小」	
テーマ設定	Eメールアプリの画面デザインを設定します。	
背景画像設定	背景画像（縦画面）	背景画像を設定します。 **[設定する]→画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]** • 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。
	背景画像（横画面）	

※1 差出人･件名のみを受信したEメールは、受信メール一覧画面でEメールをタップすると、本文を取得できます。本文未受信のままEメール詳細表示画面が表示されたときは、[menu]→[その他]→[本文受信]→[本文取得]と操作すると、本文を取得できます。本文受信は、電波状態の良いところで行ってください。

※2 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

送信･作成に関する設定をする

1 **Eメール設定画面→[送信･作成設定]**

2

返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、宛先に設定されるアドレスを設定します。 **[設定する]→返信先のEメールアドレス（半角64文字まで）を入力→[OK]**
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 **[設定する]→差出人名称（全角12／半角24文字まで）を入力→[OK]**

メール

冒頭文	本文の冒頭に挿入する文を設定します。 **[設定する]→冒頭文(全角1,250／半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定]** • 冒頭文には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。 • 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 • 会話モードでは自動的に挿入されないので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタップ→≡→[挿入]→[冒頭文]と操作して挿入してください。
署名	本文の末尾に挿入する文を設定します。 **[設定する]→署名(全角1,250／半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定]** • 署名には、最大10種類の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。 • 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像／デコレーション絵文字を挿入できません。 • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 • 会話モードでは自動的に挿入されないので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタップ→≡→[挿入]→[署名]と操作して挿入してください。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、受信メールの行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。 • 会話モードでは、チェックを入れてオンに設定していても受信メールの内容は引用されません。
送信時確認表示	誤送信防止のために送信時の確認画面を表示するかどうかを設定します。
自動再送信	送信失敗したメールを自動的に再送信するかどうかを設定します。

通知に関する設定をする

1 **Eメール設定画面→[通知設定]→[基本通知設定]**

2

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音	端末本体にプリセットされている着信音／通知音を設定します。
	通知音	
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)の音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション		Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**
LED		Eメール受信時の通知LEDのパターンを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**

着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 • 「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。
ステータスバー通知	Eメール受信時、ステータスバーに通知アイコンと共に差出人･件名または差出人を表示するか、または通知アイコンのみ表示するか、通知アイコンも表示しないかを設定します。 「差出人･件名」「差出人」「通知のみ」「OFF」
送信失敗通知	Eメール送信失敗時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定します。
通知ポップアップ	Eメール受信時、画面ロック解除画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」
メール受信時の画面点灯	画面消灯中にEメールを受信した場合、画面を点灯するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」
電源キー押下による着信音鳴動停止	を押して着信音を停止するかどうかを設定します。 • 着信音が停止するのは、画面が点灯／消灯するタイミングです。

個別の通知に関する設定をする

1 **Eメール設定画面→[通知設定]→[個別通知設定]**

2 **[新規設定]**

3 **[アドレス帳引用]／[メール受信履歴引用]／[メール送信履歴引用]→設定するアドレスを選択**

4

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリセット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
	着信音	端末本体にプリセットされている着信音／通知音を設定します。
	通知音	
	ストレージから探す	microSDメモリカードまたはユーザーメモリ(本体)の音楽を着信音に設定します。
	その他	他のアプリケーションを利用して着信音を設定します。
バイブレーション	Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
LED	Eメール受信時の通知LEDのパターンを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**	
着信音鳴動時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 • 「時間設定」を選択した場合は、1～60秒の範囲で指定します。	
通知ポップアップ	Eメール受信時、画面ロック解除画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」	
メール受信時の画面点灯	画面消灯中にEメールを受信した場合、画面を点灯するかどうかを設定します。 ▶P.88「Eメールを受信する」	

Eメールアドレスの変更やその他の設定をする

1 **Eメール設定画面→[アドレス変更･その他の設定]→[接続する]**

2

Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEメールアドレスの初期設定を行うと自動的に決まりますが、変更できます。 **1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]** **2. [承諾する]** **3. Eメールアドレス入力欄をタップ→Eメールアドレスの「@」の左側の部分(変更可能部分)を入力→[送信]→[OK]** • Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メールフィルター	▶P.106「迷惑メールフィルターを設定する」
オススメの設定はこちら	
自動転送先	本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 **1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]** **2. 入力欄をタップ→転送先のEメールアドレスを入力→[送信]→[終了]** • 自動転送先のEメールアドレスは2件まで登録できます。 • 自動転送先の変更･登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 • 「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

Eメールをバックアップ／復元する

Eメールをバックアップすることができます。また、バックアップしたデータは本製品へ読み込むことができます。

memo

◎本製品ではバックアップしたデータは、microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカード（/storage/extSdCard/private/au/email/BU）に、取り付けられていない場合はユーザーメモリ（本体）（/storage/emulated/0/private/au/email/BU）に保存されます。

Eメールをバックアップする

microSDメモリカードが取り付けられている場合は、バックアップデータをmicroSDメモリカードに保存できます。

1 Eメール設定画面→［バックアップ・復元］

2 ［バックアップ］→［OK］

3 バックアップするメール種別／フォルダにチェックを入れる→［OK］

ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロックの解除パスワードを入力します。

バックアップデータを復元する

microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカードに保存されているバックアップデータを復元できます。

1 Eメール設定画面→［バックアップ・復元］

2 ［メールを復元］

3 復元するメール種別をタップ→［OK］

4 復元するバックアップデータにチェックを入れる→［OK］

- 「全選択」をタップすると、一覧表示しているデータをすべて選択できます。
- 「Up」をタップして1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- 「MyFolder」をタップするとMyFolderを開くことができます。

5 ［追加保存］／［上書き保存］→［OK］

「上書き保存」を選択した場合は、確認画面で「OK」をタップします。

memo

◎添付されたデータもバックアップできます。
※バックアップしたファイルサイズが端末本体に保存可能なサイズを超過した場合はバックアップできません。不要な添付ファイル付きメールを削除したうえで再度バックアップを行ってください。

◎シークレット機能を有効にし、シークレット機能が一時解除されている状態ではバックアップ、復元がご利用いただけません。シークレット機能を無効にした上でバックアップ、復元の操作を行ってください。

◎シークレット機能を有効にしてバックアップを行うと、シークレット対象のメールはバックアップされませんのでご注意ください。

◎バックアップデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合は、保存されているすべてのEメールを削除して（保護されているEメールや未読メール、ロックされたフォルダ内のEメールも削除されます）、バックアップしたEメールを復元します。

◎復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得したり、復元したEメールをサーバ転送することはできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定画面→［アドレス変更・その他の設定］→［接続する］

■ おすすめの設定にする場合

2 [オススメの設定はこちら]→[登録]

なりすましメール･自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■ 詳細を設定する場合

2 [迷惑メールフィルター]→暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]

3

オススメ一括設定	**1. オススメ設定** とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメします。なりすましメール･自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。 **2. 携帯メールのみ受信** パソコンからのメール･なりすましメール･自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話･PHSからのメールを受信する条件に設定します。

詳細設定	個別設定	**一括指定受信** インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。 **迷惑メールおまかせ規制** メールサーバーで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。 **なりすまし規制** 送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※指定受信リスト設定(なりすまし･転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信することもできます。 **HTMLメール規制** メール本文がHTML形式で記述されているメールを拒否することができます。 **URLリンク規制** 本文中にURLが含まれるメールを拒否することができます。 **ウィルスメール規制** メールサーバーで受信したメールの添付ファイルがウィルスに感染されている場合に、受信規制を行います。
	個別設定	**拒否通知メール返信設定** 迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかしないかを設定することができます。

詳細設定	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 • 指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをオフ（受信拒否）にしてください。 ※ 指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。なお、本受信リストにezweb.ne.jpやその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	アドレス帳受信設定	Friends Noteもしくはauアドレス帳に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
設定確認／解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行		パソコンからメールフィルターを設定する場合のパスワードを発行します。 ▶P.109「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

※ 最新の設定機能は、auホームページでご確認ください。
http://www.au.kddi.com/→［迷惑メールでお困りの方へ］→［迷惑Eメール防止方法］→［迷惑メールフィルター機能］

memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
◎ 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
◎ 迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）＞なりすまし規制＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞アドレス帳受信設定＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信＞迷惑メールおまかせ規制＞ウィルスメール規制
◎「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト（なりすまし・転送メール許可）に登録することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、「なりすまし規制」および「迷惑メールおまかせ規制」でブロックされたメールには返信されません。
◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTML規制」を設定している場合でも受信できます。
◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」に登録してください。

■パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、PC設定用ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

SMSを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

SMSを送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。

1 アプリ一覧画面で[SMS]

相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

2 [ ]

SMS作成画面が表示されます。
- 同じ相手にSMSを送信するときは、スレッドをタップしてもSMSを作成できます。その場合は、手順4へ進みます。

3 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

[ ]→連絡先から相手先を選択することもできます。
海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を入力します。

010 ＋ 国番号 ＋ 相手先電話番号

※相手先電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。
※連絡先から相手先電話番号を引用した場合は、もう一度宛先をタップして「010」と「国番号」を入力してください。

4 [メッセージを入力]→本文を入力

本文は、全角最大70／半角最大160文字まで入力できます。
- 「 」をタップすると絵文字を入力できます。

5 [送信]

メール

送信したメッセージをロングタッチ→[送達確認結果]と操作すると送信結果を確認できます。

memo

◎メッセージ作成中に[戻る]をタップすると、スレッド一覧画面に「下書き」が表示され、メールを送信せずに保存できます。
◎SMSセンターは、次の通りSMSをお預かりします。

お預かり（蓄積）可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したSMSは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、SMSセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたSMSが配信されるタイミングは、次の通りです。

SMS蓄積後すぐに配信	新しいSMSがSMSセンターに蓄積されるたびに、SMSセンターでお預かりしていたSMSがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMSを繰り返し送信するリトライ機能によりSMSを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話を終了したときに、SMSセンターにお預かりしていたSMSをすべて配信します。

※国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

◎発信者番号通知をせずにSMSを送信することはできません。
◎絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、異なるau電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎SMSの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信したメッセージに[!]が表示される場合があります。
◎国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご覧ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/

SMSを受信する

1 SMSを受信

SMSの受信が終了すると、ステータスバーに[SMS]が表示され、メール受信音が鳴ります。

2 アプリ一覧画面で[SMS]

未読のSMSがあるスレッドには[NEW]が表示されます。

3 確認する相手先のスレッドをタップ

受信したSMSを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

memo

◎SMSの受信は、無料です。
◎受信したSMSでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎スレッド内容表示画面で[電話]をタップすると相手先に電話をかけることができます。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

SMSを返信／転送する

1 アプリ一覧画面で[SMS]

2 返信／転送するスレッドをタップ

■返信する場合

3 [メッセージを入力]→本文を入力

4 [送信]

■転送する場合

3 転送するメッセージをロングタッチ

オプションメニューが表示されます。

4 [転送]

5 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

[ ]→連絡先から相手先を選択することもできます。

6 本文を入力

7 [送信]

電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 スレッド内容表示画面を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号をタップ

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスをタップ

3 Eメールを作成

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

ブラウザが起動して、選択したURLのページが表示されます。

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

memo

◎本文中に電話番号やURLを含むSMSを受信するには、SMS安心ブロック機能を解除する必要があります（▶P.114「SMS安心ブロック機能を設定する」）。

SMSを保護／保護解除する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 保護／保護解除するメッセージをロングタッチ

3 [保護]／[保護解除]

保護したメッセージにはが表示されます。

SMSの電話番号を連絡先に登録する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 →[アドレス帳への登録]

連絡先の選択画面が表示されます。「 ＋ 」または追加する連絡先をタップしてください。詳しくは、「連絡先を登録する」（▶P.128）をご参照ください。

- スレッド一覧画面で登録する相手先の[ ]→[はい]と操作しても連絡先の登録画面が表示されます。

SMSを検索する

1 スレッド一覧画面→[ ]→キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

2 キーボードの[ ]

検索結果一覧画面が表示されます。

SMSを削除する

1 アプリ一覧画面で[SMS]

■ 1件削除する場合

2 削除するメッセージがあるスレッドをタップ

3 削除するメッセージをロングタッチ

4 [削除]→[削除]

■ スレッドごと削除する場合

2 削除するスレッドをタップ

3 →[メッセージの全件削除]→[削除]

■ 複数のスレッドを削除する場合

2 削除するスレッドをロングタッチ

3 続けて削除するスレッドをタップ

4 [ ]→[削除]

■ すべてのスレッドを削除する場合

2 →[全てのスレッドを削除]→[削除]

SMSを設定する

1 **アプリ一覧画面で[SMS]**

2 **[メニュー]→[設定]**

SMS設定メニューが表示されます。

3

通知設定	SMS受信時、ステータスバーに通知アイコンを表示するかどうかを設定します。チェックを外してオフに設定すると、SMSを受信しても通知アイコンは表示されません。
着信音	SMS受信時の着信音を設定します。 **[OFF]／[プリセットから選択]／[SDカードから選択]→着信音を選択→[OK]**
バイブレーション	SMS受信時のバイブレーションを設定します。 **[OFF]／パターンを選択→[OK]**
LED	SMS受信時に通知LEDを点滅するかどうかを設定します。
文字サイズ	本文の文字サイズを設定します。 「特大」「大」「中」「小」「極小」
署名	SMSの新規作成時に、本文にあらかじめ署名を挿入するかどうかを設定します。
署名編集	挿入する署名の内容を設定します。 **署名(全角20／半角45文字まで)を入力→[設定]**
受信フィルター	▶P.113「受信フィルターを設定する」
送達確認	SMSが相手に届いた際、送信したメッセージに✓を表示させるかどうかを設定します。
テーマカラー	SMSアプリのテーマカラーを設定します。 **カラーを選択→[OK]**

memo

◎SMS設定メニュー→[メニュー]→[初期値に戻す]→[はい]と操作すると、初期値に戻すことができます。

受信フィルターを設定する

1 **SMS設定メニュー→[受信フィルター]**

2

指定番号	指定した電話番号からのSMSを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。
指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。 **入力欄をタップ→登録したい電話番号を入力→[追加]** • 「[連絡先]」をタップすると、連絡先から宛先を選択して電話番号を登録できます。 • スレッド内容表示画面で[メニュー]→[受信フィルター登録]→[追加]と操作しても登録することができます。 • 登録した電話番号を削除するには、[削除]→削除したい電話番号にチェックを入れる→[削除]→[はい]と操作します。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。
アドレス帳登録外	連絡先に登録されていない電話番号からのSMSを受信拒否するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、連絡先に登録されていない電話番号からのSMSを受信しないようになります。

SMS安心ブロック機能を設定する

SMS安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むSMSを受信拒否する機能です。

memo

◎ SMS安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ ブロック対象のSMSは、通常のSMS(ぷりペイド送信含む)です。
着信お知らせサービス、お留守番サービスEX(伝言お知らせ)※、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。
※お留守番サービスEXは有料オプションサービスです。

■ SMS安心ブロック機能の設定方法

SMS安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にSMSを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にSMSを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にSMSを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にSMSを送信する。

※設定時のSMS送信は無料です。
※設定完了の案内SMSは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ SMS安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したSMSがSMS安心ブロック機能により受信拒否された場合は、送信したメッセージに⚠が表示され送信されません。

PCメールを利用する

「メール」アプリケーションを利用して、普段パソコンなどで利用しているメールアカウントを本製品に設定し、パソコンと同じようにメールを送受信できます。

- PCメールをご利用になるには、あらかじめPCメールのアカウントを設定する必要があります(▶P.114)。

PCメールのアカウントを設定する

初めてPCメールを使用するときには、PCメールのアカウントを設定します。

- 設定を手動で入力する必要がある場合は、PCメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいPCメールアカウント設定を問い合わせてください。
- 登録するメールアカウントによって操作が異なる場合があります。

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[メール]

2 PCメールのメールアドレスとパスワードを入力

3 [次へ]

自動的にメールサーバーの設定が行われます。

- 「手動設定」をタップした場合、または「次へ」をタップしても自動的に設定できない場合は、アカウントタイプの選択画面が表示されます。画面の指示に従い、手動でPCメールアカウントを設定してください。

4 アカウントオプションの設定を行う→[次へ]

5 「アカウント名を付ける(オプション)」欄をタップ→アカウント名を入力

6 「ユーザー名（送信メールに表示）」欄をタップ→ユーザー名を入力

7 [完了]

設定したアカウントのメールが読み込まれ、メール一覧画面（受信トレイ）が表示されます。

memo

◎2件目以降のPCメールアカウントを設定するには、メール一覧画面で ≡ →[設定]→[アカウント追加]と操作します。

◎メール一覧画面で画面上部のアカウント名をタップ→[統合受信トレイ]と操作すると、設定したPCメールアカウントの受信メールがすべて表示されます。

◎メール一覧画面で ≡ をタップするとメニュー項目が表示され、メールの並べ替え、一覧画面の表示形式の変更、文字サイズの変更などの操作が行えます。また、メールにチェックを入れて画面下部のアイコンをタップすると、メールの削除や別のフォルダへの移動などの操作が行えます。

アカウントの設定を変更する

1 アプリ一覧画面で[メール]

メール一覧画面が表示されます。

2 ≡ →[設定]

アカウント設定	（メールアドレス）	同期設定	Eメールを同期	メールを同期するかどうかを設定します。
			同期スケジュール※1	メールを同期するタイミングなどを設定します。
			Eメール受信サイズ	受信するEメールのサイズを設定します。
		署名	PCメールを作成するときに自動的に署名を入力するかどうかを設定します。「署名」をタップすると、署名を入力・編集できます。	
		メインアカウント	チェックを入れると、メールアカウントが複数設定されている場合に、PCメールを作成するときの優先アカウントに設定します。	
		パスワード	パスワードを設定します。	
		Eメール通知	PCメールを受信した場合にステータスバーに受信したことを表示するかどうかを設定します。	
		通知音	PCメールを受信した場合の着信音を設定します。	

アカウント設定	(メールアドレス)	バイブ	PCメールを受信した場合に振動でお知らせするかどうかを設定します。	
		その他の設定	アカウント名	アカウント名を変更します。
			ユーザー名	ユーザー名(差出人名)を変更します。
			必ず自分にCc/Bccを送信	PCメールを送信するときに、自分のメールアドレスにもCc/Bccで送信するかどうかを設定します。
			画像を表示	メール内の画像を表示するかどうかを設定します。 • 「Eメール受信サイズ」で設定したサイズを超える場合は、画像は表示されません。
			セキュリティオプション	暗号化したり、署名などのセキュリティオプションを設定したりします。
			読み込みEメール数	最近のメールを何通まで受信するかを設定します。
			添付の自動ダウンロード	Wi-Fi接続時に添付ファイルを自動でダウンロードするかどうかを設定します。
			自動再送の回数	メール送信に失敗したときに、自動的に再送する回数を設定します。

アカウント設定	(メールアドレス)	その他の設定	受信設定	受信メールサーバーと送信メールサーバーを設定します。
			送信設定	
表示	コンテンツ自動サイズ調整	画面に合わせてPCメールを縮小表示します。メール詳細画面で拡大することができます。		
	本文のプレビュー行数	PCメールのプレビューの行数を設定します。		
	リスト内のタイトル行	PCメールのタイトルに「件名」または「送信元」のどちらを表示するかを設定します。		
作成と送信	クイック返信	よく使う定型文を編集します。 定型文はメール作成画面で本文を入力するときに挿入できます。		
	標準画像サイズ	添付する画像サイズを設定します。		
	Eメールの送信待機	指定した待機時間後に送信するかどうかを設定します。		
削除後の表示	PCメール削除後などに表示する画面を設定します。			
削除時に確認	PCメールを削除するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。			
優先送信元	優先送信元	優先送信元のメールアドレスを設定します。		
	標準フォルダとして設定	PCメールを開くときに優先送信元受信トレイを表示するように設定します。		
	Eメール通知	優先送信元からPCメールを受信したときに、通知音と通知アイコンでお知らせするかどうかを設定します。		
	通知音	優先送信元からPCメールを受信したときに鳴らす通知音を設定します。		

優先送信元	バイブ	優先送信元からPCメールを受信したときに、振動してお知らせするかどうかを設定します。
迷惑メールアドレス	迷惑メールとして登録した送信元アドレスとドメインのリストを編集します。	
振り分けルール	送信元アドレスやタイトルに含まれる単語を指定してフィルタリングをかけます。	
分割表示モード	横画面表示時に分割表示するかどうかを設定します。	

※1 同期するスケジュールを「手動」以外に設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着メールを確認するたびに料金がかかる場合があります。

memo

◎アカウントによって、表示される項目が異なることがあります。また、前記以外の項目が表示される場合もあります。

PCメールのアカウントを削除する

1 **メール一覧画面→[≡]→[設定]→[アカウント設定]→[🗑]**

2 **削除したいアカウントにチェックを入れる→[削除]→[OK]**

PCメールを送信する

1 **メール一覧画面→[✎]**

メール作成画面が表示されます。

- メール作成画面で「送信元」欄をタップすると、メールアカウントを切り替えられます。

2 **「宛先」欄をタップ→宛先を入力**

- CcまたはBccを追加するには、「Cc／Bcc」欄をタップします。
- アルファベットまたは名前を入力すると、登録されている連絡先に前方一致するメールアドレスの候補表示をします。
- 複数の宛先にPCメールを送信する場合は、カンマで区切って次のメールアドレスを入力します。
- 「👤」をタップすると、連絡先からメールアドレスを選択して入力できます。
- 宛先を削除するには、キー表示されている宛先を選択→[削除]と操作します。宛先がキー表示されていない場合は、他の欄をタップし、再度「宛先」欄をタップすると表示されます。

3 **「件名」欄をタップ→件名を入力**

4 **本文欄をタップ→本文を入力**

5 **必要に応じて添付／挿入操作を行う**

- 添付する場合は「📎」をタップします。本文中に挿入する場合は「‹」をタップして本文装飾メニューを表示し、「🖼」をタップします。
- 添付は「画像」「カメラを起動」「動画」などから選択できます。
- 挿入は「画像」「連絡先」「位置情報」などから選択できます。

6 **[✉]**

memo

◎作成中のメッセージを下書きに保存するには「💾」をタップします。

PCメールを受信する

1 メール一覧画面→画面上部のアカウント名をタップ→受信したいアカウントの[受信トレイ]

2 [ ]

3 メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

memo

◎新しいメールの受信をお知らせする がステータスバーに表示されます。
◎受信したPCメールのアドレスをタップすると、連絡先に登録したり、連絡先に登録済みの場合は連絡先の内容を表示したりすることができます。
◎メール詳細画面で をタップするとメニュー項目が表示され、メールの印刷やフォルダへの移動などの操作が行えます。
◎メールの印刷は、本製品に対応するプリンターでのみ印刷できます。

■添付ファイルを保存する

1 メール詳細画面→[添付]

添付ファイルの一覧が表示されます。

2 保存したいファイルの[保存]

添付ファイルは、「ギャラリー」(▶P.138)の「Download」フォルダに保存されます。

- 複数の添付ファイルがある場合は「全て保存」が表示され、タップするとすべての添付ファイルを保存できます。
- 「プレビュー」をタップすると、ファイルを確認できます。

memo

◎添付ファイルのあるメールは、メール一覧画面に が表示されます。

■メールを別のフォルダに移動する

1 メール一覧画面→移動したいメールにチェックを入れる→[ ]

2 移動したいフォルダをタップ

memo

◎メール詳細画面→ →[移動]→移動したいフォルダをタップと操作しても、メールを別のフォルダに移動できます。
◎フォルダを作成するには、受信したいアカウントのメール一覧画面(受信トレイ)→[ ]→[+]→作成先を選択→フォルダ名を入力→[OK]と操作します。
◎登録したアカウントによっては、フォルダへの移動や、フォルダの作成ができない場合があります。

PCメールを返信／転送する

1 メール詳細画面→[ ]／[ ]

複数の宛先が含まれているメールの場合は、「 」をタップすると、全員に返信することができます。

2 本文を入力

「 」をタップした場合は、転送先の宛先を入力します。

- 元のメールの本文を削除するには「元のメール」欄のチェックを外します。

3 [ ]

PCメールを削除する

1 メール一覧画面→削除したいメールにチェックを入れる

2 [ ]

memo

◎メール詳細画面→[ ]と操作しても、メールを削除できます。

Gmailを利用する

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認･送受信などができます。

- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です（▶P.34）。

Gmailを起動する

1 アプリ一覧画面で[Google]→[Gmail]

Gmail受信トレイ画面が表示されます。

- →[ラベルの設定]と操作すると、受信トレイの同期と通知設定画面が表示されます。
- 画面上部のアカウント名をタップすると受信トレイのカテゴリを切り替えたり、別のフォルダを表示することができます。

Gmailを更新する

本製品の「Gmail」アプリケーションとGmailアカウントを同期して、受信トレイを更新します。

1 アプリ一覧画面で[Google]→[Gmail]

2 →[更新]

受信トレイが更新されます。

Gmailを送信する

1. アプリ一覧画面で[Google]→[Gmail]
2. [ ]
3. [To]→宛先を入力
4. [件名]→件名を入力
5. [メールを作成]→本文を入力
6. [ ]

   →[下書きを保存]と操作すると下書き保存されます。

Gmailを受信する

1. アプリ一覧画面で[Google]→[Gmail]
2. 受信したメールをタップ

Gmailを返信/転送する

1. アプリ一覧画面で[Google]→[Gmail]
2. 返信/全員に返信/転送するメールをタップ

■ 返信する場合

3. [ ]→[返信]→[返信]/[全員に返信]
4. [メールを作成]→本文を入力
5. [ ]

■ 転送する場合

3. [ ]→[返信]→[転送]
4. [To]→宛先を入力
5. [メールを作成]→本文を入力
6. [ ]

memo

◎全員に返信/転送するメールで「 」をタップしても、「全員に返信」/「転送」を選択できます。

Gmailのメニューを利用する

Gmail受信トレイ画面で をタップするとメニュー項目が表示され、設定などの操作が行えます。

インターネット

インターネットに接続する

パケット通信または無線LAN（Wi-Fi®）機能を使用してインターネットに接続できます。

- パケット通信（▶P.122「パケット通信を利用する」）
- 無線LAN（Wi-Fi®）機能（▶P.196「無線LAN（Wi-Fi®）機能」）

memo

◎LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、パケット通信を利用することができません。

パケット通信を利用する

本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。本製品にはあらかじめLTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に接続されます。LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[その他ネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[APN]→「LTE NET for DATA」を選択してください。

memo

◎LTEフラットなどのパケット通信料定額／割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、パケット通信料定額／割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロード、通信を行うアプリケーションやGoogleサービスのアプリケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額／割引サービスの加入をおすすめいたします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。

https://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）

※初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。

Webページを表示する

1 ホーム画面で[ブラウザ]

ブラウザ画面が表示されます。
お買い上げ時はAndroid向けの「auポータル」がホームページに設定されています。

memo

◎ブラウザ画面では、本製品を横向きにして閲覧することもできます。本製品を横向きにしても自動的に画面の向きが変わらないときは、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「デバイス」タブ→[ディスプレイ]→「画面の自動回転」にチェックを入れます。

■ブラウザ画面での基本操作

次のタッチパネル操作でWebページを閲覧できます。

- タップ：リンクやキーを選択・実行できます。
- スライド／フリック：ページをスクロールできます。
- ピンチアウト／ピンチイン：ページを拡大／縮小できます。
- ダブルタップ：タップした位置をズームイン／ズームアウトできます（Webページによっては操作できない場合があります）。
- [戻る]：直前に表示していたWebページに戻ります。

Webページを移動する

1 ブラウザ画面→画面上部のアドレスバーをタップ→[×]

検索／URL入力欄が表示されます。

2 URLまたは検索したいキーワードを入力

検索候補の一覧が検索／URL入力欄の下に表示されます。

3 検索候補から目的の項目を選択／キーボードの[実行]

Google検索の検索結果が表示された場合は、目的の項目を選択します。

memo

◎検索／URL入力欄の「[マイク]」をタップすると、音声で検索したいキーワードを入力できます。

ブラウザ画面のメニューを利用する

ブラウザ画面で[メニュー]をタップするとメニュー項目が表示され、Webページの印刷、ブックマークの追加、ブラウザの設定などの操作が行えます。

memo

◎Webページの印刷は、本製品に対応するプリンターでのみ印刷できます。

ウィンドウを利用する

Webページを表示中に新しいウィンドウを開くことができます。

■新しいウィンドウを開く

1 ブラウザ画面→[メニュー]→[新規ウィンドウ]

新しいウィンドウが開かれ、ホームページに設定したWebページが表示されます。

memo

◎ブラウザ画面→[メニュー]→[シークレットモード]→[OK]と操作すると、シークレットモードで新しいウィンドウを開けます。シークレットモードを利用すると、ブラウザの履歴や検索履歴などが残りません。

■ウィンドウを切り替える

1 ブラウザ画面→[3](数字はウィンドウ数)

2 表示するウィンドウをタップ

■ウィンドウを閉じる

1 ブラウザ画面→[3]

2 閉じるウィンドウの[−]

■Webページ内のテキストを検索する

1 ブラウザ画面→[メニュー]→[ページ内検索]

画面上部に検索バーが表示されます。

2 検索バーに検索したい文字を入力

検索バーに検索件数が表示されます。Webページ内の検索対象には水色のハイライト、その他の検索対象には水色の枠が表示されます。

3 [▲]/[▼]

前の検索対象/次の検索対象にハイライトが移動します。

- 検索を終了するには[戻る]をタップします。

■Webページ内のテキストをコピーする

1 ブラウザ画面→リンクのないテキストをロングタッチ

テキストの上下に と 、メニューが表示されます。

2 [ ]/[ ]をドラッグしてテキストの範囲を指定

指定されたテキストはハイライト表示されます。

- 全文を選択するには「全て選択」をタップします。

3 [コピー]

クリップボードにコピーされたとメッセージが表示されます。

- 指定した範囲のテキストをテキストまたは画像として共有するには「共有」、表示中のWebページ内で検索するには「検索」、Web検索するには「Web検索」をタップします。

memo

◎コピーしたテキストは、他のアプリケーションでも利用できます。貼り付け先の入力欄をロングタッチ→[貼り付け]と操作します。
◎テキストを選択できないWebページもあります。

■Webページ内の画像をダウンロードする

1 ブラウザ画面→ダウンロードする画像/画像を含むリンクをロングタッチ

2 [画像を保存]

memo

◎ダウンロードした画像は、「ダウンロード」アプリケーションから確認できます。

リンクを操作する

1 リンクを操作するWebページを開く

2 リンクをタップ

■リンクのメニューを利用する

テキストのリンクをロングタッチするとメニュー項目が表示され、リンク先のWebページを開く、Webページの保存、URLのコピーなどの操作が行えます。
画像のリンクをロングタッチすると、画像の保存やコピーなどの操作が行えます。

- リンクのない画像をロングタッチしても、画像のリンクと同じ操作ができます。

memo

◎リンクやWebページによっては、ロングタッチしてもメニューが表示されない場合や、選択した操作を実行できない場合があります。

ブックマーク／履歴を利用する

履歴の確認やブックマークの保存ができます。

1 ブラウザ画面→アドレスバーの[ ]

ブックマーク画面が表示されます。

2 開くブックマークをタップ

ブックマークを追加する

1 ブラウザ画面→アドレスバーの[ ]

ブックマーク画面が表示されます。

- →[リスト表示]／[サムネイル表示]と操作すると、ブックマーク一覧の表示方法を切り替えられます。

2 [ブックマークを追加]

3 タイトルを確認／編集

- ブックマークを保存するフォルダを変更したい場合は、「マイデバイス」欄をタップ→保存したいフォルダを選択します。

4 [保存]

■ブックマーク画面のメニューを利用する

ブックマーク画面で をタップ、またはブックマークをロングタッチするとメニュー項目が表示され、ブックマーク一覧の表示方法の変更、フォルダの作成、ブックマークの編集／削除、Webページを開く、リンクの共有などの操作が行えます。

履歴を確認する

1 **ブラウザ画面→アドレスバーの[ ]→「履歴」タブ**

履歴画面が表示されます。

2 **「今日」「昨日」など閲覧した時期をタップ**

3 **確認するURLをタップ**

履歴を削除する

1 **ブラウザ画面→アドレスバーの[ ]→「履歴」タブ**

履歴画面が表示されます。

2 **→[履歴を消去]→[OK]**

すべての履歴が削除されます。

ブラウザを設定する

ホームページの設定やプライバシーの設定、コンテンツに関する設定などを行うことができます。

1 **ブラウザ画面→ →[設定]**

ブラウザ設定画面が表示されます。

2 **必要な項目を設定**

memo

◎ブラウザ設定画面→[ホームページを設定]→[現在のページ]→[完了]と操作すると、表示されているWebページがホームページに設定されます。また、設定されたURLは新しいウィンドウを開くと表示されます。

◎キャッシュなどの一時的に本製品に保存されたファイルを消去するには、ブラウザ設定画面→[プライバシー]→[個人データを削除]→消去したい項目にチェックを入れる→[完了]と操作してください。

ツール・アプリケーション

連絡先

連絡先を登録する

連絡先画面では、連絡先の各種情報が表示されます。連絡先に写真を追加することもできます。

memo

◎連絡先に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎「アカウントを登録する」(▶P.220)を利用して、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本製品の連絡先を同期できます。

1 **アプリ一覧画面で[連絡先]**

電話 グループ お気に入り 連絡先
検索 ＋
自分
携帯太郎 けいたい たろう
か
携帯一郎 けいたい いちろう
携帯五郎 けいたい ごろう
携帯三郎 けいたい さぶろう
携帯二郎 けいたい じろう
4件の連絡先を表示
あ か さ た な は ま や ら わ ※ Z
①②③④⑤⑥⑦

《連絡先画面》

① **タブ**

「電話」タブ(▶P.70「電話をかける」)

「グループ」タブ(▶P.130「グループ分けした連絡先を確認する」)

「お気に入り」タブ(▶P.129「連絡先をお気に入りに追加する」)

「連絡先」タブ:連絡先画面が表示されます。

② **検索ボックス**

名前や電話番号などを入力して、連絡先を検索できます。

③ **連絡先一覧**
画像をタップするとアイコンメニューが表示され、アイコンをタップして電話発信やSMS送信などの操作ができます。
④ **連絡先登録件数**
⑤ **連絡先登録キー**
⑥ **インデックス**
ドラッグして目的のインデックス上で指を離すと、選択したインデックスに属する連絡先を検索できます。
⑦ **アカウントアイコン**
Googleアカウントと同期した、またはGoogleと統合した連絡先に表示されます。
Googleアカウント以外のオンラインサービスと同期した連絡先には、同期したアカウントのアイコンが表示されます。

2 [＋]
連絡先の新規登録画面が表示されます。
- 初めて連絡先を登録する際は、保存先の確認画面が表示されます。「新しいアカウントを追加」をタップして、アカウントを新規に設定することもできます。アカウントを登録していない場合は、連絡先保存の確認画面が表示されます。
- 注意画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップしてください。
- 一度保存先を選択すると、次回からは同じ保存先に保存されますが、連絡先の新規登録画面で変更することができます。

3 名前を入力
名前入力欄の右側に表示されている「⌄」をタップすると敬称などを入力できます。

4 必要に応じて他の項目を入力・設定
電話番号やメールアドレスを入力したり、着信音を設定できます。
- 「＋」をタップすると項目を追加、「－」をタップすると項目を削除できます。
- 電話番号入力欄などの左側に表示されているラベル欄をタップすると、ラベルを変更できます。

5 [保存]

連絡先をお気に入りに追加する

■連絡先画面から追加する

1 連絡先画面→追加したい連絡先をタップ
連絡先詳細画面が表示されます。

2 [☆](白色)
★(オレンジ色)に変わり、お気に入りに追加されます。

■お気に入り画面から追加する

1 連絡先画面→「お気に入り」タブ

2 ▤→[お気に入りに追加]→追加したい連絡先にチェックを入れる→[完了]
追加した連絡先がお気に入り画面に表示されます。

■お気に入り画面のメニューを利用する

お気に入り画面で▤をタップするとメニュー項目が表示され、連絡先の検索、お気に入りの追加や削除、表示方法の変更、ヘルプの確認ができます。

プロフィールを登録する

1 連絡先画面→[プロフィールの設定]
プロフィール画面が表示されます。

2 必要な項目を入力→[保存]

memo

◎ 登録されているプロフィールを編集する場合は、プロフィールをタップ→[ ]と操作して、編集してください。

連絡先を確認／編集する

1 連絡先画面→確認／編集したい連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

:電話をかけることができます。

:SMSを作成できます。

:メールを作成できます。

■ 連絡先を編集する場合

連絡先詳細画面→[ ]と操作します。

memo

◎ 連絡先画面／お気に入り画面／グループ画面で連絡先を左にスワイプするとSMS送信、右にスワイプすると電話発信ができます。

グループ分けした連絡先を確認する

連絡先の登録時に設定したグループ別に、連絡先を管理・利用できます。

1 連絡先画面→「グループ」タブ

グループ画面が表示されます。

- 連絡先が登録されているグループには、「(件数)」が表示されます。

2 確認したいグループをタップ→連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

■ グループを追加／編集する

1 グループ画面→ →[作成]

- 登録済みのグループを編集するには、グループ画面→編集したいグループをタップ→ →[グループを編集]と操作します。

2 グループ名を入力

3 [グループ着信音]→設定したい着信音を選択→[OK]

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。
- 着信音の選択画面で「追加」をタップすると、着信音を検索して追加できます。

4 [バイブパターン]→設定したいパターンを選択→[OK]

- 「作成」をタップすると、お好みのバイブパターンを作成できます。

5 [メンバーを追加]→追加したい連絡先にチェックを入れる→[完了]

6 [保存]

memo

◎ グループ画面で をタップ、またはグループをロングタッチするとメニュー項目が表示され、グループの並べ替えや削除、グループ編集、メール送信などの操作ができます。

連絡先から電話をかける

1 連絡先画面→電話をかけたい連絡先をタップ

- 連絡先を右にスワイプするか、連絡先の画像をタップ→[ ]と操作しても、電話をかけられます。

2 [ ]

連絡先のメニューを利用する

連絡先画面/連絡先詳細画面で 、または連絡先画面で連絡先をロングタッチするとメニュー項目が表示され、連絡先の編集/削除/統合、スピードダイヤル設定、インポート、エクスポートなどの操作が行えます。

連絡先をインポート/エクスポートする

連絡先をユーザーメモリ(本体)やmicroSDメモリカード、au Micro IC Card (LTE)へインポート/エクスポートできます。

- 連絡先によっては、データの一部がインポート/エクスポートされない場合があります。

インポートする

ユーザーメモリ(本体)やmicroSDメモリカード、au Micro IC Card (LTE)に保存されている連絡先をインポートします。

1 連絡先画面→ →[インポート/エクスポート]

2 [ユーザーメモリ(本体)からインポート]/[外部SDカードからインポート]/[SIMカードからインポート]

3 インポート先を選択

Googleアカウントなどを設定している場合は、インポート先として表示されます。

- ユーザーメモリ(本体)/microSDメモリカードに2件以上のvCardファイルが保存されている場合は選択画面が表示され、1件/複数/すべてから選択できます。
- 「SIMカードからインポート」を選択した場合は、インポートしたい連絡先または「全て選択」にチェックを入れる→「完了」をタップします。

エクスポートする

連絡先をユーザーメモリ(本体)やmicroSDメモリカード、au Micro IC Card (LTE)へエクスポートします。

1 連絡先画面→ →[インポート/エクスポート]

2 [ユーザーメモリ(本体)にエクスポート]/[外部SDカードにエクスポート]/[SIMカードにエクスポート]

- 「ユーザーメモリ(本体)にエクスポート」/「外部SDカードにエクスポート」を選択した場合は、すべての連絡先がエクスポートされます。
- 「SIMカードにエクスポート」を選択した場合は、エクスポートしたい連絡先を選択できます。

マルチメディア

カメラを利用する

「カメラ」アプリケーションを利用して、静止画の撮影や、動画の録画ができます。
本製品を傾けることで、横向きと縦向きのどちらでも撮影／録画ができます。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪などがかからないようにご注意ください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
- 動画を録画する場合は、送話口を指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、送話口の音声の品質が悪くなる場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  ・強い逆光のもとにある被写体
  ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
  ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  ・暗い場所にある被写体
  ・動きが速い被写体
- 本製品は強い光が出ますので、ライトを目に近付けて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモード設定中でも静止画撮影時のオートフォーカスロック音やシャッター音、動画録画の開始音や終了音は鳴ります。
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- 本製品を利用して撮影または録音したものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法をお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

撮影画面の見かた

ここでは、本製品を横向きにした状態の画面で説明しています。

1 ホーム画面で[カメラ]

操作アイコンはお買い上げ時の状態です。

- 保存場所の確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「キャンセル」／「OK」をタップしてください。

《静止画／動画撮影画面》

① **内側／外側カメラの切り替え**

② **デュアルカメラ**

内側カメラと外側カメラの両方を使用して、静止画や動画を撮影できます。
「動画のサイズ」が「1920×1080(16:9)」の場合は最大5分、それ以外の場合は最大10分間の動画を撮影できます(「3840×2160(16:9)」の場合は、デュアルカメラをご利用できません)。
音声は動画撮影用の送話口／マイクで録音されます(▶P.27)。

③ **クイック設定**

タップすると、以下のクイック設定アイコンが表示されます。

:カメラの設定メニューを表示します(▶P.134)。
:フラッシュのOFF／ON／オートを切り替えます。
:スマートスタビリティのOFF／ONを切り替えます。
:音声コントロールのOFF／ONを切り替えます。
:動画の録画モードを設定します(▶P.137)。
:共有撮影を設定します(▶P.137)。

④ **保存先(microSDメモリカード)**

保存先がmicroSDメモリカードのときに表示されます。また、アイコンの右側に、microSDメモリカードに保存できる静止画の枚数(目安)が表示されます。
設定の状況をお知らせする各種アイコンが、保存先アイコンの左側に表示されることがあります。

⑤ **現在のモード**

設定中の撮影モードが表示されます。

⑥ **フォーカス**

⑦ **プレビュー縮小表示**

直前に撮影した静止画／動画のプレビューが縮小表示され、タップするとプレビュー画面(▶P.135)を表示できます。

⑧ **効果設定メニュー**

効果メニューが表示されます。
「ダウンロード」をタップすると、効果をダウンロードして追加することができます。

⑨ **シャッター(動画撮影用)**

⑩ **シャッター(静止画撮影用)**

⑪ **撮影モードメニュー**

撮影モードメニューが表示されます(▶P.136)。

memo

◎カメラを起動して約2分間何も操作をしないと、カメラは自動的に終了します。
◎クイック設定に表示される設定アイコンは、変更できます(▶P.134)。

■ クイック設定を編集する

1 静止画／動画撮影画面で［≡］→［クイック設定を編集］

クイック設定の編集画面が表示されます。

2 操作アイコンをロングタッチ→クイック設定の入れ替えたい位置までドラッグ

- 四角枠の付いた操作アイコンの位置までドラッグすると、操作アイコンが入れ替わります。四角枠のみが表示されている場合は、ドラッグすると操作アイコンが追加されます。

撮影前の設定をする

カメラの設定メニューから、撮影の各種設定ができます。

- 各撮影画面に配置した操作アイコンをタップしても、設定を変更できます。

1 静止画／動画撮影画面で［≡］→［設定］

カメラの設定メニューが表示されます。

- クイック設定の「⚙」をタップしても表示できます。
- 静止画の設定は「📷」タブ、動画の設定は「🎥」タブ、静止画と動画共通の設定は「⚙」タブをタップします。

2 タブをタップ→各項目を設定

■「📷」タブ

写真サイズ	撮影サイズを選択します。
連写	連写機能のオン／オフを設定します。 • オンにすると最大20枚まで連写可能です。
タップして撮影	タップ撮影のオン／オフを設定します。 • オンにすると、ディスプレイをタップして静止画を撮影できます。
顔検出	顔検出のオン／オフを設定します。
測光	測光方法を「中央部重点測光」「多分割測光」「スポット測光」から選択します。
ISO	ISO感度を選択します。
スマートスタビリティ	スマートスタビリティのオン／オフを設定します。 • オンにすると明るさを自動的に検知し、暗いところでもフラッシュを使用せずに明るさを調節して撮影できます。
保存設定	撮影モードを「リッチトーン（HDR）」に設定して撮影したときの画像の保存方法を選択します。

■「🎥」タブ

動画のサイズ	撮影サイズを選択します。
動画手振れ補正	手振れ補正機能のオン／オフを設定します。
音声ズーム	音声ズーム機能のオン／オフを設定します。 • オンにすると、被写体にズームインしたときに、音声もズームされます。

■「⚙」タブ

位置情報タグ	位置情報付加機能のオン／オフを設定します。
プレビュー表示	プレビュー表示機能のオン／オフを設定します。 • オンにすると撮影後に自動的にプレビュー画面が表示されます。
音量キー	音量／ズームキーを押したときの操作を「ズームキー」「カメラキー」「録画キー」から選択します。
タイマー	セルフタイマーのオン／オフを設定します。
ホワイトバランス	撮影時の光の状況に応じた設定を選択し、画像の色合いを補正します。
露出補正	露出補正を設定します。

補助グリッド	補助グリッド表示のオン／オフを設定します。
フラッシュ	ライトのオン／オフを設定します。
音声コントロール	音声コントロール機能のオン／オフを設定します。
ファイル名の自動生成	ファイル名の自動生成機能のオン／オフを設定します。 • 「位置情報タグ」をオンに設定する必要があります。
左右反転して保存	左右反転機能のオン／オフを設定します。 • オンにすると撮影した静止画／動画が左右反転して保存されます。
保存先	撮影した静止画／動画の保存先を「本体」「外部SDカード」から選択します。
リセット	カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

3 設定が終了したら[戻る]

memo

◎メニュー項目によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面を利用する

プレビュー画面を表示して、撮影した静止画／動画を確認できます。また、Eメールで送信したり壁紙に設定したりできます。

1 静止画／動画撮影画面→プレビュー縮小表示をタップ

プレビュー画面が表示され、画面上部にはメニュー項目が表示されます。

• 左右にスライドすると他の静止画／動画を確認できます。動画に切り替えて[▶]→アプリケーションを選択→[毎回]／[今回のみ]と操作すると、動画が再生されます。

2 画面上部のメニュー項目を選択

(プレーヤーを変更)：DLNA機器と接続して静止画を表示します(▶P.191)。

：表示中の静止画／動画を送付したり、Dropboxなどにアップロードしたりできます。

(編集)：表示中の静止画を編集します。

(トリミング)：表示中の動画をトリミングします。

(削除)：表示中の静止画／動画を削除します。

memo

◎メニュー項目が表示されていない場合は、画面をタップすると表示されます。

◎メニュー項目はデータの種類により異なります。

撮影モードを変更する

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2 [ ]

3

オート	色合いや明るさを最適化するように露光を自動調整します。
美肌モード	人物を撮影する場合、自動的に顔の写りを整えます。
ベストフォト	1回のシャッターで8枚の画像を撮影して保存する画像を選択できます。 8枚のサムネイルから保存する画像をロングタッチして を表示し、「保存」／「 」をタップします。
ベストフェイス	1回のシャッターで5枚の画像を撮影し、被写体ごとにベストフェイスを選択して画像を作成できます。 検出された各被写体をタップし、サムネイルからベストフェイスの画像をタップして を表示し、「保存」／「 」をタップします。
サウンド&ショット	最大9秒間の音声データを含めた静止画を撮影できます。
ドラマ	動いている被写体を多重露出で撮影し、1枚に合成した画像を作成できます。 撮影後に表示される編集画面で「保存」／「 」をタップすると、画像を保存できます。
アニメーション写真	画像を連続撮影して、最大5秒間の動く画像を作成できます。 撮影後に表示される編集画面で「保存」／「 」をタップすると、画像を保存できます。
ゴルフ	ゴルフのスイングを検出して写真を撮影します。
リッチトーン(HDR)	HDR(高ダイナミックレンジ)モードで画像を撮影できます。
消しゴム	1回のシャッターで5枚の画像を撮影し、不要な被写体を削除してベストな画像を作成できます。 撮影後に表示される編集画面で「保存」／「 」をタップすると、画像を保存できます。
パノラマ	水平／垂直方向に本製品を動かしてパノラマ写真を撮影できます。
サラウンドショット	360度を撮影し、球形のパノラマ写真を撮影します。
スポーツ	動きの早い被写体を撮影するときに使用します。

- 「 」／「 」をタップすると、撮影モードの表示形式を変更できます。
- 「 」をタップすると、撮影モードを「オート」に戻します。

memo

◎「ベストフォト」を選択した場合、画像の保存先は「本体」に変更されます。

◎「ドラマ」を選択した場合は、次の点に注意して撮影してください。
- 本製品を1箇所に固定し、一方向に動いている1つの被写体を対象に、背景が動いていないところで撮影してください。
- 背景と被写体の色彩が似ている場合は、正しく撮影できない場合があります。
- 大きい／小さい被写体や、バスや汽車など長い被写体は、正しく撮影できない場合があります。

◎「消しゴム」を選択した場合は、次の点に注意して撮影してください。
- 撮影時は本製品が動かないように固定して撮影してください。
- 背景と被写体の色彩が似ている場合、被写体の動きが大きすぎる／小さすぎる場合、または動いている被写体が多い場合は、被写体の動きが一部のみ検出されたり、被写体が削除できないことがあります。

◎「パノラマ」を選択した場合は、次の点に注意して撮影してください。
- カメラを一方向にゆっくりと動かし、青枠が白枠からずれないようにしてください。
- 被写体の背景が無地の壁や虚空などの場合は、正しく撮影できないことがあります。

録画モードを設定する

録画モードを変更することで、スローモーション、ファストモーション、またはスムーズモーションの動画を撮影できます。

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2 [ ]→[ ]

3

標準	標準の動画撮影を行います。
スローモーション	スローモーション再生用として、120fpsで録画します。 • クイック設定のアイコンが に変更され、右側に が表示されます。「 」をタップすると、録画速度を変更できます。
ファストモーション	ファストモーション再生用として録画します。 • クイック設定のアイコンが に変更され、右側に が表示されます。「 」をタップすると、録画速度を変更できます。
スムーズモーション	より鮮明にスムーズに再生するために、60fpsで録画します。

共有撮影を設定する

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2 [ ]→[ ]

3

OFF	通常の撮影を行います。
共有ショット	Wi-Fi Direct機能を利用して、他の機器に撮影した画像を送信できます。
メンバーに画像共有	撮影した画像に「連絡先」アプリケーションに登録した人物情報（フェイスタグ）と一致する人物が含まれているとき、画像をEメールに添付して送信できます。
ChatONで画像共有	ChatONのメンバーに撮影した画像を送信できます。
リモートビューファインダー※1	リモートビューファインダー対応の機器とWi-Fi Direct機能で接続し、他の機器から本製品のシャッターを遠隔操作することができます。

※1 カメラの設定状況によっては、表示されない場合があります。

静止画を撮影する

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2 被写体にカメラを向ける

- を押すと、ズーム調節ができます（1.0倍～最大約4.0倍）。ただし、撮影モードの設定によっては、ズーム調整ができない場合があります。
- 画面をタップすると、フォーカスが移動してピントを合わせます。

3 [ ]

シャッター音が鳴って撮影され、撮影した静止画が自動的に保存されます。
- 撮影時に「 」をロングタッチすると、最大20枚までの連写ができます（連写機能をオンに設定している場合のみ）。

memo

◎撮影した静止画はJPEG形式またはGIF形式で保存されます。

動画を録画する

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2 被写体にカメラを向ける→[ ]

開始音が鳴り、動画撮影が開始されます。

- を押すと、ズーム調節ができます（1.0倍〜最大約4.0倍）。ただし、撮影モードの設定によっては、ズーム調整ができない場合があります。
- をタップすると撮影を一時停止できます。

3 撮影を終了するときは[ ]

終了音が鳴り、撮影した動画が自動的に保存されます。

memo

◎動画を撮影する前に、メモリに十分な空きがあることを確認してください。

ギャラリー

本体やmicroSDメモリカードに保存されている静止画や動画を閲覧したり、整理したりできます。
対応しているファイル形式は次の通りです（ファイルによっては再生できない場合があります）。

- 利用方法などの詳細については、アルバム一覧画面で →[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。ヘルプコンテンツのダウンロード確認画面が表示された場合は、画面の指示に従ってヘルプコンテンツをダウンロードしてください。

静止画	JPEG、PNG、GIF、AGIF、BMP、WBMP
動画	MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS

memo

◎本製品は、DivXには対応していません。DivX形式のファイルを再生するには、対応するアプリケーションをインストールしてください。

1 アプリ一覧画面で[ギャラリー]

アルバム一覧画面が表示されます。

- 「 」をタップするとカメラを起動できます。
- 「 」をタップするとアルバムを新規作成できます。
- 画面左上の「アルバム」をタップして、カテゴリを変更できます。
- →[表示するコンテンツ]→登録済みのオンラインサービスにチェックを入れると、オンラインサービスに保存されているコンテンツを表示できます。

2 アルバムをタップ

データ一覧画面が表示されます。

静止画／動画を表示する

1 データ一覧画面→表示したい静止画／動画をタップ

静止画／動画が拡大表示されます。静止画／動画を切り替えるには画面を左右にスクロールします。

- 画面をタップすると操作アイコンが表示され、データの送信やオンラインサービスへのアップロード、削除などの操作ができます。

2 動画を再生する場合は、▶をタップ

動画が再生されます。

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

ギャラリーのメニューを利用する

アルバム一覧画面／データ一覧画面で ☰ をタップすると、アルバム／データの選択やタグバディ（タグ付けされた情報）の表示設定、表示するコンテンツの設定などの操作が行えます。

アルバム／データを選択した状態で、画面上の各アイコンや ☰ をタップすると、アルバム／データの送信やアップロード、削除、スライドショーや移動／コピー、名前の変更などの操作が行えます。

- 利用できる機能はアルバム／データの種類や画面によって異なります。

memo

◎静止画の印刷は、本製品に対応するプリンターでのみ印刷できます。

ビデオ

本体やmicroSDメモリカードに保存されている動画を再生できます。再生できるファイル形式は次の通りです（ファイルによっては再生できない場合があります）。

ファイル形式	MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS

memo

◎本製品は、DivXには対応していません。DivX形式のファイルを再生するには、対応するアプリケーションをインストールしてください。

1 アプリ一覧画面で［ビデオ］

動画一覧画面が表示されます。

- 「パーソナル」タブの動画一覧画面には、本製品／microSDメモリカードに保存されている動画が表示されます。
- 「ダウンロード」タブには、Samsung Hubのムービーストアからダウンロードした動画が表示されます。
- 「近くのデバイス」タブが表示された場合は、同じWi-Fi®ネットワークに接続されたDLNA対応機器が表示され、タップすると動画一覧画面が表示されます。

2 再生したい動画をタップ

再生画面が表示されます。

⮌ を2回タップすると、動画一覧画面に戻ります。

■再生中の操作について

再生画面をタップすると操作アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	操作
◙))	DLNA機器と接続して動画を再生します。
▯／▣／□／◩	動画の表示サイズを切り替えます。

ツール・アプリケーション

●	再生位置を表示します。左右にドラッグすると再生位置を変更できます。
	再生画面を小さくします。他のアプリケーションを操作しながら動画を再生できます。
⏮／⏭	タップすると再生中の動画の先頭／次の動画にスキップします。ロングタッチすると巻き戻し／早送りします。
⏸／▶	一時停止／再生します。
	スライドして音量を調節します。
	再生画面で を押すとロックが設定され、画面をタップしても操作できません。 • ロックを解除するには再度 を押します。
	画面を画像として保存（スクリーンショット）します。 • 再生画面で →［設定］→［キャプチャ］と操作し、設定をONにしているときに表示されます。
	画面を縦／横に回転します。 • 「画面の自動回転」（P.209）がオンの場合は表示されません。

memo

◎ 再生中に を押しても音量を調節できます。

ビデオのメニューを利用する

動画一覧画面／再生画面で をタップするとメニュー項目が表示され、動画一覧の表示方法の変更、動画の共有、Bluetooth®デバイスへの音声出力、動画の削除などの操作が行えます。

memo

◎ 字幕の表示は、字幕が含まれている動画を再生したとき、または字幕ファイル（拡張子：smi、sub、srt）のある動画を再生したときに表示できます。

ミュージック

本体やmicroSDメモリカードに保存されている楽曲データを簡単に再生できます。
再生できるファイル形式は次の通りです（ファイルによっては再生できない場合があります）。

ファイル形式	MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、WMA、AMR、AWB、FLAC、MID、MIDI、XMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA

memo

◎ 本製品は、AC3には対応していません。AC3形式のファイルを再生するには、対応するアプリケーションをインストールしてください。

楽曲データを再生する

1 アプリ一覧画面で［ミュージック］

初めて起動したときは、「曲」タブのデータ一覧画面が表示されます。

2 画面上部のタブを選択→再生したい楽曲データを選択

再生画面が表示され、楽曲データが再生されます。
- 「曲」タブ以外の各タブでアルバムなどを選択するとデータ一覧画面が表示され、再生したい楽曲データをタップすると再生されます。
- 「近くのデバイス」タブが表示された場合は、同じWi-Fi®ネットワークに接続されたDLNA対応機器が表示され、タップするとデータ一覧画面が表示されます。

■ 再生中の操作について

再生画面の操作アイコンを利用して、次の操作ができます。
- データ一覧画面で再生されている場合は、画面左下のジャケット写真／「 」をタップすると、再生画面が表示されます。

（DLNA）	DLNA機器と接続して動画を再生します。
（音量）／（消音）	スライドして音量を調節します。 • をタップすると、SoundAliveを設定できます。
（シャッフルオン）／（シャッフルオフ）	シャッフル機能のオン／オフを設定します。
（お気に入り）	プレイリストの「お気に入り」に再生中の楽曲データを追加します。
（リピートなし）／（全曲リピート）／（1曲リピート）	リピートモードを設定します（リピートなし／全曲リピート／再生中の曲をリピート）。
（再生位置）	再生位置を表示します。左右にドラッグすると再生位置を変更できます。
（データ一覧）	データ一覧を表示します。
（戻る）	データ一覧画面に戻ります。
（一時停止）／（再生）	一時停止／再生します。
（前）／（次）	タップすると再生中の曲の先頭／次の曲にスキップします。ロングタッチすると巻き戻し／早送りします。

memo

◎ マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を接続している場合（▶P.251）、スイッチを押すと「ミュージック」アプリケーションが起動して音楽が再生されます。再生中はスイッチを押すたびに再生／一時停止の切り替えができます。
◎ 再生中にを押して画面ロックを設定しても、再生は継続されます。画面ロック中に／を押して画面ロック解除画面を表示すると「ミュージック」ウィジェットが表示され、画面ロックを解除しなくても再生／一時停止／前後スキップの操作ができます。
◎ 再生中にを押しても音量を調節できます。

ミュージックのメニューを利用する

各タブ画面／再生画面でをタップ、または各タブ画面で楽曲データをロングタッチするとメニュー項目が表示され、プレイリストの操作や楽曲データの削除、再生に関する設定などの操作が行えます。

プレイリストを利用する

1 **アプリ一覧画面で[ミュージック]→「プレイリスト」タブ→[≡]→[プレイリストを作成]**

2 **プレイリスト名を入力→[OK]→[曲を追加]→追加したいデータ／「全て選択」にチェックを入れる→[完了]**

memo

◎ 再生中の楽曲データをプレイリストに追加するには、再生画面→[≡]→[プレイリストに追加]→追加したいプレイリストを選択または作成します。

プレイリストを編集する

1 **アプリ一覧画面で[ミュージック]→「プレイリスト」タブ→編集したいプレイリストを選択 →編集操作を行う**

- 「＋」をタップすると、プレイリストに楽曲データを追加できます。
- [≡]→「タイトルを編集」をタップすると、プレイリスト名を変更できます。
- 楽曲データをロングタッチ→「削除」をタップすると、プレイリストから楽曲データを削除できます。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像･音声とともにデータ放送を受信することができます。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
一般社団法人デジタル放送推進協会
http://www.dpa.or.jp/

ワンセグ利用時のご注意

- ワンセグの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ワンセグ画面表示中は、本製品が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車･車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴および録画する際は、放送波を十分受信できるようにワンセグアンテナを伸ばしてご利用ください。

memo

◎ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアンテナを最後まで引き出してください。ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態で無理な力を加えると、破損の原因となります。
◎ワンセグアンテナをしまうときは、ワンセグアンテナの根元を持って止まるまで引っ込めます。ワンセグアンテナの先端を持って引っ込めないでください。

ワンセグの初期設定をする

ワンセグを初めて起動したときは、視聴するエリアを設定します。設定が完了すると、ワンセグを見ることができます。

1 アプリ一覧画面で[ワンセグ]

2 チャンネル設定の確認画面→[OK]→エリアや都道府県などを設定→[OK]

ワンセグを見る

1 アプリ一覧画面で[ワンセグ]

視聴画面が表示されます。
ステータスバーに が表示されます。

- 操作画面(▶P.145)が表示された場合は、テレビ映像プレビューまたは「全画面表示」のいずれかをタップすると、視聴画面に切り替わります。

視聴画面について

《視聴画面》

ツール・アプリケーション

① **テレビ映像**
- 左右にフリックすると、チャンネルを切り替えます。
- ロングタッチすると、番組の詳細情報を表示します。

② **字幕**
- [メニュー]→[設定]→[字幕]→[ON]と操作すると、字幕が表示されます。

③ **データ放送**

④ **チャンネル／番組名**

⑤ **テレビ操作パネル**
- [縮小]で視聴画面を小さくします。ダブルタップすると元のサイズに戻ります。
- [<]／[>]でチャンネルを切り替えます。
- チャンネルの数字をタップすると、操作画面の「CHリスト」タブを表示します。
- [音量]で音量を調節します。

⑥ **データ放送操作パネル**
- [▲]／[▼]で項目にカーソルを合わせ、「選択」をタップして項目を選択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
- 「戻る」をタップすると、リンクの履歴を戻ります。

■視聴画面でのキー操作

- [電源キー]（電源／画面ロックキー）で画面をロックします。ロック中は[ロック]が表示され、音量の変更以外の操作ができません。
- [音量キー]（音量／ズームキー）で音量を調節します。

■視聴中の画像をキャプチャする

1 視聴画面で[メニュー]→[キャプチャ]

- キャプチャした画像は操作画面の「TVファイル」タブで確認できます。

■ワンセグを終了する

1 視聴画面で[戻る]→[OK]または[メニュー]→[終了]→[OK]

- 視聴画面で[ホーム]を押してホーム画面に戻っても、ワンセグは終了していません。

memo

◎ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
◎ワンセグ視聴時、「消音／一時停止」（▶P.45）機能で音声を自動的にミュートすることはできませんが、[音量キー]を使用することで、手動で音声をミュートにできます。
◎マナーモードに設定していても、音量（▶P.208）の設定によっては音声が再生されることがありますので、[音量キー]で音量を調節してください。

ツール・アプリケーション

操作画面について

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

《操作画面(CHリストタブ)》

① タブ
- タップすると各タブに切り替わります。

② テレビ映像プレビュー
- タップすると視聴画面を表示します。

③ チャンネル/番組名

④ チャンネルリスト
- チャンネルをタップすると、テレビ映像プレビューのチャンネルが切り替わります。
- チャンネルをロングタッチ→「削除」をタップすると、チャンネルリストから削除できます。

⑤ 番組表
- タップすると、視聴中チャンネルの番組一覧を表示します。他のチャンネルの番組表に切り替えたり、録画/視聴予約を行うこともできます。

⑥ 全画面表示
- タップすると視聴画面を表示します。

視聴中の番組を録画する

1 視聴画面で[≡]→[録画]

録画が開始されます。
- 録画を停止するには「停止」をタップします。

memo

◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
◎録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。

視聴中の設定を行う

1 視聴画面→[≡]

2

終了	ワンセグを終了します。
録画	▶P.145「視聴中の番組を録画する」
キャプチャ	▶P.144「視聴中の画像をキャプチャする」
Gガイド番組表を起動	▶P.146「Gガイド番組表から予約する」
TVファイル	▶P.147「録画した番組を再生する」
設定	▶P.148「ワンセグを設定する」

BTヘッドセットに転送	Bluetooth®対応機器と接続して、音声をBluetooth®対応機器から流します。
データ放送全画面表示	データ放送を全画面で表示します。
データ放送トップに戻る	データ放送のトップページに戻ります。

ワンセグの録画や視聴を予約する

番組表から予約する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 [番組表]→ 予約する番組をタップ

- 画面上部のチャンネル名をタップすると、チャンネルを変更できます。
- 番組をタップすると、番組の詳細情報を確認できます。

3 [予約]→[録画予約]／[視聴予約]

Gガイド番組表から予約する

- Gガイド番組表を利用するには、au IDが必要です。あらかじめau IDを設定してください。au IDについて詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 視聴画面で[メニュー]→[Gガイド番組表を起動]

- 初めて起動したときは、利用規約などの画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 Gガイド番組表で番組を選択→[ワンセグ連携]→[ワンセグ録画予約]／[ワンセグ視聴予約]

3 新規番組予約画面で各項目を確認／変更

- 項目をタップすると内容を変更できます。

4 [✓]

手動で予約する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 「予約」タブ

3 [メニュー]→[マニュアル予約]

4 新規番組予約画面で各項目を入力→[✓]

予約を確認する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 「予約」タブ

予約一覧が表示されます。

REC：録画予約（成功した予約を含む）
：視聴予約（成功した予約を含む）
：失敗した録画予約
：失敗した視聴予約

- 未実行の予約をタップすると、予約内容を変更できます。
- 未実行の予約をロングタッチ→[削除]→「OK」をタップすると、予約を削除できます。
- 実行済みの予約をタップすると、結果の確認と一覧からの削除ができます。

録画した番組を再生する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ→「TVファイル」タブをタップ

操作画面の「TVファイル」タブが表示されます。

- 視聴画面で ☰ →「TVファイル」をタップしても「TVファイル」タブが表示されます。

2 再生する番組をタップ

再生画面が表示されます。

《再生画面》

① **再生映像**

- 映像画面をタップすると、再生時間とスライダが表示されます。
- (スライダ)でファイルの再生位置を任意の時間まで操作できます。

② **字幕**

- ☰ →[設定]→[字幕]→[ON]と操作すると、字幕が表示されます。

③ **データ放送**

④ **チャンネル／番組名**

⑤ **再生操作パネル**

- で再生画面を小さくします。ダブルタップすると元のサイズに戻ります。
- ⏮／⏭でファイルを切り替えます。ロングタッチすると早戻し／早送りを操作します。
- ▶／⏸でファイルの再生／一時停止を操作します。
- で音量を調節します。

⑥ **データ放送操作パネル**

- ▲／▼で項目にカーソルを合わせ、「選択」をタップして項目を選択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
- 「戻る」をタップすると、リンクの履歴を戻ります。

チャンネルを設定する

エリア情報を設定する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 ☰ →[エリア情報設定]→登録するエリアを選択

3 地域を選択→ 都道府県を選択→ローカルエリアを選択

チャンネルが検索され、選択したエリアにチャンネルリストが登録されます。

4 [OK]

memo

◎エリア情報を削除するには、削除するエリアをロングタッチ→「設定リセット」をタップします。

エリア情報を切り替える

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 [メニュー]→[エリア切替]→切り替えるエリアをタップ

- 切替先のエリアにチャンネルリストが登録されていない場合は、エリア情報の設定を行います。

TVリンクを利用する

TVリンクを登録する

1 データ放送を操作して、TVリンク登録可能な項目を選択

TVリンクの登録方法は、番組によって異なります。

memo

◎リンク先によっては、TVリンクを登録できないことがあります。

TVリンクを表示する

1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ

操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。

2 「TVリンク」タブ

登録したTVリンクが一覧表示されます。

3 TVリンクを選択

登録したサイトに接続します。

memo

◎TVリンクを削除するには、削除するTVリンクをロングタッチ→[削除]→「OK」をタップします。

ワンセグを設定する

1 視聴画面で[メニュー]→[設定]

2

字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
フレーム補間	フレーム補間を行うかどうかを設定します。

ツール・アプリケーション

SoundAlive		本製品にマイク付きステレオヘッドセット（試供品）を取り付けて視聴する際のSoundAliveを設定します。
音声言語		複数の音声を放送している番組で聞く音声を設定します。
保存先設定		録画やキャプチャしたデータの保存先を設定します。
アンテナで起動		ワンセグアンテナを伸ばしたときに、ワンセグを起動させるかどうかを設定します。
TVオフタイマー		自動的にワンセグを終了するまでの時間を設定します。
データ放送	録画設定	映像とテキストの両方を録画するか、映像のみを録画するかを設定します。
	画像保存先設定	画像の保存先を設定します。
	通信接続確認	通信接続確認を行うかどうかを設定します。
	位置情報確認	位置情報確認を行うかどうかを設定します。
	製造番号通知	IMEIの通知を行うかどうかを設定します。
	放送局データ削除	放送局のデータを削除します。

Androidアプリ

Google Playを利用する

Google Playを利用すると、便利なアプリケーションやゲームに直接アクセスでき、本製品にダウンロード、インストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信したり、好ましくないアプリケーションや本製品と互換性がないアプリケーションを不適切なコンテンツとして報告したりすることができます。

- Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です（▶P.34）。
- ダウンロードするアプリケーションやゲームには無料のものと有料のものがあり、Google Playのアプリケーション一覧ではその区別が明示されています。有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、「Google Playヘルプ」（▶P.150）でご確認ください。

Google Playをご利用になる前に

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で［メニュー］→［設定］→「接続」タブ→［その他ネットワーク］→［モバイルネットワーク］と操作して、「モバイルデータ」のチェックを外します。
- アプリケーションによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。

アプリケーションを検索し、インストールする

1 ホーム画面で［Playストア］

Google Play画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、利用規約が表示されますので「同意する」をタップしてください。

2 アプリケーションを検索→インストールしたいアプリケーションをタップ

カテゴリーなどから検索してアプリケーションをタップすると、アプリケーションの情報画面が表示されます。

3 説明やレビューなどの情報を確認→画面の指示に従って購入／ダウンロード

ダウンロード･インストールが開始されます。

- 有料アプリケーションを購入する場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。支払い方法の設定と、Googleウォレットで使用するクレジットカード情報を登録してください。

memo

◎ 有料アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとのアンインストールと再ダウンロードには料金がかかりません。

■ 返金を請求する

購入後一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリケーションは本製品からアンインストールされます。

- 返金請求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリケーションに対して返金請求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金請求はできません。

■ Google Playヘルプ

Google Playについてヘルプが必要なときや質問がある場合は、［メニュー］をタップし、「ヘルプ」をタップします。

- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

アプリケーションを管理する

インストールされたアプリケーションを表示したり、設定を調整したりできます。多くのアプリケーションにインストールを補助するウィザードが付属しています。

提供元不明のアプリケーションのダウンロード

提供元不明のアプリケーションをダウンロードする前に、本体の設定でダウンロードを許可する必要があります。
ダウンロードするアプリケーションは発行元が不明な場合もあります。お使いの端末と個人データを保護するため、Google Playなどの信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[セキュリティ]→「提供元不明のアプリ」にチェックを入れる

2 注意文を確認→[OK]

インストールされたアプリケーションを削除する

インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

- アプリケーションによっては削除できないものもあります。

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[アプリケーション管理]

2 「ダウンロード」タブ／「外部SDカード」タブ／「実行中」タブ／「全て」タブ→削除するアプリケーションをタップ

3 [削除]

4 [OK]

memo

◎Google Playやau Marketからダウンロード、インストールしたアプリケーションはすべてアンインストールすることができます。
◎アプリケーション内に保存されているデータを消去する場合は、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[アプリケーション管理]→データを消去するアプリケーションをタップ→[データを消去]→[OK]と操作します。
◎アプリケーションのキャッシュを消去する場合は、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[アプリケーション管理]→キャッシュを消去するアプリケーションをタップ→[キャッシュを消去]と操作します。

■ダウンロードしたアプリケーションを表示する

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[アプリケーション管理]→「ダウンロード」タブ

ダウンロードしたアプリケーションの一覧が表示されます。
- 「全て」タブをタップするとすべてのアプリケーションの一覧が表示されます。

2 確認したいアプリケーションをタップ

YouTube

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。

- 動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するにはGoogleアカウントを設定する必要があります。
- YouTubeの詳細については、YouTube画面→[▤]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

YouTubeを利用する

1 アプリ一覧画面で[YouTube]

YouTube画面が表示されます。

2 再生する動画を選択

memo

◎動画をアップロードするには、YouTubeへのログインが必要になります。あらかじめGoogleアカウントを取得してください。

Googleサービス

Googleハングアウトを利用する

Googleハングアウトは、写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを利用して会話を楽しめる無料コミュニケーションツールです。

- Googleハングアウトの利用にはGoogleアカウントが必要です(▶P.34)。

Googleハングアウトにログインする

すでにGoogleアカウントを設定している場合は、ログインなしでご利用になれます。

- Googleハングアウトの詳細については、Googleハングアウトの画面→[▤]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

1 アプリ一覧画面で[Google]→[ハングアウト]

Googleアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

- 初めて起動したときは、電話番号の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。Googleマップを起動すると、近くの基地局からの情報によって、おおよその現在地が表示されます。GPS受信機が現在地を測位すると、現在地はより正確な場所に更新されます。

1 アプリ一覧画面で[マップ]

マップ画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、「Googleマップへようこそ」画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意して続行」をタップしてください。

memo

◎現在地を取得する前に現在地検索の設定を有効にしてください(▶P.154)。

◎Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

◎Googleにより最新のサービス、機能が提供される場合があります。

GPS機能を利用する

現在地の測位には、モバイルネットワークと無線LAN(Wi-Fi®)機能またはGPS機能を使用する2つの方法があります。無線ネットワークでは、スピーディに現在地が測位されますが、誤差が生じる場合があります。GPS機能を使用すると、多少時間がかかることはありますが、正確な現在地が測位されます。無線ネットワークとGPS機能の両方を有効にすると、両方のメリットを生かして測位することができます。
本製品には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。データの転送には、課金が発生する場合があります。
現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分経ってもGPS受信機で現在地を測位できない場合は、別の場所に移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナ(▶P.27)をおおわないようにしてください。GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に最大で10分程度かかることがあります。

memo

◎ GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
◎ 本製品の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 本製品は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 衛星利用測位(GPS)は、米国防省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。
◎ ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
◎ 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確でない場合があります。
◎ 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

受信しにくい場所

GPS機能は人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- 密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内
- 本製品の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 地下やトンネル、地中
- ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候

GPS機能を有効にする

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［位置情報サービス］

2 「GPS機能を使用」にチェックを入れる

■現在地検索を有効にする

モバイルネットワークと無線LAN（Wi-Fi®）機能を使った現在地検索を有効にします。

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「接続」タブ→[位置情報サービス]

2 「無線ネットワークを使用」にチェックを入れる

地図上で現在地を検出する

1 マップ画面→[現在地]

現在地が地図上に青い円で表示されます。

- 「現在地の精度を改善」画面が表示された場合は、「有効にする」をタップし、「GPS機能を使用」にチェックを入れてください。

ストリートビューを見る

ストリートビューは対応していない地域もあります。

1 マップ画面→ストリートビューで表示する地点をロングタッチ

マップ画面に[ピン]が表示され、画面下部に指定した地点の住所や名前などの地点情報が表示されます。

- 地点情報の「[車]」をタップすると、道案内の情報を取得できます（▶P.155）。

2 地点情報をタップ→[ストリートビュー]

ストリートビュー画面が表示されます。

興味のある場所を検索する

1 マップ画面→検索欄をタップ

2 検索ボックスに検索する場所を入力

住所、都市、ビジネスの種類や施設（例えば、ロンドン 美術館）を入力できます。

検索ボックスをタップすると、以前に検索または参照したすべての場所のリストが画面に表示されます。リストで住所などをタップし、地図上でその位置を表示することもできます。

3 [検索]

マップ画面に[ピン]が表示され、画面下部に検索した場所の住所や名前などの地点情報が表示されます。

・地点情報の「[車]」をタップすると、道案内の情報を取得できます（▶P.155）。

4 地点情報をタップ

検索した場所の詳細情報が表示されます。

周辺のスポットを確認する

1 マップ画面→検索欄をタップ

2 [周辺のスポット]／「サービス」欄の[•••]

- 「サービス」欄の••• 以外のカテゴリアイコンをタップしても周辺情報を検索できます。

3 カテゴリをタップ

- 「周辺のスポット」の場合は検索結果一覧が表示されます。目的の情報をタップするとマップ画面に[ピン]が表示され、画面下部に検索した場所の名前などの地点情報が表示されます。画面上部の「周辺のスポット」欄をタップすると、検索結果一覧に戻ります。
- 「サービス」の場合はマップ画面に[ピン]が表示され、画面下部に検索した場所の名前などの地点情報が表示されます。画面上部のカテゴリ欄をタップすると、検索結果一覧が表示されます。

- 地点情報の「」をタップすると、道案内の情報を取得できます（▶P.155）。
- 「検索」欄に検索したいカテゴリを入力しても、周辺スポットを検索できます。

地図を拡大／縮小する

1 画面をピンチアウト／ピンチイン

画面をダブルタップしても拡大できます。

レイヤを変更する

地図上に重ねる情報を選択できます。

1 マップ画面→[ ]

2 利用したいレイヤをタップ

交通状況と路線図は提供地域が限定されています。

交通状況	交通状況を表示します。
公共交通機関	公共交通機関の情報を表示します。
自転車	自転車道や自転車レーン、自転車に向いている道路を地図上に表示します。 • 対応している地域でのみ、情報が表示されます。
航空写真	航空写真を表示します。
Google Earth	Google Earthを起動します。 • Google Earthのインストール画面が表示された場合は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

※その他に、最近検索した経路などが表示されることがあります。

道案内を取得する

Googleマップを利用して、目的地への詳しい道案内を取得できます。

1 マップ画面→[ ]

2 [ ]（車）／[ ]（公共交通機関）／[ ]（徒歩）

3 「目的地を入力...」に目的地を入力→[ ]

経路が表示されたマップ画面が表示されます。画面上部には出発地･目的地の情報、画面下部には経路情報が表示されます。

- 「現在地」をタップすると、出発地を入力できます。
- 「」をタップすると、現在地と目的地を入れ替えることができます。
- 移動方法や経路などを変更する場合は、画面上部の出発地･目的地の情報をタップし、経路の候補一覧を表示してください。公共交通機関を選択した場合は、必要に応じて「出発時刻」や「オプション」をタップして、日付と時刻の編集や経路オプションを変更することもできます。

4 道案内を取得する

目的地への道案内が表示されます。

- 移動方法に車または徒歩を選択した場合は、画面下部の「ナビ開始」をタップすると道案内が開始されます。画面下部の経路情報をタップすると、経路を文字情報で確認できます。
- 移動方法に公共交通機関を選択した場合は、画面下部の経路情報をタップすると経路を確認できます。

Sプランナー

本製品にはイベントやタスクを管理するSプランナーが搭載されています。Googleアカウントを持っている場合は、Googleカレンダーと同期することができます。「アカウントを登録する」(▶P.220)をご参照ください。

カレンダーを表示する

1 アプリ一覧画面で[Sプランナー]

カレンダー画面が表示されます。

カレンダーの内容について

《カレンダー画面(「月」タブの場合)》

① **今日**

他の月や週などが表示されているときにタップすると、今日の日付が表示されます。

② **手書き入力**

Sペンまたは指を使って、カレンダー画面上に手書きのイベントやタスクを入力します(▶P.157)。

手書き入力は、月表示の縦画面でのみ入力できます。

③ **新規作成**

イベント/タスクを新規に作成します(▶P.157)。

④ **年・月・週・日表示**

画面左右の月表示または◀/▶(年/週/日タブの場合)をタップすると、前後のカレンダー(年/月/週/日)に切り替えられます。中央をタップすると年月日の入力画面が表示され、表示したい年月日を指定できます。

「予定」タブ/「タスク」タブの場合は検索バーが表示されます。

⑤ **今日の日付**

⑥ **カーソル(青色)**

⑦ **イベント/タスク表示(月表示のみ)**

イベント/タスクがある日付をタップするとポップアップが表示され、タップすると詳細を確認できます。

カレンダーの設定で、「表示スタイル」の「月の表示」を「カレンダー表示+リスト」に設定した場合は、選択した日付のイベント/タスクが画面下部にリスト表示されます(▶P.157)。

⑧ **表示切替**

年表示/月表示/週表示/日表示/予定一覧表示/タスク一覧表示に切り替えます。

Sプランナーのメニューを利用する

カレンダー画面で[メニュー]をタップするとメニュー項目が表示され、イベントやタスクの検索/削除、表示日の指定、カレンダーの表示設定などの操作が行えます。

イベントやタスクを作成する

1 カレンダー画面→[＋]→「イベント登録」／「タスク登録」タブ

- 新規イベント画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「完了」をタップしてください。

2 タイトル、日時などを入力

- 複数のカレンダーアカウントを持っている場合は、「カレンダー」欄をタップしてアカウントを選択できます。

3 ［保存］

手書きでイベントやタスクを作成する

1 カレンダー画面（「月」タブ）→［ ］

画面上部に操作アイコンが表示され、手書き入力モードになります。

- ヒント画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップしてください。

2 手書きでイベントなどを入力する

：ペンに切り替えます。ペンの選択中に再度タップすると、ペンの設定画面が表示されます。
：消しゴムに切り替えます。消しゴムの選択中に再度タップすると、消しゴムの設定画面が表示されます。
：1つ前の操作状態に戻します。
： の操作をキャンセルします。
：入力内容を保存せずにカレンダー画面に戻ります。

3 ［ ］

カレンダー画面に戻ります。カレンダー画面で再度「 」をタップすると、手書きした内容が表示されます。

イベントやタスクの通知を解除またはスヌーズを設定する

イベントやタスク作成時に通知を設定した場合、設定時刻になるとステータスバーでの の表示と、通知音の鳴動でお知らせします。

1 ステータスバーを下にスライド

通知パネルが表示されます。

2 お知らせ欄から通知をタップ

通知画面が表示されます。

3 ［スヌーズ］／［解除］

「スヌーズ」を選択すると、約5分後に選択したイベントやタスクが再通知されます（スヌーズとは、いったん通知を消しても、しばらくすると通知するようにする機能です）。

- 「スヌーズ時間を設定」をタップすると、スヌーズの時間を変更できます。
- 通知が複数表示されている場合は、チェックを入れることで設定する通知を選択できます。

Sプランナーの設定を変更する

カレンダーの表示設定や通知設定などの詳細を設定できます。

1 カレンダー画面→ →［設定］

2 変更したい項目を選択→設定を変更

Sノート

Sペンまたは指を使ってノートを作成したり、絵を描いたりできます。また、写真などを貼り付けたり、録音したデータをノートに保存したりすることもできます。

- Sノートの詳細については、Sノート一覧画面で[メニュー]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

Sノートを作成する

1 アプリ一覧画面で[Sノート]

Sノート一覧画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、「ようこそ」画面が表示されます。「スタート」をタップし、画面の指示に従ってノートの標準テンプレートや同期するアカウントを設定してください。設定が完了すると、Sノート編集画面が表示されます。

2 [＋]

Sノート編集画面が表示されます。

- タッチモード設定のポップアップが表示された場合は、画面の指示に従ってモードを設定してください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
1/1

《Sノート編集画面》

① ツールバー

[ペン]:ペン入力／タッチ入力(手書き)でノートを入力します。選択中にタップすると、ペンの種類や太さ、色を変更したり、お好みのペンの種類を作成して登録したりできます。

- 他の項目を選択中は[ペン]が表示されます。

[T]:テキスト入力でノートを入力します。選択中にタップすると、フォントの種類、文字サイズや色などを変更できます。

- テキスト入力に切り替えると、青枠のテキスト入力欄が表示されます。描画エリアをタップすると、テキスト入力欄を移動できます。

ツール・アプリケーション

：ペン入力／タッチ入力（手書き）の内容をドラッグして消去します。選択中にタップすると、消しゴムのサイズを変更できます。
- テキスト入力の内容は消去できません。消去するには、テキスト入力の内容をタップし、キーボードの「」をタップします。
- 選択中に「」をタップして「全消去」をタップすると、ペン入力／タッチ入力（手書き）およびテキスト入力した内容をすべて消去できます。

：描画エリアをドラッグして、ペン入力／タッチ入力（手書き）の内容を選択します。選択中にタップすると選択ツールのモードを変更できます。
- 選択されたペン入力／タッチ入力（手書き）の内容は青枠で囲まれ、「プロパティ」「変換」「切り取り」「コピー」「削除」の操作を行ったり、青枠をドラッグして拡大／縮小ができます。

：元に戻します。

：やり直します。

：ツールバーを閉じます。「」をタップするとツールバーを再表示できます。

② **描画エリア**

ここにテキストや絵などを入力したり、画像などを貼り付けたりします。

③ **挿入**

画像や動画などデータを選択してノートに貼り付けられます。

④ **現在のページ数**

現在表示中のページ数が表示されます。
- ページ数をタップすると、ページの一覧を表示できます。
- 複数のページがある場合は、「」／「」をタップするとページを切り替えます。
- 「＋」が表示されている場合は、タップしてページを追加できます。

⑤ **表示**

作成中のノートを保存してSノート表示画面に切り替えます。Sノート表示画面で「」をタップすると、Sノート編集画面に戻ります。

⑥ **タッチモード設定**

タッチモードを切り替えます。（Sペンと指モード）に切り替えるとSペンとタッチ入力（手書き）で、（Sペン専用モード）に切り替えるとSペンでノートを入力できます。

⑦ **ページオプション**

オプションメニューを表示して、ページの追加や削除、タグの設定、背景やグリッドの変更など、ページに関する設定ができます。

3 ツールバーで操作を選択してノートを入力

4 [ ]→メモの名前を入力→[OK]

Sノートを編集する

1 Sノート一覧画面→編集したいノートをタップ→[ ]

Sノート編集画面が表示されます。

2 ツールバーで操作を選択してSノートの編集を行う

3 [ ]

編集中のノートが保存され、Sノート表示画面に切り替わります。
をタップすると、Sノート一覧画面に戻ります。

作成したノートを確認する

1 Sノート一覧画面→確認したいノートをタップ

Sノート一覧画面でノートを下にドラッグすると、ノートの上に作成したページの一覧がプレビュー表示されます。

Sノートのメニューを利用する

Sノート一覧画面／Sノート表示画面／Sノート編集画面で[メニュー]をタップ、またはSノート一覧画面でノートをロングタッチするとメニュー項目が表示され、ノートの共有／削除／編集、名前の変更、スケッチの記録、Sノートの設定変更などの操作が行えます。

memo

◎ノートの印刷は、本製品に対応するプリンターでのみ印刷できます。

POLARIS® Office 5

本製品でOffice文書を表示／編集したり、新規に作成したりできます。Dropboxなどオンラインストレージサービスのアカウントをお持ちの場合は、ドキュメントをオンライン上で管理できます。
対応しているファイルは次の通りです。

種類	バージョン	拡張子
Microsoft Word	MS Word 97〜2013	.doc, .docx, .dot, .dotx、.rtf
Microsoft Excel	MS Excel 97〜2013	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .csv
Microsoft PowerPoint	MS PowerPoint 97〜2013	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pot,.potx
Adobe PDF	1.2〜1.7	.pdf
テキストファイル	Text	.txt, .asc
韓国語ファイル	Hansoft Hangul 97〜3.0, 2002〜2010	.hwp

1 **アプリ一覧画面で［samsung］→［POLARIS Office 5］**

POLARIS Office画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、ユーザー登録画面が表示されます。登録をしない場合は「スキップ」をタップ、登録する場合は画面の指示に従って設定→［登録］と操作します。

memo

◎パスワード付きのファイルは閲覧のみ可能です。
◎対応しているファイルの種類やバージョンでも、一部の機能がサポートされていない場合や、表示できない場合があります。
◎本製品で表示したファイルの内容は、パソコンの表示と異なる場合があります。

ドキュメントを新規作成する

1 POLARIS Office画面→[ ]→作成したいドキュメントの種類をタップ

ドキュメントの編集画面が表示されます。

- テンプレートなどの選択画面が表示されたときは、選択操作を行います。

2 文書を入力

3 [ ]／[ ]／[ ]／[ ]→[保存]／[名前を付けて保存]→ファイル名を入力→保存先を選択→[ ]

ドキュメントを表示／編集する

1 POLARIS Office画面→表示／編集したいファイルをタップ

ドキュメントが表示されます。

- POLARIS Office画面に表示される最近使用したファイルをタップすると、ファイルを表示できます。
- 「ファイルブラウザ」をタップすると、保存先からファイルを検索できます。
- 「フォームタイプ」をタップすると、ドキュメントの種類で検索できます。
- 「お気に入り」をタップすると、お気に入りに追加したファイルを検索できます。
- 「画面共有」をタップすると、本製品で表示したドキュメントの画面を、同じWi-Fi®ネットワークに接続したPOLARIS Office搭載の他の機器と共有して、プレゼンテーションのような操作ができます。

2 ドキュメントをタップ

- 画面上部の帯を左右にフリックすると、閲覧モードと編集モードを切り替えられます。Adobe PDFを編集する場合は、「 」をタップします。
- 編集したファイルを保存するには、[ ]／[ ]／[ ]／[ ]→[保存]／[名前を付けて保存]と操作します。

memo

◎ ドキュメントの種類などにより、利用できる機能が異なります。

Samsung Apps

Samsung Appsを利用して、Samsung社がおすすめする豊富なアプリケーションを簡単にダウンロードできます。
一部の機能を利用するにはSamsungアカウントを設定する必要があります（▶P.35）。

1 ホーム画面で［Samsung Apps］

- 初めて起動したときは、免責条項が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

2 利用したいアプリケーションを検索してダウンロード

- Samsungアカウントを設定する画面が表示された場合は、画面の指示に従ってSamsungアカウントを設定（▶P.35）するか、設定をキャンセルしてください。

memo

◎Samsung Appsは、国や地域によってはご利用になれない場合があります。詳しくはSamsung Appsサイト内のサポートページをご参照ください。
◎Samsung Appsを利用してダウンロードしたアプリケーションのアップデートがある場合は、Samsung Appsアイコン右上にアップデートの件数が表示されます。

ボイスレコーダー

音声を録音する

1 アプリ一覧画面で［samsung］→［ボイスレコーダー］

ボイスレコーダー画面が表示されます。

2 ［●］

録音が開始されます。
録音を一時停止するには「II」をタップ、録音をキャンセルするには［×］→［OK］と操作します。

- ⌄：ファイル一覧画面が表示されます。
- 🎙：録音モードを「標準」／「インタビュー」／「会話」／「音声メモ」に切り替えます。

3 ［■］

録音した音声が保存され、録音したファイル一覧画面が表示されます。

音声を再生する

1 ファイル一覧画面→再生したいファイルをタップ

再生を一時停止するには「II」をタップします。

ボイスノートのメニューを利用する

ボイスレコーダー画面／ファイル一覧画面で［≡］をタップ、またはファイル一覧画面でファイルをロングタッチするとメニュー項目が表示され、ボイスレコーダーの設定、ファイルの共有／削除、ファイル名の変更、詳細情報確認などの操作が行えます。

Sボイス

電話の発信やSMSの送信、メモの作成など、音声入力で本製品の各機能を操作できます。

- Sボイスの詳細については、Sボイス画面で [メニュー] →［ヘルプ］、または [メニュー] →［設定］→［ヘルプ］と操作してヘルプをご参照ください。

Sボイスをご利用になる前に

音声認識を高めるため、以下の点に気をつけてご利用ください。

- 本製品に向かってはっきりと話してください。
- 静かな場所でご利用ください。
- 俗語や方言などは避けてください。

Sボイスを利用する

1 アプリ一覧画面で［samsung］→［Sボイス］

Sボイス画面が表示されます。

- [ホームキー] を2回押しても、Sボイスを起動できます。
- Samsung免責条項や利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 「Sボイスについて」画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作方法をご確認ください。

辞典

3ヶ国語辞書（日･英･韓）を利用して語句を検索できます。お買い上げ時は、次の辞典が搭載されています。

- 旺文社コンプリヘンシブ英和･和英辞典
  ©2010 Obunsha Co.,Ltd
- NEW-ACE JAPANESE-KOREAN DICTIONARY
  ©DIOTEK Co.,Ltd

1 アプリ一覧画面で［Galaxy plus］→［辞典］

辞典画面が表示されます。

[アイコン]：辞典の種類を変更します。
[アイコン]：日本語⇔英語／日本語⇔韓国語を切り替えます。

2 語句入力欄に検索したい語句を入力

画面の左側に単語の一覧が表示されます。

3 単語一覧で確認したい語句をタップ

選択した語句の意味が画面の右側に表示されます。

- 画面の右側を左方向にスライドすると単語の意味が全画面表示され、次のアイコンをタップして各種操作ができます。
  [アイコン]：テキストをドラッグしてマーカーを付けます。
  [アイコン]：フォントサイズを変更します。
  [アイコン]：メモを作成します。
  [アイコン]：表示中の単語をフラッシュカードに追加します。

辞典のメニューを利用する

辞典画面で [メニュー] をタップするとメニュー項目が表示され、フラッシュカードに登録した単語の表示、検索履歴の確認、辞典の設定変更などの操作が行えます。

NFC／おサイフケータイ®

おサイフケータイ®とは

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。
NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCaを含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター機能（R/W）、機器間通信機能などが本製品でご利用いただけます。
おサイフケータイ®を利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービスプロバイダーのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。
おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、au電話に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカード（au Micro IC Card, au Micro IC Card (LTE), au Nano IC Card (LTE)を含む。以下、au ICカードといいます）へ、サービスのご利用に必要となるデータを書き込む場合があります。
なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」（▶P.270）をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ®のご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失･盗難などに備え、おサイフケータイ®のロックをおすすめします。
- 紛失･盗難･故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ®をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障･修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内またはau Micro IC Card (LTE)内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- 機内モード設定中は、おサイフケータイ®によるデータの読み取りができません。
- 充電中は、おサイフケータイ®によるデータの読み取りができません。

リーダー／ライターとやりとりする

マークをリーダー／ライターにかざすだけで、FeliCaチップ内またはau Micro IC Card (LTE)内のデータのやりとりができます。

- マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- マークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあります。

memo

◎おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。

◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定している場合は、ご利用いただけません。

おサイフケータイ®を設定する

1 **ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[その他ネットワーク]**

2 **[NFC／おサイフケータイ 設定]**

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

3

NFC／おサイフケータイ ロック	▶P.166「おサイフケータイ®の機能をロックする」
Reader/Writer, P2P	▶P.166「NFC機能を有効にする」
Android Beam	P2P機能を利用して、他の対応機器との間でウェブページや連絡先などのコンテンツを送受信できます。
S Beam	P2P機能とWi-Fi Direct機能を利用して、S Beam対応機器との間で静止画や動画、ドキュメントなどのファイルを送受信できます。
NFC／おサイフケータイ ロックNo.変更	「NFC／おサイフケータイ ロック」のロックNo.を変更します。
NFC／おサイフケータイ ロックNo.初期化	「NFC／おサイフケータイ ロック」のロックNo.を忘れたとき、PINロック解除コードを入力してロックNo.を初期化します。

おサイフケータイ®の機能をロックする

「NFC／おサイフケータイ ロック」を有効にすると、おサイフケータイ®対応サービスの利用を制限できます。

1 **NFC／おサイフケータイ設定画面→「NFC／おサイフケータイ ロック」の をタップして にする**

2 **NFCロックNo.(パスワード)を入力→[OK]**

ロックNo.(パスワード)を設定済みの場合はロックの確認画面が表示され、「OK」をタップすると「NFC／おサイフケータイ ロック」が有効になります。

memo

◎「NFC／おサイフケータイロック」ご利用中に電池が切れると、「NFC／おサイフケータイロック」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後に「NFC／おサイフケータイロック」を解除してください。
◎おサイフケータイ®ロック中は、ステータスバーに が表示されます。
◎ロックNo.はau Micro IC Card (LTE)に保存され、本製品から取り外してもau Micro IC Card (LTE)に保持されます。ロックNo.について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.21)をご参照ください。

「NFC／おサイフケータイロック」を解除する

1 **NFC／おサイフケータイ設定画面→「NFC／おサイフケータイ ロック」の をタップ**

2 **ロックNo.(パスワード)を入力→[OK]**

「NFC／おサイフケータイ ロック」が解除されます。

NFCを利用する

NFC機能を搭載した携帯電話との間でデータ通信ができます。データの送受信は、通信する機器の マークを向かい合わせて行います。

memo

◎2台の携帯電話を平行にし、データの送受信が終了するまで マークを向かい合わせたまま動かさないようにしてください。
◎送受信できるデータの種類や操作方法は、アプリケーションにより異なります。画面の指示に従って操作してください。
◎ マークを向かい合わせても、送受信に失敗する場合があります。失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらして送受信の操作をやり直してください。

NFC機能を有効にする

NFCやNFCタグリーダーを利用するには、「Reader/Writer,P2P」を有効にする必要があります。

1 **ホーム画面で →[設定]→「接続」タブ→[その他ネットワーク]**

2 **[NFC／おサイフケータイ 設定]**

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

3 「Reader/Writer, P2P」の [○] をタップして [|] にする

Android Beam／S Beamでデータを送受信する

NFC機能を搭載した携帯電話などと、Android Beam／S Beamを利用してデータの送受信ができます。

- あらかじめ「Reader/Writer,P2P」(▶P.166)、「Android Beam」(▶P.165)、「S Beam」(▶P.165)を有効に設定してください。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■データを送信する

■例：Android BeamでウェブページのURLを送信する場合

1 ホーム画面で[ブラウザ]→送信するウェブページを開く

2 受信側の機器と マークを向かい合わせる

表示されている画面が小さく表示され、「タップしてビーム」と表示されます。

3 小さく表示された画面をタップ

ウェブページのURLが送信されます。

■データを受信する

1 送信側の機器でデータの送信操作を行う

2 送信側の機器と マークを向かい合わせる

- 許可画面や利用規約画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

memo

◎通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてもう一度向かい合わせてください。

NFCメニューアプリのメニューを利用する

NFCサービスに対応したアプリケーションの一覧表示や、NFCロックの設定など、各種設定を行うことができます。

1 アプリ一覧画面で[au]→[NFCメニュー]

NFCメニュー画面が表示されます。

- 初めて操作したときは、許可画面や利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリケーションを選択

ダウンロードや初期設定が必要な場合は、画面の指示に従って操作してください。

■NFCメニュー画面のメニューを利用する

NFCメニュー画面で [≡] をタップすると、以下の項目が表示されます。

項目		説明
サービス一覧更新		サービス一覧の情報を更新します。
NFCポータルサイト		NFCポータルサイトを表示します。
NFCロック		▶P.166「おサイフケータイ®の機能をロックする」
ヘルプ		NFCメニューのヘルプを表示します。
設定	表示タイプ変更	NFCメニュー画面の表示タイプを設定します。
	カテゴリータイプ変更	カテゴリータイプの表示方法を横方向／縦方向に切り替えます。
	配色変更	NFCメニュー画面の色を設定します。
	アニメーション	NFCメニュー画面のアニメーション効果を有効にするかどうかを設定します。
	利用規約	NFCメニューの利用規約を表示します。

決済カード設定	決済するカードを設定します。

NFCタグリーダーを利用する

NFCタグのデータの読み込みやデータ書き込みができます。

1 アプリ一覧画面で[au]→[NFCタグリーダー]

- NFC機能が無効の場合は、注意画面が表示されます。画面の指示に従って、NFC機能を有効にしてください。
- 初めて操作したときは、許可画面や利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2

Share		NFC機器を搭載した機器との間で連絡先などの各種データを送受信します。
Writing		本製品で設定した情報を、NFCタグにかざして書き込みます。
History		NFCの利用履歴を表示します。
Setting	NFC Setting	おサイフケータイ®のロックや、NFC機能の有効/無効を設定します(▶P.165)。
	App Setting	NFCタグリーダーの設定を行います。

FeliCaに対応したサービスを利用する

「おサイフケータイ」アプリケーションを利用して、FeliCaに対応したサービスを利用できます。

1 アプリ一覧画面で[Galaxy plus]→[おサイフケータイ]

サービス一覧画面が表示されます。

- 初期設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 サービスを選択

サービス一覧画面のショートカット、またはサービス紹介サイトから、ご利用になるサービスを選択してください。

サービスによっては初期登録が必要です。画面の指示に従って操作してください。

「おサイフケータイ」アプリケーションのメニューを利用する

サービス一覧画面で［メニューキー］をタップすると、以下の項目が表示されます。

表示形式切替		表示形式を切り替えます。
サービス表示情報更新		サービス一覧画面の表示を更新します。
メモリ使用状況		FeliCaチップのメモリ使用状況を表示します。
サポートメニュー	おサイフケータイ アプリご利用規約	「おサイフケータイ」アプリケーションのご利用規約を表示します。
	電子マネー残高表示機能 ご利用条件	電子マネー残高情報表示機能のご利用条件を表示します。
	バージョン情報	利用中のバージョン情報を表示します。
	操作ガイド	「おサイフケータイ」アプリケーションの操作ガイドを表示します。
	設定リセット	サービス一覧情報をリセットします。 • おサイフケータイ®のアプリケーションやデータは削除されません。

安心アクセス for Android™を利用する

お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリケーションです。
お子さまの年代に合わせ、「小学生」･「中学生」･「高校生」の3段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブページやアプリケーションの制限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。
また、保護者が指定した相手先にのみ通話を制限したり、夜間などスマートフォンのご利用を制限することもできます。

- ログインするには、au IDが必要です。au IDについて詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 アプリ一覧画面で[au]→[安心アクセス]

- 初めて起動したときは、「はい」をタップしてau Marketからアプリケーションをダウンロードしてください。ダウンロード後に初めて起動したときは、許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- ログインしていない場合は、画面の指示に従ってログインします。

2 仮パスワードを入力→仮パスワード（確認）を入力

仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身で設定し、忘れないように管理してください。

3

小学生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識･経験･判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるもの、時間の浪費が心配なもの、また前記以外の心配事を含むサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を読み取るもの、アプリ内課金（一部）があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリでも、初期の状態では利用できません。設定を変更することで利用可能になります。
中学生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識･経験･判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を不適切に読み取るもの、アプリ内課金（一部）があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリは利用可能です。
高校生向け	• お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 • 本製品内の個人情報を不適切に読み取るアプリも利用できません。 • EMA※1が認定するサイト／アプリは利用可能です。

※1 一般社団法人モバイルコンテンツ審査･運用監視機構

ツール・アプリケーション

4 [規約に同意してサービスを利用開始する]→[OK]

利用規約を必ずご確認ください。
デバイス管理者を有効にする画面が表示されます。

5 [開始]

ウェブページが表示されます。

■ 管理者情報を登録する

1 アプリ一覧画面で[au]→[安心アクセス]

2 ▤→[その他]→[管理者登録]

3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]

4 管理者IDを入力→管理者ID(確認)を入力→[管理者ID確認へ進む]

管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

5 [申請する]

管理者IDとして登録したメールアドレスに、
「anshinaccess@netstar-inc.com」よりメールが送信されます。

6 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→[管理者登録を行う]→[OK]

memo

◎管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

■ 管理者ページを利用する

パソコンから、管理者登録後にメール送信される管理者ページURLに接続してください。
以下の手順でお子様のスマートフォンから利用することも可能です。

1 アプリ一覧画面で[au]→[安心アクセス]

2 ▤→[その他]→[設定]→[管理者ページ]

3 管理者IDとパスワードを入力→[ログイン]

4

管理者情報	管理者ID(メールアドレス)やパスワードの変更ができます。
スマホ情報	管理しているスマートフォンの名前を設定できます。
フィルタリング設定	年代設定の変更や、個別のサイトやアプリの許可/制限などカスタマイズが可能です。 • 詳しくは、auホームページをご参照ください。 http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/anshin-access/

ツール・アプリケーション

auお客さまサポート

au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。

- 利用方法などの詳細については、auお客さまサポートアプリ起動中に[☰]→[ヘルプ]と操作してauお客さまサポートのヘルプをご参照ください。

1 アプリ一覧画面で[au]→[auお客さまサポート]

- 利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。
- 初回起動時は設定メニューが表示され、アカウント設定およびメッセージ受信設定が行えます。アカウントを設定せずに利用する場合は、「アカウントを設定せずに利用する」を選択します。
- サポートIDの新規取得は、auお客さまサポートウェブサイト（https://cs.kddi.com/）にて行えます。

2

確認する	au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できます。
変更する	au電話の契約内容を変更できます。
操作･設定･トラブル	機種別の操作ガイドやお問い合わせの多いQ&Aを確認できます。
おすすめアプリ	各種サポートアプリを利用できます。
auスマートサポート	auスマートサポート会員専用メニューです。
お客さまセンターからのメッセージ	お客さまセンターからのメッセージを確認できます。

memo

◎「☰」をタップするとメニューが表示され、各種情報･設定の表示や変更、お問い合わせなどができます。

安心セキュリティパック

安心セキュリティパックでできること

「3LM Security」「リモートサポート」「ウイルスバスター™ for au」の3種類のアプリケーションを利用して、さまざまなセキュリティ機能とサポートサービスをご利用になれます。

- 安心セキュリティパックは有料サービスです。

memo

◎安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、「3LM Security」と「ウイルスバスター™ for au」のセットアップを行ってください。

安心セキュリティパックの位置検索をご利用いただくにあたって

◎当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◎安心セキュリティパックは、auスマートサポートと併用できません。auスマートサポートのご解約と同時に安心セキュリティパックへお申込みください。

ご注意

◎サービスエリア内でも地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。

◎ご契約いただいているau Micro IC Card (LTE)の情報と、利用開始設定時のau Micro IC Card (LTE)の情報が一致している端末の検索ができます。

◎auご契約者とご利用者が異なる場合は、必要に応じてauお客さまサポートから利用者認証番号を設定してください。

- 利用者認証番号はauお客さまサポートからのみ設定解除が可能です。
- 利用者認証番号を設定された際は必ずお忘れにならないようにご注意ください。
- 利用者認証番号を忘れた場合、サービスをご利用になれませんのでご注意ください。
  また、お客様のau携帯電話より操作しない限り、番号の再設定などが行えません。

■3LM Security

- 本製品を盗難･紛失された場合に、本製品を遠隔操作でロックすることができます。
- 画面ロックの暗証番号を忘れてしまった場合に、遠隔操作で暗証番号の変更、初期化ができます。
- 本製品を盗難･紛失された場合に、本体とmicroSDメモリカード内のデータを削除する場合には、お客さまセンターにご連絡ください。
- 本製品を盗難･紛失された場合に、KDDIオペレータやお客様のPCから、本製品の位置をGPSで検索できます。
- 「3LM Security」を起動したときや、本製品が遠隔ロックされたときなどは、端末の位置情報がサーバーに送信されます。また、常に位置情報を送信するように設定することもできます。
- 定期的に本製品の端末情報をサーバーに送信します。

■リモートサポート

- スマートフォンの操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレータがお客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

■ウイルスバスター™ for au

- **不正アプリ対策**
  アプリのインストール時にファイルをスキャンして、不正アプリのインストールを防止します。また、インストール済みアプリを手動でスキャンして削除することもできます。
- **Webフィルタ**
  ギャンブルや出会い系サイトなど、青少年に不適切なサイトへのアクセスをブロックします。
- **Web脅威対策**
  ウイルス、不正アプリの配布元サイトや、フィッシング詐欺サイトなど不正サイトへのアクセスを未然にブロックします。
- **着信ブロック／SMSブロック**
  迷惑電話やSMSの着信拒否だけでなく、特定のキーワードを含むメッセージをブロックすることもできます。
- **プライバシースキャン**
  アプリが個人情報を漏えいする可能性がある場合、警告を表示します。

memo

◎「ウイルスバスター™ for au」をご利用になるには、最初にアプリケーションをダウンロードする必要があります。

■3LM Securityを利用する

安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定していない場合は、次の操作で設定します。

1 アプリ一覧画面で[au]→[3LM Security]→[盗難紛失対策]

初回起動時には、3LM Securityの利用規約画面やデバイス管理者を有効にする画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

■リモートサポートを利用する

1 お客さまセンターまでお問い合わせ

「リモートサポート」をご希望のスマートフォン以外からお電話ください。

2 アプリ一覧画面で[au]→[リモートサポート]

起動時には、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

3 オペレータの指示に従って操作する

■ ウイルスバスター™ for auを利用する

1 アプリ一覧画面で[au]→[auお客さまサポート]→[おすすめアプリ]→[安心セキュリティパック]→[安心セキュリティパック]→[ウイルス･Web脅威対策とWebフィルタリング(ウイルスバスター™ for au)]

- 初めて操作したときは、[アプリをダウンロードする]→[OK]→[ダウンロード]と操作し、アプリケーションをダウンロードしてください。
- 起動時には、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 項目を選択

3 画面の指示に従って操作

memo

◎ Webフィルタは、Android標準ブラウザでのLTE NET、無線LAN(Wi-Fi®)接続時に有効です。

auスマートサポート

auスマートサポートとは、auスマートサポートセンターによる電話サポートやスマホ訪問サポートをご利用いただくことで、本製品の使いかたやスマートフォンの疑問などを解決し、お客様のスマートフォンライフをサポートするサービスです。
詳しくは、auホームページの「auスマートサポート」をご参照ください。

1 アプリ一覧画面で[au]→[auお客さまサポート]

- 利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。
- 初回起動時は設定メニューが表示され、アカウント設定およびメッセージ受信設定が行えます。アカウントを設定せずに利用する場合は、「アカウントを設定せずに利用する」を選択します。
- サポートIDの新規取得は、auお客さまサポートウェブサイト(https://cs.kddi.com/)にて行えます。

2 [auスマートサポート]

アクセスコードの入力画面が表示されます。

3 アクセスコードを入力→[OK]

au災害対策アプリ

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害･避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

1 アプリ一覧画面で[au]→[au災害対策]

au災害対策メニューが表示されます。

au災害対策
災害用伝言板
震度6弱程度以上の地震などの災害発生時に、自己の安否情報を登録することが出来ます。
緊急速報メール
気象庁が配信する緊急地震速報や、国や自治体が配信する災害・避難情報を受信出来ます。
災害用音声お届けサービス
災害時に通話が込み合っている際に、あなたの声を大切な方にお届けします。
災害情報／義援金サイト
自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害情報ポータル、義援金サイトなどをご覧いただけます。

《au災害対策メニュー》

災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。
詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

1 au災害対策メニュー→[災害用伝言板]

画面に従って、登録／確認を行ってください。

memo

◎安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(～ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてください。メールアドレスの設定について、詳しくは本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
◎無線LAN(Wi-Fi®)接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
◎当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了解のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害･避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

※お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害･避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害･避難情報の設定にてご利用いただけます。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。
確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認できます。

2

削除	受信したメールを削除します。

設定	受信設定	**緊急地震速報**:緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 **災害・避難情報**:災害・避難情報および津波警報を受信するかどうかを設定します。
	通知設定	**音量**:受信音の音量を設定します。 **バイブ**:受信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。 **マナー時の鳴動**:マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせするかどうかを設定します。
	受信音/バイブ確認	**緊急地震速報**:緊急地震速報の受信音やバイブレータの動作を確認します。 **災害・避難情報**:災害・避難情報および津波警報の受信音やバイブレータの動作を確認します。

memo

◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
◎日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/
◎電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
◎SMS/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
◎受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

1 au災害対策メニュー→[災害用音声お届けサービス]

■音声を送る(送信)

「声をお届け」を選択し、「①お届け先を選択」※1→「②お届けしたい声を録音」の順で操作してください。

※1 お届け先は、連絡先からも選択可能です。

■音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。

※受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応した「au災害対策アプリ」を立ち上げていないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
※SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo

◎Wi-Fiでのご利用には、LTE／3Gネットワークにて初期設定が必要になります。
◎音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
◎au携帯電話間、及びNTTドコモ・ソフトバンクモバイルの携帯電話と相互にやりとりが可能です。
◎メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
◎本体内のメモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
◎音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

災害情報／義援金サイトを利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害情報ポータル、義援金サイトなどを確認できます。

1 au災害対策メニュー→[災害情報／義援金サイト]

確認したい項目を選択してください。

auスマートパスを利用する

auスマートパスは、月額390円(税込)で、アプリ取り放題、会員特典としてのお得なクーポンやプレゼント、大切な写真や動画・連絡先のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、スマートフォンを安心・快適にご利用いただけるサービスです。

- 利用方法などの詳細については、auスマートパストップページから[‖](サイドメニュー)→[設定]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

memo

◎ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額／割引へのご加入をおすすめします。
◎一部アプリは、別途有料となる場合があります。

1 ホーム画面で[auスマートパス]

auスマートパスにご登録いただいてない場合は、ページトップにある「auスマートパス会員登録・退会」をタップし、au IDとパスワードを入力後、画面に従って操作し、登録してください。au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。au IDについて詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

- au ID設定画面が表示された場合は、「au IDを設定」をタップし、画面の指示に従ってau IDを設定してください。
- 「auスマートパス通知について」画面が表示された場合は、「OK(auスマートパスへ)」または「設定はこちら」をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- 「アプリケーションを選択」メニューが表示された場合は、使用するアプリケーションを選択して「毎回」／「今回のみ」をタップしてください。

2 [auスマートパス]

auスマートパスのサービス一覧画面が表示されます。

- auスマートパストップページ→[‖](サイドメニュー)→[auスマートパス]と操作しても、auスマートパスのサービス一覧画面を表示できます。

3

タイムライン	auスマートパストップページに戻り、タイムラインを表示します。
クーポン	現在地周辺の利用できるクーポンを確認・利用できます。
アプリ	利用したいアプリケーションを検索してダウンロードできます。
映像	映画・ドラマ、アニメを検索して閲覧できます。
音楽	最新の洋楽からJ-POP、懐かしのヒット曲を検索して聴くことができます。
ブック	コミック、小説、雑誌、実用書、写真集などの電子書籍を検索して楽しむことができます。
ポイント&ラッキー	会員優待セールや会員限定プレゼントなどの確認や、新着商品の購入などができます。
あんしん	本製品を安心してご利用いただくためのアプリケーションやサービスなどを確認できます。
auスマパス総会	auスマパス総会の確認や参加ができます。

memo

◎サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダウンロードしたアプリについてはサービス解約後、自動的に消去されます。解約後はご利用いただけません。

◎アプリケーションなどにより、お客様が操作していない場合でも、自動的にパケット通信が行われる場合があります。

◎ご利用になれるコンテンツは、機種によって異なる場合があります。

◎各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

時計

アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

1 アプリ一覧画面で[時計]

時計画面が表示されます。

2 各機能に切り替える

タブをタップすると、各機能に切り替えられます。

アラームを利用する

1 時計画面→「アラーム」タブ

アラーム一覧画面が表示されます。

2 [アラームを作成]

設定済みのアラームをタップすると編集できます。

3 項目を設定・入力

4 [保存]

作成したアラームがアラーム一覧画面に表示されます。

「⏰」(緑色)をタップすると⏰(グレー)に変わり、アラームがオフになります。スヌーズ中は⏰(黄色)が表示され、タップすると⏰(グレー)に変わります。

- 繰り返しを設定しているアラームの場合は、⏰(黄色)をタップするとスヌーズが解除され、アラームがオンになり⏰(緑色)が表示されます。

memo

◎アラームを削除するには、アラーム一覧画面→削除したいアラームをロングタッチ→[削除]と操作します。複数のアラームをまとめて削除するには、アラーム一覧画面→[≡]→[削除]→削除したいアラームにチェックを入れる/「全て選択」にチェックを入れる→[削除]と操作します。

アラームを止める

設定した時刻になるとアラーム画面が表示され、設定した種類･音量でアラームが鳴ります。

1 「×」を表示される円の外までドラッグ／スライド

- スヌーズを設定したアラームの場合は、「zZ」を表示される円の外までドラッグ／スライドすると、スヌーズを設定できます。
- スヌーズを設定すると、設定した時間の経過後に再度アラーム画面の表示とアラーム鳴動で再通知されます（スヌーズとは、いったんアラームを停止しても、しばらくするとアラームが鳴るようにする機能です）。

memo

◎アラーム鳴動中に▯を押すとアラームを停止できます。スヌーズを設定したアラームの場合は、スヌーズが設定されます。

世界時計を利用する

登録した都市／国の日付と時刻を一覧で確認できます。

1 時計画面→「世界時計」タブ

世界時計画面が表示されます。

2 [都市を追加]

都市／国の一覧画面が表示されます。

- 「⌖」をタップすると、現在地を追加できます。

3 追加したい都市／国を選択

memo

◎追加した都市／国を削除するには、世界時計画面→削除したい都市／国をロングタッチ→[削除]と操作します。複数の都市／国をまとめて削除するには、世界時計画面→▤→[削除]→削除したい都市／国にチェックを入れる／「全て選択」にチェックを入れる→[削除]と操作します。

◎登録した都市／国にサマータイムを設定するには、都市／国をロングタッチ→[サマータイム設定]→[自動]／[1時間]と操作します。

◎世界時計画面→▤→[並べ替え]→「⠿」をドラッグして都市／国を移動→[完了]と操作すると、都市／国の一覧を並べ替えられます。

ストップウォッチを利用する

1 時計画面→「ストップウォッチ」タブ

2 [スタート]

測定が開始されます。

- ラップタイムを計測するには「ラップ」をタップします。

3 [ストップ]

測定を再開するには「リスタート」、測定をやり直すには「リセット」をタップします。

タイマーを利用する

1 時計画面→「タイマー」タブ

2 時間、分、秒を設定→[スタート]

タイマーが開始されます。カウントダウンが終了するとタイムアップ画面が表示され、アラームが鳴ります。

- タイマーを停止するには「ストップ」、タイマーを終了するには「リセット」をタップします。
- 停止中に「リスタート」をタップするとタイマーを再開できます。

3 「⊗」を表示される円の外までドラッグ／スライド

memo

◎マナーモード設定中でもアラームが鳴ります。
◎アラーム鳴動中に▯を押すとアラームを停止できます。

電卓

加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算を行うことができます。

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[電卓]

2 計算する

⌫：最後に入力した文字を消去します。ロングタッチすると入力した文字をすべて消去できます。
C：計算結果や文字を消去します。

memo

◎数字の入力中や計算の実行後に「▬」をタップすると、計算の履歴を表示できます。再度「▬」をタップすると履歴を閉じます。
◎本製品を傾けて横表示にすると、関数電卓に切り替わります。
◎▤をタップしてメニュー項目を表示すると、履歴の消去や片手操作の設定ができます。

S Health

本製品の各種センサーを利用して、消費カロリーや摂取カロリーの記録、現在の温度･湿度の表示、体重管理などを行い、健康管理をサポートします。

- 利用方法などの詳細については、ヘルスボード画面で▤→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。ヘルプコンテンツのダウンロード確認画面が表示された場合は、画面の指示に従ってヘルプコンテンツをダウンロードしてください。

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[S Health]

ヘルスボード画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、「ようこそ」画面が表示され、「開始」をタップすると利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 画面左側にメニューが表示されている場合は、画面を左にフリックするか、「ホーム」をタップすると、ヘルスボード画面に戻ります。

2

☰	メニューを表示して各機能の起動や確認、設定などができます。
消費カロリー	ウォーキングメイトやエクササイズメイトなどで記録された消費カロリーや目標消費カロリーが表示されます。 • タップするとエクササイズメイトが表示されます。
摂取カロリー	フードトラッカーで記録された摂取カロリーや目標摂取カロリーが表示されます。 • タップするとフードトラッカーが表示されます。

体重	入力した／計測された体重が表示されます。
(チャートアイコン)	結果をチャートで確認します。

memo

◎ 快適レベルで正確に温度･湿度を測定するには、温度（－20～60℃）と湿度（10～99%）が安定した室内環境で、本製品を置いて測定してください。
◎ 本製品の周囲環境が急に変化したときや本製品の温度が高いとき、お客様と本製品の物理的接触があると、快適レベルの測定値が実際の数値と大きく異なる場合や、測定に時間がかかる場合があります。また、氷点下では湿度の測定ができません。
◎ 正確な温度･湿度を測定する必要がある場合は、別途、温度計や湿度計をご使用ください。
◎ 目標摂取カロリーは、お客様が入力したプロフィールを元に基礎代謝量（BMR）を計算して表示されます。個人の年齢、身体組成、必要栄養素によって目標摂取カロリーは異なりますので、数値は目安としてご利用ください。

SketchBook for Galaxy

Sペンまたは指を使ってスケッチすることができます。

- SketchBook for Galaxyの詳細については、スケッチ画面で［⚙］→［クイックツアー］と操作してクイックツアーをご参照するか、スケッチ画面で［⚙］→［ユーザマニュアル］と操作してユーザマニュアルをダウンロード･ご参照ください。ダウンロードしたユーザマニュアルは本製品の「Download」フォルダに保存され、「POLARIS® Office 5」（▶P. 160）で確認できます。

スケッチを開始する

1 アプリ一覧画面で［Galaxy plus］→［SketchBook for Galaxy］

スケッチ画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。
- クイックツアーが表示された場合は、画面を左右にフリックして内容を確認してください。

ツール・アプリケーション

①　②　③　④　⑤　⑥

⑦

⑧

《スケッチ画面》

① **ギャラリーメニュー**
新しいスケッチの作成や保存、保存したスケッチの表示などの操作ができます。

② **情報／設定メニュー**
環境設定やペンモードの設定変更などの操作ができます。

③ **ツールメニュー**
描画のスタイル変更やガイドの表示などの操作ができます。

④ **ブラシメニュー**
ブラシのサイズや不透明度の設定、ブラシの種類の切り替えなどができます。

⑤ **カラーメニュー**
ブラシの色を変更できます。

⑥ **レイヤメニュー**
レイヤの表示や追加ができます。

⑦ **描画エリア**
描画エリアの四隅のいずれかをダブルタップすると、配置されているコーナーショートカットの操作を実行できます。
- コーナーショートカットは、放射メニューを表示しているときに表示／設定できます。

⑧ **放射メニュー**
放射メニューを表示し、ブラシの切り替えなどの操作ができます。
- 放射メニューを表示すると、コーナーショートカットも表示されます。コーナーショートカットを変更する場合は、アイコンをロングタッチして使用する項目を選択します。

2 **スケッチする**

3 **[ ]→[保存]**

作成したスケッチを確認／編集する

1 **スケッチ画面→[ ]→[ギャラリー]**

スケッチのギャラリーが表示されます。
- 「 」をタップすると、新しいスケッチを作成できます。

2 **確認するスケッチを選択する**

画面をタップすると画面上部に操作アイコンが表示され、次の操作ができます。

:スケッチを編集します。
／ :お気に入りに追加／お気に入りから削除します。
:スケッチを画像データに変換して共有します。
:スケッチを削除します。

ファイル管理

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先などをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

◎アプリケーションにより、microSDメモリカードが必要になる場合がありますので、microSDメモリカードを挿入してご利用ください。
◎microSDメモリカードの空き容量を確認する方法については、「メモリの使用量を確認する」(▶P.185)をご参照ください。
◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化の方法については「microSDメモリカードをフォーマットする」(▶P.185)をご参照ください。

保護データについて

◎著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動／コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。

■取り扱い上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたり取り外しをしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品はmicroSD／microSDHC／microSDXCメモリカード(64GB)に対応しています。対応のmicroSD／microSDHC／microSDXCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。

microSDメモリカードを取り付ける／取り外す

microSDメモリカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

- 本製品の電源を入れたまま行うこともできますが、その際は途中で電池パックが外れないようご注意ください。また、取り外しの前には必ずmicroSDメモリカードのマウント(読み書き可能状態)解除を行ってください。
- 無理な取り付け／取り外しはしないでください。

microSDメモリカードを取り付ける

1 背面カバー・電池パックを取り外す(▶P.28)

2 microSDメモリカードの端子(金属)面を下にし、図の向きでmicroSDメモリカードスロットの奥までまっすぐ差し込む

- microSDメモリカードスロットはau Micro IC Card (LTE)スロットの上段にあります。

memo

◎microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

1 背面カバー・電池パックを取り外す（▶P.28）

- 電源を入れたまま行う場合は、必ずホーム画面で ☰ →[設定]→「一般」タブ→[ストレージ]→[外部SDカードのマウント解除]→[OK]と操作して、ステータスバーに が表示されたことを確認してから行ってください。

2 microSDメモリカードをまっすぐ引き抜く

memo

◎マウント解除完了前に取り外すと、故障・データ消失の原因となります。

◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
◎マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、microSDメモリカードを挿入したまま、ホーム画面で ☰ →[設定]→「一般」タブ→[ストレージ]→[外部SDカードのマウント]と操作してください。
◎microSDメモリカードにデータを保存中は、マウント解除操作できません。
◎microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
◎microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
◎microSDメモリカードにインストールされたアプリケーションは、microSDメモリカードを取り外すと利用できません。

microSDメモリカードをフォーマットする

microSDメモリカードをフォーマットすると、microSDメモリカードに保存されているデータがすべて消去されます。

1 ホーム画面で ☰ →[設定]→「一般」タブ→[ストレージ]

2 [外部SDカードを初期化]

3 [外部SDカードを初期化]→[全て削除]

画面ロック解除画面が表示された場合は、設定した解除方法を実行し、「全て削除」をタップします。

メモリの使用量を確認する

本体内のメモリやmicroSDメモリカードの合計容量と空き容量などを確認できます。

1 ホーム画面で ☰ →[設定]→「一般」タブ→[ストレージ]

マイファイルを利用する

本体やmicroSDメモリカードに保存されている静止画や動画、音楽や文書などのデータを表示･管理できます。

1 アプリ一覧画面で[samusng]→[マイファイル]

カテゴリ一覧画面が表示されます。
お買い上げ時は､｢全て｣｢画像｣｢動画｣｢音楽｣｢ドキュメント｣｢ダウンロード済みアプリ｣｢Dropbox｣｢最近使用したファイル｣の8個のショートカット(カテゴリ)が設定されています。

2 [全て]

｢Device storage｣は本体内のメモリ､｢SD memory card｣はmicroSDメモリカードを示しています。

- ｢画像｣｢動画｣をタップすると､本体やmicroSDメモリカード内に保存されている画像データが表示されます。
- ｢音楽｣をタップすると､本体やmicroSDメモリカード内に保存されている音楽ファイルや音声データなどが表示されます。
- ｢ドキュメント｣をタップすると､本体やmicroSDメモリカード内に保存されているドキュメントファイルが表示されます。
- ｢ダウンロード済みアプリ｣をタップすると､本体やmicroSDメモリカード内にインストールされているアプリケーションが表示されます。
- ｢Dropbox｣をタップすると､アカウントを設定したDropbox内に保存されているファイルが表示されます。
- ｢最近使用したファイル｣をタップすると､マイファイルで最近使用したファイルの一覧が表示されます。
- [ ]→[ショートカットを追加]→[OK]→ショートカットで表示するフォルダを表示→[完了]と操作すると､カテゴリ一覧画面にショートカットを追加できます。

3 利用したいフォルダをタップ

フォルダ／ファイル一覧画面が表示されます。
｢ ｣をタップするとカテゴリ一覧画面に､｢ ｣をタップすると1つ上の階層に移動します。

4 表示／再生したいファイルをタップ

選択したファイルが表示／再生されます。

マイファイルのメニューを利用する

カテゴリ一覧画面､フォルダ／ファイル一覧画面で をタップすると､以下の項目が表示されます。

項目		説明
ショートカットを削除※1		ショートカットを削除します。 • 削除するショートカットにチェックを入れる→[完了]と操作します。
FTPを追加※1		接続するFTPサーバーを設定します。
近くのデバイスをスキャン※1		同じWi-Fi®ネットワークに接続しているほかのDLNA機器をスキャンします。 • DLNA機器が検出されると､ショートカットに機器名が表示されます。
アイテムを選択※2		フォルダ／ファイルを選択します。
フォルダ作成※2		フォルダを作成します。
表示※2		フォルダ／ファイルの表示形式を設定します。
並べ替え※2		ファイル／フォルダ一覧の表示順を変更します。
ショートカットを追加※2		ショートカットを追加します。
設定	隠しファイルを表示	隠しファイルの表示／非表示を設定します。
	ファイル拡張子を表示	ファイル拡張子の表示／非表示を設定します。

※1 カテゴリ一覧画面にのみ表示されます。
※2 フォルダ／ファイル一覧画面でのみ表示されます。

ファイル管理

本体内のデータをmicroSDメモリカードにバックアップする

マイファイルを利用して、本体内のメモリのデータをmicroSDメモリカードにバックアップできます。

■ 例：カメラで撮影したデータをバックアップする

ここでは、本製品の「カメラ」アプリケーションで撮影し、本体内のメモリに保存されているデータをmicroSDメモリカードにバックアップする方法を説明します。

1 アプリ一覧画面で[samusng]→[マイファイル]

2 [全て]→[Device storage]→[DCIM]→[Camera]

3 [メニュー]→[アイテムを選択]

4 バックアップするデータにチェックを入れる→[メニュー]→[コピー]

5 [SD memory card]→保存するフォルダを選択→[ここに貼付]

- [メニュー]→[フォルダ作成]と操作すると、新規にフォルダを作成できます。

memo

◎バックアップしたデータを本体に戻す場合は、microSDメモリカード内のデータを元の場所にコピーします。
◎Eメールを復元する場合は、「Eメールをバックアップ／復元する」（▶P. 106）をご参照ください。

■ 本体内の主なデータ保存場所

データの種類		データ保存場所
カメラで撮影したデータ		/storage/emulated/0/DCIM/Camera
Eメール(@ezweb.ne.jp)※1	受信メール	/storage/emulated/0/private/au/email/BU/RE
	送信済メール	/storage/emulated/0/private/au/email/BU/SE
	未送信メール	/storage/emulated/0/private/au/email/BU/DR
	受信メールで添付データを保存した場合	/storage/emulated/0/private/au/email/MyFolder
	受信メールで本文に挿入されている画像を保存した場合（D絵文字を含む）	/storage/emulated/0/private/au/email/MyFolder
ブラウザから保存した画像などのデータ		/storage/emulated/0/Download

※1 Eメールアプリでデータが本体内にバックアップされた場合の保存場所です。

USB3.0ケーブル（試供品）でパソコンと接続する

USB3.0ケーブル（試供品）で本製品とパソコンを接続すると、メディアデバイス（MTP）モードまたはカメラ（PTP）モードでパソコンとデータのやりとりができます。

memo

◎データ転送中にUSB3.0ケーブル（試供品）を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。
◎著作権で保護されたデータはやりとりできない場合や、利用できない場合があります。

メディアデバイス（MTP）モードで接続する

パソコンに本製品がポータブルデバイスとして認識され、パソコンと本体／microSDメモリカードとの間で、ドラッグ＆ドロップでデータをコピー／移動をしたり、Windows Media® Playerと音楽や動画のデータを同期させたりできます。

1 USB3.0ケーブル（試供品）で本製品とパソコンを接続

接続が完了すると、パソコンに「（本製品のデバイス名）」という名前で認識されます。

2 通知パネルを開く→［メディアデバイスとして接続］→「メディアデバイス（MTP）」にチェックが入っていることを確認

3 パソコンでデータのやりとりや、同期の操作を行う

- ドラッグ＆ドロップでデータをやりとりするには、パソコンで「（本製品のデバイス名）」フォルダを開き、「Phone」フォルダ（本体の場合）または「Card」フォルダ（microSDメモリカードの場合）を開いてから操作します。
- 音楽や動画のデータを同期するには、パソコンでWindows Media® Playerを起動し、同期の操作を行います。

memo

◎ご利用になるパソコンのOSによっては、本製品がポータブルデバイス以外のデバイスとして認識される場合や、「（本製品のデバイス名）」以外の名前で表示される場合があります。

カメラデバイスとして使用する

本製品とパソコンをUSB3.0ケーブル（試供品）で接続してカメラ（PTP）モードにすると、本製品で撮影した静止画や動画をパソコンに転送できます。

- MTP非対応のパソコンなどにデータを転送する場合に使用します。

1 USB3.0ケーブル（試供品）で本製品とパソコンを接続

2 通知パネルを開く→［メディアデバイスとして接続］→「カメラ（PTP）」にチェックが入っていることを確認

3 パソコンでデータのやりとりや、同期の操作を行う

USB3.0ケーブル（試供品）を安全に取り外す

1 データ転送中でないことを確認

2 USB3.0ケーブル（試供品）を取り外す

Samsung Kiesを利用する

Samsung Kiesを利用して、連絡先や音楽、静止画、動画などのデータを本製品と同期したり、本製品のソフトウェアを更新したりできます。

- Samsung KiesはSamsungのホームページからダウンロードして、パソコンにインストールします。ダウンロードや使いかたの詳細については、Samsungのホームページをご参照ください。

1 パソコンでSamsung Kiesを起動する

2 USB3.0ケーブル（試供品）で本製品とパソコンを接続

Samsung Linkを利用する

Samsung Linkを利用して、オンラインストレージや他のデバイスとファイルを共有することができます。

- Samsung Linkを利用するには、Samsungアカウントが必要です。
- ファイルを共有する機器によっては、一部のファイルを再生できない場合があります。

- 利用方法などの詳細については、Samsungのホームページをご参照いただくか、Samsung Link画面で[メニュー]→[ヘルプ]と操作してよくある質問をご参照ください。

Samsung Linkを設定する

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[Samsung Link]

Samsung Link画面が表示されます。

- 画面上部のカテゴリタブ(「写真」/「音楽」/「動画」/「ドキュメント」/「ファイル」)をタップすると、対応するファイルの一覧が表示されます(「全てのコンテンツ」を選択した場合は、「ファイル」タブは表示されません)。
- コンテンツ保存先選択メニューが表示された場合は、画面を左にフリックするか、「[アイコン]」をタップするとSamsung Link画面が表示されます。
- Samsung Linkの紹介画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「開始」をタップしてください。「サインイン」と表示されている場合は、「サインイン」をタップし、画面の指示に従ってSamsungアカウントを設定してください(▶P.35)。

2 [メニュー]→[設定]

登録済みストレージ	登録済みのストレージサービスの一覧を表示したり、ストレージを登録したりします。
保存先	ダウンロードしたコンテンツの保存先を設定します。
自動アップロード	撮影した写真や動画を、登録済みデバイスやストレージに自動的にアップロードするための設定を行います。
動画の画質を最適化	動画をアップロードする際に画質の最適化を行うかどうかを設定します。
パスワードロック	Samsung Linkの利用時にSamsungアカウントとパスワードの入力が必要になるように設定します。
マイアカウント	Samsungアカウントの情報の確認やパスワードの変更などができます。
このサービスについて	Samsung Linkのバージョンやライセンス情報を表示します。

本製品内のファイルをオンラインストレージや他のデバイスにアップロードする

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[Samsung Link]→画面を右にフリック/[アイコン]

コンテンツ保存先選択メニューが表示されます。

2 「登録済みデバイス」から本製品をタップ

3 画面上部のカテゴリタブをタップ→[チェック]→アップロードするファイルにチェックを入れる→[アップロード]

4 アップロード先をタップ

アップロードを開始します。

- アップロードを取り消すには、通知パネルを開いて「ファイルを転送中...」をタップし、「✕」をタップします。

オンラインストレージや他のデバイスにあるファイルを本製品で再生する

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[Samsung Link]→画面を右にフリック/[アイコン]

コンテンツ保存先選択メニューが表示されます。

2 「登録済みストレージ」または「登録済みデバイス」からオンラインストレージ/デバイスをタップ

- ストレージやデバイスが表示されない場合は、[メニュー]→「更新」をタップして再度検索します。

- 通知画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップしてください。

3 画面上部のカテゴリタブをタップ→再生するファイルをタップして再生操作を行う

memo

◎ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、再生が中断される場合があります。

Group Play

Group Playを搭載した他の機器と接続して、音楽や写真、動画、ドキュメント、ゲームを共有して表示／再生／プレイができます。Group Playで共有するには、本製品でグループを作成して他の機器に参加してもらうか、他の機器で作成したグループに本製品で参加する必要があります。

- Group　Playを利用するには、あらかじめ他の機器と同じWi-Fi®ネットワークに接続している必要があります。
- ファイルを共有する機器によっては、一部のファイルを再生できない場合があります。
- Group Playの詳細については、Group Playのトップ画面で[メニュー]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。ヘルプコンテンツのダウンロード確認画面が表示された場合は、画面の指示に従ってヘルプコンテンツをダウンロードしてください。

1 アプリ一覧画面で[samsung]→[Group Play]

Group Playのトップ画面が表示されます。

- 初めて起動したときは免責条項画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

memo

◎Group Playを利用中は、インターネットに接続できません。

グループを作成する

1 Group Playのトップ画面→[グループを作成]

「グループパスワードを設定」にチェックを入れると、グループに参加するためのパスワードを設定できます。チェックを外して「グループを作成」をタップした場合は、手順3に進みます。

2 パスワードを入力→[OK]

コンテンツ共有／再生画面が表示されます。

グループパスワードは1～6桁の数字で設定してください。

- 「Group Playの使い方のヒント」画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップしてください。

3

音楽を共有	共有する音楽を選択します。2台以上の機器を接続してサラウンドサウンドを楽しむことができます。
画像を共有	共有する画像を選択します。
動画を共有	共有する動画を選択します。
ドキュメントを共有	共有するドキュメントを選択します。
ゲームその他をプレイ	共有するゲームなどを選択します。

4 共有するコンテンツにチェックを入れる→[完了]／[✓]

グループに参加した機器から再生操作を行うと、コンテンツを共有できます。

memo

◎共有中の画面に表示される各アイコンをタップして、画像にメモを描く、音楽のスピーカー設定の変更、動画や音楽の音量調節などの操作ができます。アイコンが表示されない場合は、画面をタップすると表示されます。

ファイル管理

グループに参加する

1 Group Playのトップ画面→[グループに参加]

グループのスキャンが開始されます。グループに参加すると、コンテンツ共有／再生画面が表示されます。

- パスワードの入力画面が表示された場合は、パスワードを入力し、「OK」をタップしてください。

近くのデバイス

同じWi-Fi®ネットワークに接続しているほかのDLNA(Digital Living Network Alliance)対応機器と、ファイルを共有することができます。

近くのデバイスと本製品内のファイルを共有する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[近くのデバイス]

2 [○]をタップして[|]にする

ステータスバーに[icon]が表示されます。

- 他の機器からのアクセスを許可するかどうかの確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、手順4に進んでください。

3 アクセスする機器から本製品への接続操作を行う

アクセスを許可するかどうかの確認画面が本製品上に表示されます。

4 [OK]

アクセスした機器と接続されます。

- 「キャンセル」をタップするとアクセスを拒否します。
- アクセスを許可または拒否した機器は、許可デバイスリスト／禁止デバイスリストに登録されます(▶P.191)。

5 アクセスした機器から再生の操作を行う

「近くのデバイス」のメニューを利用する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[近くのデバイス]

2

共有コンテンツ	共有するコンテンツを選択します。
許可デバイスリスト	本製品にアクセス可能な機器リストを表示します。
禁止デバイスリスト	本製品にアクセス不可の機器リストを表示します。
ダウンロード先	他の機器から本製品に転送されたメディアファイルの保存先を設定します。
他デバイスからの転送	メディアファイルを転送されたときの本製品の動作を設定します。

memo

◎許可デバイスリスト／禁止デバイスリストに追加されているデバイスを削除するには、削除するデバイスにチェックを入れる→「削除」をタップします。

データ通信

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイスとワイヤレス接続できる技術です。Bluetooth®デバイスと通信するには、Bluetooth®機能をオンにする必要があります。また、必要に応じて本製品とBluetooth®デバイスのペアリング(登録)を行ってください。

memo

◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
◎Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■Bluetooth®機能使用時の注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との電波干渉について

本製品のBluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)対応機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがあります。

この場合、以下の対策を行ってください。

1. Bluetooth®デバイスと無線LAN(Wi-Fi®)対応機器は、20m以上離してください。
2. 20m以内で使用する場合は、Bluetooth®デバイスまたは無線LAN(Wi-Fi®)対応機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能をオンにする

本製品でBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機能をオンに設定します。

他のBluetooth®機器からの接続要求、機器検索への応答、オーディオ出力、ハンズフリー通話、データ送受信などが利用可能になります。

1 ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「接続」タブ→「Bluetooth」の[O]をタップして[I]にする

ステータスバーに[Bluetoothアイコン](接続待機中のアイコン)が表示されます。

memo

◎Bluetooth®機能のオン/オフ設定は、電源を切っても変更されません。
◎Bluetooth®機能は本製品の電源を切った状態では利用できません。
◎Bluetooth®機能をオンにすると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能をオフにしてください。また飛行機の中や病院など、無線機器の使用が禁止されている場所では、Bluetooth®機能をオフにしてください。

他のBluetooth®機器を登録する

本製品と他のBluetooth®機器を接続するには、あらかじめペアリング（登録）を行います。

- 機器によって、ペアリングのみ行う場合と、続けて接続まで行う場合があります。

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［Bluetooth］

Bluetooth設定画面が表示されます。

2 ［○］をタップして［|］にする

接続可能なBluetooth®機器の検索が自動的に開始され、検出されたBluetooth®デバイス名が一覧表示されます。

3 ペアリングを行うBluetooth®デバイス名を選択

4 画面の指示に従って操作

パスキー入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー（4～16桁の数字）を入力します。

memo

◎ペアリングを行うデバイス側で、Bluetooth®機能が有効になっていることとBluetooth®検出機能がオンになっていることを確認してください。
◎接続するBluetooth®デバイス名が表示されていないときは、「スキャン」をタップして、機器を再検索します。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、4～16桁の数字を入力できます。

memo

◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
◎接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。

他のBluetooth®機器から検出可能にする

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［Bluetooth］

2 本製品のデバイス名にチェックを入れる

本製品が、他のBluetooth®機器から一定時間検出可能になります。

- 検出可能な時間は、Bluetooth設定画面→［≡］→「端末の公開時間」から変更できます。

■他のBluetooth®機器からペアリング要求を受けた場合

ペアリングを要求する画面が表示された場合は、必要に応じて「OK」をタップまたはパスキーを入力し、Bluetooth®機器を認証します。

Bluetooth®対応機器の接続を解除する

1 Bluetooth設定画面→接続中のBluetooth®デバイス名をタップ

2 ［OK］

ペアリングしたまま接続が解除されます。

- ペアリングを解除する場合は、ペアリング済みのBluetooth®デバイス名の［⚙］→［ペアリングを解除］と操作します。

Bluetooth®機能でデータを送受信する

あらかじめ本製品のBluetooth®機能をオンにし、相手のBluetooth®機器とペアリングを行ってください。

Bluetooth®機能でデータを送信する

連絡先、静止画、動画、音楽などのファイルを、他のBluetooth®機器に送信できます。

- 送信は各アプリケーションの「共有」／「送信」などのメニューから行ってください。

Bluetooth®機能でデータを受信する

1 ファイル転送画面が表示されたら［承認］

ステータスバーに⬇が表示され、データの受信が開始されます。
通知パネルで受信状態を確認できます。

無線LAN（Wi-Fi®）機能

Wi-Fi®機能を利用する

家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

memo

◎ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無線LAN親機（Wi-Fi®ネットワーク）をご用意ください。
◎外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のWi-Fi®ネットワーク状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
◎すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
◎無線LAN（Wi-Fi®）機能は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に進入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

Wi-Fi®機能をオンにする

Wi-Fi®機能を使用するには、Wi-Fi®機能をオンにしてから利用可能なWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ

2 「Wi-Fi」の［○］をタップして［｜］にする

Wi-Fi®機能が起動し、利用可能なWi-Fi®ネットワークがスキャンされます。
Wi-Fi®機能がオンになるまで、時間がかかる場合があります。

memo

◎ Wi-Fi®機能がオンのときでもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fi®ネットワーク接続中は、Wi-Fi®機能が優先されます。
また、Wi-Fi®ネットワークが切断されると、自動的にパケット通信に切り替わります。

◎ Wi-Fi®機能を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。Wi-Fi®ネットワークの電波強度は、お使いの本製品の位置によって異なります。Wi-Fi®ルーターの近くに移動すれば、電波強度が改善されることがあります。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

1 ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［Wi-Fi］

Wi-Fi設定画面が表示され、利用可能なWi-Fi®ネットワークが一覧表示されます。

2 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→［接続］

- セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード（セキュリティキー）※1を入力し、「接続」をタップします。
  ※1 パスワード（セキュリティキー）は、アクセスポイントで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続が完了すると、ステータスバーに［Wi-Fi］が表示されます。

memo

◎ Wi-Fi設定画面で接続中のWi-Fi®ネットワークをタップすると、ネットワーク情報の詳細が表示されます。

◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用になれない場合があります。

WPSのプッシュボタン方式でWi-Fi®ネットワークに接続する

Wi-Fi設定画面に「（WPS利用可能）」と表示されているWi-Fi®ネットワークのアクセスポイントには、WPS（Wi-Fi Protected Setup）を利用して接続できます

1 Wi-Fi設定画面で［≡］→［WPSプッシュボタン］

2 アクセスポイント機器側で、2分以内にWPSボタンを押す

3 本製品で［OK］

memo

◎ Wi-Fi®ネットワークのアクセスポイントがWPSのPINコード方式に対応している場合は、Wi-Fi設定画面で［≡］→［WPS PINエントリ］をタップし、アクセスポイント側で本製品の画面に表示されたPINコードを入力→本製品で［OK］をタップすると接続できます。

Wi-Fi®ネットワークを手動で追加する

1 Wi-Fi設定画面→［Wi-Fiネットワークを追加］

2 追加するWi-Fi®ネットワークのネットワークSSIDを入力

3 セキュリティを選択

必要に応じて、追加するWi-Fi®ネットワークのセキュリティ情報を入力します。

4 ［接続］

memo

◎ 手動でWi-Fi®ネットワークを追加する場合は、あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

静的IPを使用して接続する

静的IPアドレスを使用してWi-Fi®ネットワークに接続するように設定できます。

1 **Wi-Fi設定画面→接続するWi-Fi®ネットワークをタップ→「拡張オプションを表示」にチェックを入れる→下に表示されるIP設定の項目をタップ→［静的］**

設定項目が下に表示されます。

2 **項目を選択→必要な情報を入力**

静的IPアドレスを使用するには、「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネットワークプレフィックス長」「DNS 1」「DNS 2」の入力が必要です。

3 ［接続］

Wi-Fi®機能を切断する

1 **Wi-Fi設定画面→接続中のWi-Fi®ネットワークを選択**

2 ［切断］

memo

◎ Wi-Fi設定画面で接続中のWi-Fi®ネットワークをロングタッチ→［ネットワークを切断］と操作しても、接続を切断できます。
◎ 切断すると、再接続のときにパスワード（セキュリティキー）の入力が必要になる場合があります。

Wi-Fiの詳細設定を行う

オープンネットワーク通知を設定する

オープンネットワーク（パスワードなどが設定されていないWi-Fi®ネットワーク）が検出されたら通知するように設定します。

1 **Wi-Fi設定画面で［≡］→［詳細設定］→「ネットワーク通知」にチェックを入れる**

オープンネットワーク通知が設定されます。

Wi-Fi®ネットワークの並び順を設定する

1 **Wi-Fi設定画面で［≡］→［詳細設定］→［並べ替え］**

2 **並べ替え方法を選択**

- 「アルファベット」を選択するとネットワークSSIDの名前順、「RSSI」を選択すると電波強度順に表示が切り替わります。

Wi-Fi®機能のスリープ設定をする

Wi-Fi®機能のスリープ設定を変更することで、画面のバックライトが消灯したときに本体のWi-Fi®機能がオフになるように設定できます。また、Wi-Fi®機能を常にオンにするか、あるいは充電時には常にオンにするように設定することも可能です。

1 **Wi-Fi設定画面で［≡］→［詳細設定］→［スリープ中のWi-Fi接続］**

2 **スリープ設定を選択**

スキャンの常時許可を設定する

Wi-Fi®機能がオフのときでも、アプリケーションがWi-Fi®機能を利用して位置情報を取得するのを許可するかどうかを設定できます。

1 Wi-Fi設定画面で[メニュー]→[詳細設定]→「スキャンを常時許可」にチェックを入れる

memo

◎本機能をオンにしても、Wi-Fi®機能を利用したデータ通信は行われません。

ネットワーク自動切り替えを設定する

接続したWi-Fi®ネットワークが安定したインターネット接続を維持できないとき、自動的にモバイルネットワークに切り替えるように設定します。

1 Wi-Fi設定画面→[メニュー]→[詳細設定]→「ネットワーク自動切り替え」にチェックを入れる→[OK]

Wi-Fiタイマーを設定する

Wi-Fi®ネットワークへの自動接続/切断する時間を設定します。

1 Wi-Fi設定画面→[メニュー]→[詳細設定]→[Wi-Fiタイマー]

2 「開始時刻」/「終了時刻」にチェックを入れる

- 自動接続を設定する場合は「開始時刻」に、自動切断を設定する場合は「終了時刻」にチェックを入れます。

3 時刻を設定→[完了]

- Wi-Fiタイマーをオフにする場合は[I]をタップして[O]にします。

Wi-Fi証明書をインストールする

Wi-Fi証明書をmicroSDカードからインストールできます。

1 Wi-Fi設定画面で[メニュー]→[詳細設定]→[証明書をインストール]

以降の操作については、ネットワーク管理者の情報に従って設定してください。

Wi-Fi Directを設定する

Wi-Fi Direct対応デバイス同士をピア・ツー・ピア(P2P)型により相互接続し、データのやりとりができます。

1 Wi-Fi設定画面で[Wi-Fi Direct]

2 検索されたデバイス名を選択

スキャン停止中は、「スキャン」をタップして、デバイスの検索結果を更新することができます。

- 複数接続が可能なWi-Fi Direct対応デバイスを検索する場合は、「複数接続」→表示されたデバイス名から接続したいデバイス名にチェックを入れる→「完了」と操作します。

3 接続を完了するときは[接続終了]→[OK]

テザリング機能

テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、パケット通信を通じて無線LAN（Wi-Fi®）対応機器、USB対応機器をインターネットに接続させることをいいます。

memo

◎テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

USBテザリング機能を利用する

本製品とパソコンをUSB3.0ケーブル（試供品）で接続し、インターネットに接続することができます。

memo

◎USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードについては、以下のホームページをご参照ください。
<パソコンから>http://www.samsung.com/jp/kies

1 **USB3.0ケーブル（試供品）で本製品とパソコンを接続**

2 **ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［テザリング］**

3 **「USBテザリング」にチェックを入れる**

memo

◎Windows XP（Service Pack 3以降）／Windows Vista／Windows 7／Windows 8以外のOSでの動作は、保証していません。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する

本製品をモバイルWi-Fi®ルーターとして利用できるようになります。

1 **ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［テザリング］**

2 **「Wi-Fiテザリング」の［○］→注意事項を確認→［OK］**

memo

◎Wi-Fi®テザリング機能は電池を多く消費するため、充電しながらご利用になることをおすすめします。

Wi-Fi®テザリング機能を設定する

無線LAN（Wi-Fi®）対応機器から本製品に接続するための設定を行います。

1 **ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［テザリング］→［Wi-Fiテザリング］→［設定］**

2 **ネットワークSSIDを入力**

パソコンなど無線LAN（Wi-Fi®）対応機器に表示されるアクセスポイント名（SSID）を入力します。

3 **セキュリティを選択**

必要に応じて、Wi-Fi®ネットワークのセキュリティ情報を入力します。

4 **［保存］**

memo

◎「セキュリティ」を「オープン」にすると、意図しない機器からの接続のおそれがありますので、ご注意ください。

接続を許可する機器を設定する

1 ホーム画面で[メニューキー]→[設定]→「接続」タブ→[テザリング]→[Wi-Fiテザリング]

2 ネットワークSSIDをタップ→[許可デバイスのみ]

3 [許可デバイス]→[+]

4 接続を許可する機器の名前(デバイス名称)を入力→「MACアドレス」欄をタップ→接続を許可する機器のMACアドレスを入力→[OK]

機能設定

設定メニューを表示する

設定メニューから本製品の各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズ、セキュリティの設定、データの初期化などを行うことができます。

1 ホーム画面で［≡］→［設定］

設定メニュー画面が表示されます。

2 「接続」／「デバイス」／「コントロール」／「一般」タブをタップ

■各タブの項目一覧

項目	設定内容	参照先
「接続」タブ	「ネットワーク接続」「接続と共有」の設定を行います。	P.204、P.208
「デバイス」タブ	「サウンドと画面表示」「個人設定」の設定を行います。	P.208、P.211
「コントロール」タブ	「音声と入力方法」「モーションコントロール」の設定を行います。	P.216、P.218
「一般」タブ	「アカウントとバックアップ」「端末管理」の設定を行います。	P.220、P.221

「ネットワーク接続」の設定をする

Wi-Fi®、Bluetooth®接続、ホームネットワークの設定など、通信に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面→「接続」をタップ

2

Wi-Fi	▶P.197「Wi-Fi®機能をオンにする」		
Bluetooth	▶P.194「Bluetooth®機能をオンにする」		
テザリング	▶P.200「テザリング機能」		
機内モード	▶P.205「機内モードを設定する」		
通信制限モード	電話の着信・応答と、SMSの受信以外のすべての通信を無効に設定します。		
データ使用量	▶P.205「データ使用量を設定する」		
位置情報サービス	現在地情報へのアクセス	現在地情報を要求するアプリケーションに、位置情報データの使用を許可するように設定します。	
	GPS機能を使用	▶P.153「GPS機能を有効にする」	
	無線ネットワークを使用	▶P.154「現在地検索を有効にする」	
	マイプレイス	位置情報が必要なサービスを利用するために、お気に入りの場所（Home、Office、Carなど）を設定します。	
その他ネットワーク	モバイルネットワーク	モバイルデータ	▶P.206「モバイルネットワークを設定する」
		データローミング	▶P.243「データローミングを設定する」
		ローミング設定	▶P.242「海外利用に関する設定を行う」

機能設定

その他ネットワーク	モバイルネットワーク	LTEデータ通信	LTEデータ通信を使用するかどうかを設定します。
		APN	▶P.122「パケット通信を利用する」
		CPA接続設定	CPAの接続を設定します。
	VPN	▶P.207「VPNを設定する」	
	NFC／おサイフケータイ 設定	▶P.165「おサイフケータイ®を設定する」	

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

■機内モードをオンにする

1 設定メニュー画面→「接続」タブ

2 「機内モード」にチェックを入れる→[OK]

「機内モード」のチェックを外すと、機内モードはオフになります。
機内モードがオンの場合でも無線LAN（Wi-Fi®）機能やBluetooth®機能をオンにすることができます。航空機内や病院など電波の使用を禁止された区域では無線LAN（Wi-Fi®）機能を使用しないようご注意ください。

memo

◎ ▯（1秒以上長押し）→[機内モード]→[OK]と操作してもオン／オフを切り替えることができます。

データ使用量を設定する

期間ごとやアプリケーションごとのモバイルデータ通信使用量（目安）を確認できます。また、アプリケーションがバックグラウンドで行うデータ通信や自動同期を制限したり、特定のWi-Fi®ネットワークを利用できないように設定したりできます。

■データ通信を設定する

1 設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]

2 「モバイルデータ」にチェックを入れる

■指定したデータ使用量を超えたときに警告・制限させる

1 設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]

2 「モバイルデータを制限」にチェックを入れる→[OK]

「使用サイクル」欄に使用量リセットのサイクルが表示されます。サイクルを変更する場合は、「使用サイクル」欄をタップ→[サイクルを変更]→サイクルを設定→[設定]と操作します。

3 グラフ上の各バーをドラッグして使用量を設定する

- オレンジ色のバーは警告する使用量、赤色のバーはモバイルデータ通信を制限する使用量を設定します。
- 白色のバーをドラッグすると、指定した期間内に使用したデータ通信量を確認できます。

■データローミングの使用を許可する

1 設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]

2 ▤→「データローミング」にチェックを入れる→[OK]

■バックグラウンドデータを制限する

1 **設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]**

2 **[≡]→「バックグラウンド制限」にチェックを入れる→[OK]**

■自動同期を制限する

1 **設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]**

2 **[≡]→「データを自動同期」のチェックを外す→[OK]**

■Wi-Fi®使用状況を表示する

Wi-Fi®ネットワーク接続でのデータ使用量を表示できます。

1 **設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]**

2 **[≡]→「Wi-Fi使用状況」にチェックを入れる**

- 画面上部に「モバイル」/「Wi-Fi」タブが表示され、「Wi-Fi」タブをタップしてデータ使用量を確認できます。

■特定のWi-Fi®ネットワークの使用を制限する

1 **設定メニュー画面→「接続」タブ→[データ使用量]**

2 **[≡]→[モバイルホットスポット]→利用を制限するWi-Fi®ネットワークにチェックを入れる**

モバイルネットワークを設定する

データ通信やローミングなどのネットワークを利用できるように設定します。

■データ通信を設定する

1 **設定メニュー画面→「接続」タブ→[その他ネットワーク]→[モバイルネットワーク]→「モバイルデータ」にチェックを入れる**

memo

◎「モバイルデータ」のチェックを外すとデータ通信が無効になり、CDMA 1X WIN(国内でのEVDOマルチキャリアサービスを含む)/LTE通信でのパケット通信ができなくなります。

◎データローミングについては、「データローミングを設定する」(▶P.243)をご参照ください。

◎ローミング設定については、「海外利用に関する設定を行う」(▶P.242)/「ネットワークモードを設定する」(▶P.243)をご参照ください。

機能設定

VPNを設定する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

- 本製品は以下の種類のVPNに対応しています。
  - ・PPTP
  - ・L2TP/IPSec PSK
  - ・L2TP/IPSec RSA
  - ・IPSec Xauth PSK
  - ・IPSec Xauth RSA
  - ・IPSec Hybrid RSA

VPNを追加する

1 設定メニュー画面→「接続」タブ→[その他ネットワーク]→[VPN]

- 初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定してください。項目の内容については、「画面ロックを設定する」（▶P.214）をご参照ください。

2 [＋]

3 VPN設定の各項目を設定→[保存]

VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo

◎追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更するVPNをロングタッチ→[ネットワークを編集]→必要に応じてVPNの設定を変更→[保存]と操作します。
削除するには、削除するVPNをロングタッチ→[ネットワークを削除]と操作します。

VPNに接続する

1 設定メニュー画面→「接続」タブ→[その他ネットワーク]→[VPN]

VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続するVPNをタップ

3 必要な認証情報を入力→[接続]

VPNに接続すると、ステータスバーにが表示されます。

VPNを切断する

1 ステータスバーを下にスライド→VPN接続中を示す通知をタップ→[切断]

「接続と共有」の設定をする

DLNA対応機器やScreen Mirroring対応機器など、他の機器との接続に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面→「接続」タブをタップ

2

近くのデバイス	▶P.191「近くのデバイス」
Screen Mirroring	対応機器※1と本製品の画面を共有します。 • HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)機能をサポートしない対応機器とは接続できない場合があります。 • ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、再生が中断される場合があります。 • 特定の周波数帯のWi-Fi®ネットワークを使用する場合、対応機器を検索できない場合があります。

※1 2013年10月現在、日本国内では本機能を利用できる対応機器は販売されておりません。

「サウンドと画面表示」の設定をする

サウンドやディスプレイ、マルチウィンドウ、LEDインジケーターなど、本製品のサウンドと画面表示に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面→「デバイス」タブをタップ

2

サウンド	音量	▶P.210「各種音量を調節する」
	バイブの強度設定	▶P.210「バイブレーションの強度を設定する」
	着信音	電話の着信音を設定します。
	バイブ	バイブレーションのパターンを設定します。 • 「作成」をタップして、[作成]→円の中をタップしてバイブのパターンを作成→[停止]→[保存]と操作し、バイブパターン名を入力→[OK]で新しいパターンの登録もできます。
	標準通知音	メール着信などの通知音を設定します。
	着信時にバイブ	電話の着信、SMSやEメール(@ezweb.ne.jp)の受信時に、着信音／通知音に加えてバイブレーション動作もするかどうかを設定します。 • マナーモード(バイブまたはサイレント)に設定している場合は、本機能は設定できません。
	ダイヤルキーパッド操作音	ダイヤルキーパッドを操作したときの音を鳴らすかどうかを設定します。

機能設定

サウンド	タッチ操作音	〔メニュー〕や〔戻る〕、メニュー項目をタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。
	画面ロック音	画面ロックの設定／解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。
	アプリ、タッチ操作	特定の操作をしたときの振動を有効にするかどうかを設定します。
	緊急発信時の動作音	緊急発信時の動作音（「OFF」／「通知」／「バイブ」）を設定します。
	ペン挿入／取り外し音	本製品からSペンを取り外したときや、本製品にSペンを挿入したときの音を設定します。
	オーディオ出力	HDMI接続をしたときのオーディオ出力を設定します。
	Adapt Sound	イヤホンから聞こえる通話や音楽再生の音質を最適化します。 • 「ミュージック」アプリケーションで音楽再生中に音量を14以上にすると、最適化は自動的に解除されます。音量を13以下に下げると、再度最適化されます。

ディスプレイ	明るさ	画面の明るさを設定します。「明るさの自動調整」にチェックを入れると、照度センサーで周囲の明るさを検知して画面の明るさを自動調整します。
	画面のタイムアウト	画面のバックライトが自動消灯するまでの時間を設定します。
	タッチキーライト消灯時間	タッチキーのライトが消えるまでの時間を設定します。
	画面モード	画面のコントラストを設定します。
	読書モード	本製品で読書をする際に、画面表示を読書用に最適化するかどうかを設定します。 • 「〔編集〕」をタップして、読書モードを適用するアプリケーションを設定できます。
	画面トーンの自動調整	表示されている画像に応じて画面のトーンを調整し、バッテリーの消耗を抑えます。
	スクリーンセーバー	▶P.211「スクリーンセーバーを設定する」
	画面の自動回転	画面の縦横自動回転を設定します。
	バッテリー残量を表示	電池残量（%）をステータスバーに表示するかどうかを設定します。
	画面キャプチャ後に編集	画面の表示内容を画像として保存したとき、キャプチャ／編集画面を表示するかどうかを設定します。

マルチウィンドウ		画面を2つに分けて別々のアプリケーションを表示できるようにするかどうかを設定します。
LED インジケーター	充電中	本製品を充電器に接続したときに通知LEDを点灯させるかどうかを設定します。
	バッテリー残量不足	電池残量が少なくなったときに通知LEDを点灯させるかどうかを設定します。
	通知	不在着信や未確認のメッセージ、アプリケーションイベントがあるとき、通知LEDを点灯させるかどうかを設定します。
	録音	録音中に通知LEDを点灯させるかどうかを設定します。

マナーモードを設定する

マナーモード(バイブまたはサイレント)を設定することで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

1 **(1秒以上長押し)**

2 **[サイレント]/[バイブ]**

memo

◎ の下側を押すと、着信音量が1段階下がります。着信音量を下げることで、バイブにすることもできます。
◎ マナーモード(サイレント/バイブ)に設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音や、動画再生、音楽の再生などは消音されません。

各種音量を調節する

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[サウンド]→[音量]**

次の項目の音量を調節します。
- 音楽、動画、ゲーム、およびその他のメディア
- 着信音
- 通知
- システム

2 **スライダを左右にドラッグして、音量を調節**

音量を下げるにはスライダを左にドラッグ、上げるにはスライダを右にドラッグします。

3 **[OK]**

memo

◎ マナーモード設定中に着信音の音量を調節すると、マナーモードは解除されます。

バイブレーションの強度を設定する

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[サウンド]→[バイブの強度設定]**

次の項目のバイブレーションの強度を調節します。
- 音声着信
- 通知
- アプリ、タッチ操作

2 **スライダを左右にドラッグして、強度を調節**

- バイブレーションを弱くするにはスライダを左にドラッグ、強くするにはスライダを右にドラッグします。

3 **[OK]**

スクリーンセーバーを設定する

スクリーンセーバーのON／OFF、種類、有効にするタイミングを設定します。

1 **設定画面→「デバイス」タブ→[ディスプレイ]→[スクリーンセーバー]**

2 **→注意事項を確認→[OK]**

3 **[Flipboard]／[カラー]／[フォトテーブル]／[フォトフレーム]**

- 「Flipboard」を選択した場合は、[ ]→[新しいアイテムを自動でダウンロード]→[WiFi接続時のみ]／[常にダウンロード]／[ダウンロードしない]→ と操作します。
- 「フォトテーブル」または「フォトフレーム」を選択した場合は、[ ]→表示する画像が含まれるフォルダにチェックを入れる→ と操作します。

4 **[開始時を選択]→有効にするタイミングを選択**

- 「今すぐ開始」をタップすると、スクリーンセーバーをプレビュー表示できます。

「個人設定」の設定をする

ロック画面や壁紙、フォント、通知パネルなど、本製品の個人設定に関する各種設定を行います。

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブをタップ**

2

ロック画面※1	画面ロック	▶P.214「画面ロックを設定する」
	マルチウィジェット	ロック解除画面の画面上部を左右にフリックしてウィジェットを表示させるかどうかを設定します。
	時計ウィジェットオプション	▶P.215「時計ウィジェットオプションを設定する」
	ショートカット	ロック解除画面にショートカットを表示するように設定します。 • ショートカットの変更／削除は、画面の指示に従ってください。
	パーソナルメッセージ	ロック解除画面にパーソナルメッセージを表示するかどうかを設定します。また、表示するパーソナルメッセージを編集できます。
	オーナー情報	ロック解除画面にオーナー情報を表示するかどうかを設定します。また、表示するオーナー情報を編集できます。
	ロック解除エフェクト	ロック解除時のエフェクトを設定します。
	インクエフェクト	「ロック解除エフェクト」を「波紋エフェクト」に設定したときのインクエフェクトを設定します。

ロック画面※1	ロック画面でウェイクアップ	画面ロック方法がスワイプの場合に、ウェイクアップコマンド（音声）でロック解除できるように設定します。また、ウェイクアップコマンドを設定します。
	顔認識性能を改善	色々な状態で顔を撮影し、顔認識の性能を向上させます。
	署名を表示	ロック解除画面で入力した署名を表示するかどうかを設定します。
	精度レベル	署名入力時の精度レベルを設定します。
	パターンを表示	画面ロック解除時にパターンの軌跡を表示させるかどうかを設定します。
	自動的にロック	画面のバックライトが消灯してから自動でロックがかかるまでの時間を設定します。
	電源キーですぐにロック	を押して画面ロックするかどうかを設定します。
	ロック画面でアクションメモ	ロック解除画面でアクションメモを使用できるようにするかどうかを設定します。 • Sペンのボタンを押しながら、ロック解除画面をダブルタップすると表示できます。
	ヘルプ	ロック解除画面にヘルプテキストを表示するように設定します。
壁紙		▶P.215「壁紙の設定をする」
フォント	フォントスタイル	画面に表示される文字フォントを設定します。 • 起動中のアプリケーションが終了する場合があります。
	文字サイズ	画面の文字サイズを設定します。
通知パネル	明るさ調整	通知パネルで画面の明るさを調整できるよううするかどうかを設定します。
	クイック設定ボタンを設定	通知パネルに表示されるクイック設定ボタンを並べ替えます。

かんたんモード		ホーム画面を「かんたんモード」に切り替えるかどうかを設定します。
ユーザー補助※1	画面の自動回転	画面の縦横自動回転を設定します。
	画面のタイムアウト	画面の表示が消えるまでの時間を設定します。
	自動的にロック	画面のバックライトが消灯してから自動でロックがかかるまでの時間を設定します。
	パスワードの音声出力	パスワードを音声で出力するか設定します。
	通話応答／終了	を押して電話に出たり、を押して通話を終了するかどうかを設定します。
	イージータッチモード	アラーム／タイマー鳴動中の画面や着信画面で、アイコンをドラッグ／スライドせずにタップするだけで、停止／スヌーズや応答／拒否の操作ができるように設定します。
	ショートカットを表示	を1秒以上押して表示される端末オプション画面にユーザー補助ショートカットを表示するかどうかを設定します。
	ユーザー補助を管理	**エクスポート**：ユーザー補助設定をファイルとして保存します。 **更新**：ユーザー補助設定ファイルをインポートし、ユーザー補助設定を更新します。 **共有**：ユーザー補助設定ファイルをオンラインサービスで共有したり、Bluetooth機能やメールなどで送信します。 **Android Beam**：ユーザー補助設定ファイルをNFCで送信します。
	TalkBack	▶P.215「ユーザー補助プラグインを利用する」
	文字サイズ	画面の文字サイズを設定します。
	拡大	画面の拡大操作を設定します。

ユーザー補助※1	ネガポジ反転	画面のカラーを反転します。
	色の調整	色覚テストを行い、ディスプレイ表示を最適な色に調整します。
	通知リマインダー	確認していない通知があるとき、設定した時間が経過すると通知音を鳴らして知らせるかどうかを設定します。
	ユーザー補助ショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を利用できるように設定できます。 • を1秒以上押して端末オプション画面を表示し、2本の指で画面をロングタッチし続けると、ユーザー補助機能を利用できるようになります。
	音声読み上げオプション	テキストを読み上げるための音声合成エンジンの設定や、読み上げ速度などを設定します。
	サウンドバランス	イヤホンを使用して音楽を聴くときの左右の音量バランスを設定します。
	モノラル再生	片方のイヤホンだけで聴きやすくするために、オーディオをモノラルに変更します。
	全ての音をOFF	受話音声を含む、すべての音をオフに設定します。
	フラッシュ通知	通知情報があるときにライトを点滅してお知らせするかどうかを設定します。
	アシスタントメニュー	アシスタントメニューを表示させるかどうかを設定します。また、アシスタントメニューの表示位置の設定や、アシスタントメニューに表示される操作の編集ができます。
	長押しの調整	ロングタッチの時間を設定します。
ユーザー補助※1	入力操作制御	モーションや画面タイムアウトを有効／無効にしたり、タッチ操作ができる範囲を設定します。 • 本機能を有効にするには、（音量キーの下側）と を同時に1秒以上押し、画面の指示に従ってください。 • 「マルチウィンドウ」が有効の場合は、本機能を有効にできません。 • 本機能を有効にすると、「画面の自動回転」が自動的に無効になります。
通話		▶P.73「通話関連機能の設定をする」
ブロックモード		▶P.215「ブロックモードを設定する」

※1 設定により表示される項目は異なります。

画面ロックを設定する

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[ロック画面]→[画面ロック]**

2

スワイプ	画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除します。
フェイスアンロック	顔認証で画面ロックを解除します。
署名	手書きの署名で画面ロックを解除します。 • 署名の登録はSペンで行ってください。
パターン	ロック解除パターンを入力します。
PIN	PINを入力します。
パスワード	アルファベットを含む4文字以上の文字を入力します。
なし	ロック解除画面を表示しないように設定します。

3 **必要に応じてその他の項目を設定**

- その他の項目については、「「個人設定」の設定をする」(▶P.211)の「ロック画面」をご参照ください。

■画面ロックをかける

画面ロックの解除方法を「なし」以外に設定している場合、▯を押す、または自動的に画面のバックライトが消灯すると、画面ロックがかかります。

■画面ロックを解除する

1 **▯／⊂⊃を押して、バックライトを点灯**

2 **ロック解除画面で現在のロック解除方法を実行する**

ロック解除を5回続けて失敗した場合は、画面に従って再試行してください。

memo

◎画面ロック解除画面→[緊急通報]と操作すると、緊急通報ができます。

◎解除パターンやPIN、パスワードの入力に5回失敗※1すると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。

※1 解除パターンを3箇所以下、PIN／パスワードを3桁以下で入力した失敗はカウントされません。また、署名を5回失敗すると、バックアップPINの入力画面が表示されます。

また、署名の入力にを5回失敗すると、署名を設定したときに入力したバックアップPINの入力画面が表示されます。

解除パターンを忘れた場合は、再入力の画面で「バックアップPIN」をタップしてパターン設定時に入力したバックアップPINを入力します。なお、Googleアカウントを設定している場合は「パターンを忘れた場合」が表示され、タップしてGoogleアカウントにサインインすると画面ロックを解除できます。PINやパスワード、バックアップPINを忘れた場合は、パソコンからFind my mobile(端末リモート追跡)のホームページにアクセスし、「画面のロック解除」を実行すると画面ロックを解除できます。詳細については、Find my mobile(端末リモート追跡)のホームページをご参照ください(▶P.35)。

時計ウィジェットオプションを設定する

ロック解除画面で表示する時計ウィジェットの表示やサイズなどを設定します。画面ロックの解除方法を「なし」以外に設定していると選択できます。

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[ロック画面]→[時計ウィジェットオプション]**

2

デュアル時計	ローミング時にデュアル時計を表示するかどうかを設定します。
時計のサイズ	時計のサイズを設定します。
日付を表示	日付を表示するかどうかを設定します。
天気予報	ロック解除画面で時計ウィジェットを下にドラッグして表示できる天気予報の単位や自動更新を設定します。

壁紙の設定をする

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[壁紙]**

2

ホーム画面	ホーム画面の壁紙を設定します。
ロック画面	ロック画面の壁紙を設定します。
ホーム画面とロック画面	ホーム画面とロック画面の壁紙を設定します。

ユーザー補助プラグインを利用する

ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザー補助プラグインを有効にします。ユーザー補助プラグインは、Google Playからインストールして追加することもできます。

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[ユーザー補助]**

2 **[TalkBack]→ ◯ →[OK]**

レッスン画面が表示されます。画面の指示に従って操作方法を確認するか、⮌をタップしてレッスンを終了してください。

- TalkBackと同時に有効にできない機能の説明画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップしてください。

3 **[設定]→各項目を設定**

memo

Talkbackのタッチガイド機能について

◎初めてTalkBackをオンにしたときは、タッチガイド機能をオンにするかどうかのメッセージが表示されます。
タッチガイド機能とは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、表示したりすることができる機能です。

◎タッチガイド機能をオンにした場合、本製品の操作の一部が通常の操作と異なります。
- 項目を選択する場合は、一度タップしてからダブルタップします。
- スライドする場合は、2本の指で操作します。

◎タッチガイド機能のみをオフにする場合は、設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[ユーザー補助]→[TalkBack]→[設定]と操作し、「タッチガイド」のチェックを外します。

ブロックモードを設定する

電話の着信、通知、アラーム／タイマーの動作、LEDインジケーターの点灯／点滅を無効に設定できます。

1 **設定メニュー画面→「デバイス」タブ→[ブロックモード]**

2 「ブロックモード」の ◯ をタップして | にする

3

着信をブロック	電話の着信がブロックされ、着信した場合は不在着信となります。 • 「許可した連絡先」で設定した相手からは着信します。
通知を無効化	SMSやGmail、PCメールの受信時などに通知音やバイブレーションで通知されなくなります。
アラームとタイマーを無効化	アラーム／タイマーの設定時刻にアラーム音やバイブレーションで通知されなくなります。
LEDインジケーターをOFF	LEDインジケーターの点灯／点滅が無効になります。
常にON	チェックを入れた場合は、設定解除までブロックモードが有効になります。
開始※1	「常にON」のチェックを外した場合、ブロックモードが自動的に有効になる時間を設定します。
終了※1	「常にON」のチェックを外した場合、ブロックモードが自動的に解除される時間を設定します。
許可した連絡先	ブロックモード有効時に着信、通知を許可する対象を連絡先から選択します。「カスタム」を選択すると、連絡先を「許可した連絡先リスト」に登録できます。
許可した連絡先リスト※2	登録されている連絡先の一覧が表示され、「追加」をタップすると連絡先を追加できます。 • リストから連絡先を削除する場合は、▤→「削除」→削除する連絡先にチェックを入れる→「削除」と操作します。

※1「常にON」が無効の場合に設定できます。
※2「許可した連絡先」を「カスタム」に設定した場合に選択できます。

「音声と入力方法」の設定をする

言語と文字入力や音声コントロール、Sペンや片手操作など、入力や操作に関する各種設定を行います。

1 **設定メニュー画面→「コントロール」タブをタップ**

2

言語と文字入力	言語	言語の表示を切り替えます。
	標準	デフォルトのキーボードを設定します。
	Samsung日本語キーパッド	▶P.66「Samsung日本語キーパッドの設定を行う」
	Google音声入力	音声入力の言語や不適切な語句に関する設定をします。 • チェックを外すと、入力方法の選択画面で「Google音声入力」が表示されなくなります。
	言語	手書き検索の言語を切り替えます。
	音声検索	音声検索時に使用する言語や音声検索に必要な項目を設定します。
	音声読み上げオプション	テキストを読み上げるための音声合成エンジンの設定や、読み上げ速度などを設定します。
	ポインター速度	マウス／トラックパッド使用時のポインターの速度を設定します。
音声コントロール	着信	音声で電話に応答できるように設定します。 • 音声コマンドで応答すると、相手の声をスピーカーから流してハンズフリーで通話します。

音声コントロール	アラーム	音声でアラームの停止やスヌーズの設定をするように設定します。 • 「時計」アプリケーションの設定で音声コントロールを有効にした場合に動作します。
	カメラ	音声で写真を撮影できるように設定します。 • 「カメラ」アプリケーションの設定で音声コントロールを有効にした場合に動作します。
	音楽	音声で音楽の再生や一時停止などができるように設定します。
ハンズフリーモード		▶P.217「ハンズフリーモードを設定する」
Sペン	ペン検出を無効にする	電池の消費を抑えるため、本製品にSペンが挿入されているときは、Sペンを検出しないように設定します。
	Sペンキーパー	Sペンの置き忘れを防ぐため、本製品からSペンが取り外された状態で一定時間経過すると、通知音と警告画面でお知らせするかどうかを設定します。
	ポインター	ディスプレイにSペンを近づけたときにポインターを表示させるかどうかを設定します。
	ダイレクトペン入力	▶P.39「ダイレクトペン入力」
	ペン取り外しオプション	本製品からSペンを取り外したときの動作を設定します。
	ペン挿入／取り外し音	Sペンを挿入／取り外すときの音を設定します。
片手操作		▶P.218「片手操作を設定する」

ハンズフリーモードを設定する

ハンズフリーモードを設定し、電話の着信やアラームの設定時刻などになったときに、本製品から着信音やアラームなどの情報を読み上げさせるかどうかを設定できます。

1 **設定メニュー画面→「コントロール」タブ→[ハンズフリーモード]**

2 **→注意事項を確認→[OK]**

3 **読み上げを行う項目にチェックを入れる**

機能設定

片手操作を設定する

本製品を片手で操作しやすくするため、画面表示を左側／右側に寄せるように設定できます。

1 **設定メニュー画面→「コントロール」タブ→[片手操作]**

2

全ての画面で使用	すべての画面の片手操作を有効にするかどうかを設定します。 • チェックを入れたときに表示される説明画面の内容を確認して操作してください。
キーパッドと通話ボタン	片手操作用のキーパッド画面の左右の位置調整を有効にするかどうかを設定します。
電卓	片手操作用の電卓画面の左右の位置調整を有効にするかどうかを設定します。
ロック解除パターン	片手操作用のロック解除画面(パターン)の大きさ調整を有効にするかどうかを設定します。
片手操作について	片手操作についての説明を表示します。

memo

◎画面に◀／▶が表示されている場合は、タップすることで表示を左側／右側に移動できます。

「モーションコントロール」の設定をする

Sジェスチャーやモーション、Sプレビューやスマートスクリーンなど、モーションコントロールに関する各種設定を行います。

1 **設定メニュー画面→「コントロール」タブをタップ**

2

Sジェスチャー	センサーとアイコンについて	センサーとアイコンについての説明を表示します。
	手をかざして確認	▶P.43「Sジェスチャー」
	ジャンプ	
	ブラウズ	
	コール受信	
Sプレビュー	Sプレビューモード	Sプレビューのモード(「ペン」／「指」／「自動切り替え」)を設定します。
	Sプレビューのペンオプション	ディスプレイにSペンを近づけたときに表示する内容を設定します。
	Sプレビューの指オプション	ディスプレイに指を近づけたときに表示する内容を設定します。
エアコマンド		ディスプレイにSペンを近づけてボタンを押したとき、エアコマンド機能を表示するかどうかを設定します。
モーション		▶P.44「モーション」
手のひらモーション		▶P.45「手のひらモーション」
スマートスクリーン※1	スマートステイ	内側カメラで本製品の画面を見ていることを検出すると、画面のタイムアウトが無効になるように設定します。

機能設定

スマートスクリーン[※1]	スマートローテーション	内側カメラで本製品の画面を見ている顔の向きを検出し、状況に応じて画面の自動回転を無効にして、画面と顔の向きが合うように設定します。 • 「画面の自動回転」にチェックが入っている場合のみ利用できます。
	スマートポーズ	顔の向きを検出し、画面を見ていないと判断されたときに動画を自動的に一時停止させるように設定します。 • Samsungが提供する「ビデオ」アプリケーションでのみ動作します。
	スマートスクロール	目を検出し、首または本製品を傾けることで画面を自動的にスクロールさせるように設定します。 • 「スマートスクロール」をタップすると、スクロール手段やスクロールスピード、ビジュアルフィードバック表示（目の検出中／検出完了時に画面中央に目のアイコンを表示）を設定できます。 • 暗い場所やライトの直下になる場所で使用する場合、または本製品を動かしたりゆらしたりしている場合は、本機能が正しく動作しない場合があります。

高感度タッチ操作	手袋をはめた状態でタッチ操作ができるように、タッチ操作の感度を高めるかどうかを設定します。 • 皮の手袋を利用すると、感度を高めることができます。他の素材の手袋では、タッチ操作が正しく動作しない場合があります。 • 本機能を有効にして初めてタッチ操作をする場合は、最初の操作でディスプレイを長めにタップすると、以降の操作の認識率を高めることができます。 • 本機能を有効にし、手袋をはめずにタッチ操作を行うと、タッチ操作が正しく動作しない場合があります。

※1 本機能の動作中は、ステータスバーに が点滅します。

「アカウントとバックアップ」の設定をする

オンラインサービスやクラウドなどのアカウント追加／削除や、バックアップとリセットの各種設定を行います。

1 設定メニュー画面→「一般」タブをタップ

2

項目		説明
アカウント		▶P.220「アカウントを登録する」 ▶P.220「アカウントを削除する」
クラウド		クラウドサービスのアカウント設定やメモリ使用状況の確認、同期設定などができます。
バックアップとリセット	データのバックアップ	アプリケーションデータ、Wi-Fi®パスワード、その他の設定をGoogleサーバーにバックアップします。
	バックアップアカウント	バックアップするアカウントを設定します。
	自動復元	アプリケーションを再インストールすると、バックアップした設定およびデータを復元します。
	工場出荷状態に初期化	▶P.221「本製品を初期化する」

アカウントを登録する

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[アカウント]→[アカウント追加]

2 追加したいアカウントの種類をタップ→画面の指示に従って操作

アカウントを削除する

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[アカウント]→削除するアカウントをタップ

2 「アカウント」の下に表示される登録アカウント名をタップ

3 [アカウントを削除]→[アカウントを削除]

memo

◎アカウントがオンラインサービスなどとの同期を設定できる場合は、設定メニュー画面→「一般」タブ→[アカウント]→アカウントをタップして、「アカウント」の下に表示される登録アカウント名をタップ→同期する項目にチェックを入れ、同期させない項目からチェックを外して設定します。
◎アカウントの種類によって、設定項目は異なります。
◎他のアプリケーションで使用されているアカウントは、削除できない場合があります。削除するには初期化（▶P.197）が必要になります。

本製品を初期化する

本製品をお買い上げ時の状態に戻します（リセット）。この操作を行うと、ご購入後に本製品にお客様がインストールしたアプリケーションや登録したデータはすべて削除されます。必ず本製品の重要なデータをバックアップしてから、リセットしてください。

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[バックアップとリセット]→[工場出荷状態に初期化]→[端末リセット]

- 画面ロックの設定によっては、ロック解除が必要な場合があります。

2 [全て削除]

本製品は自動的に再起動します。
本製品の再起動またはリセット中は、そのままお待ちください。再起動またはリセット中に電池パックを取り外すと、本製品が故障するおそれがあります。

- 「再有効化ロック」（▶P.223）を有効にしている場合は、Samsungアカウントのパスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力してから「全て削除」をタップしてください。

memo

◎初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
◎本製品を初期化しても、プリセットされているアプリケーションは削除されません。

「端末管理」の設定をする

本製品にインストールしたアプリケーションの確認や設定、電池残量や使用量の確認、microSDメモリカードや本体内のメモリ容量の確認などを行います。

1 設定メニュー画面→「一般」タブをタップ

2

日付と時刻	自動日時設定	ネットワーク上の日付･時刻情報を使って、自動的に補正します。
	日付設定	▶P.224「日付／時刻を手動で設定する」
	時刻設定	▶P.224「日付／時刻を手動で設定する」
	自動タイムゾーン	ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って、自動的に補正します。
	タイムゾーンを選択	タイムゾーンを選択します。
	24時間形式を使用	チェックを入れると24時間表示、チェックを外すと12時間表示となります。
	日付の表示形式を選択	日付の表示形式を選択します。
アクセサリ	ドック音	本製品を卓上ホルダ※1から着脱する際に音を鳴らすかどうかを設定します。
	オーディオ出力モード	外部スピーカーを接続した卓上ホルダに本製品を接続したときに外部スピーカーを使うかどうかを設定します。
	デスクホーム画面	本製品を卓上ホルダ※1に接続したときにデスクホーム画面が表示されるかどうかを設定します。

アクセサリ	自動ロック解除	画面ロックがスワイプの場合に、本製品にフリップカバーを取り付けて卓上ホルダ※1に接続したとき、カバーを開いて画面ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。
	Sビューウィンドウカラー	フリップカバーのウィンドウに表示する色を設定します。
	カバーに表示する情報を選択	フリップカバーのウィンドウに表示する情報(天気予報、ウォーキングメイト)を設定します。
	オーディオ出力	HDMI接続をしたときのオーディオ出力を設定します。
アプリケーション管理	ダウンロード	▶P.151「ダウンロードしたアプリケーションを表示する」
	外部SDカード	microSDメモリカードにインストールされているすべてのアプリケーションを管理／削除します。
	実行中	現在実行中のサービスを表示／管理します。
	全て	インストールされているすべてのアプリケーションを管理／削除します。
	利用できません。	「無効」に設定したアプリケーションを表示／管理します。
バッテリー		電池残量や使用量を表示します。
省電力モード		▶P.224「省電力モードの設定をする」
ストレージ	合計容量	システムメモリ(本体)のデータ容量を表示します。
	システムメモリ	システムを実行するのに必要な最小ストレージ容量を表示します。
	使用中の容量	アプリケーションや画像、動画などの使用中のデータ容量を表示します。

ストレージ	キャッシュデータ	キャッシュデータのデータ容量を表示します。 • タップして「OK」をタップすると、キャッシュデータを消去できます。
	その他※2	その他のファイルのデータ容量、内容を表示します。
	空き容量	システムメモリ(本体)の空き容量を表示します。
	合計容量	microSDメモリカードのデータ容量を表示します。
	空き容量	microSDメモリカードの空き容量を表示します。
	外部SDカードのマウント解除／外部SDカードのマウント※3	microSDメモリカードの認識を解除して安全な取り外しを行う／microSDメモリカードを認識させます。
	外部SDカードを初期化	▶P.185「microSDメモリカードをフォーマットする」
セキュリティ	端末を暗号化	アカウントや設定、アプリケーションなどのデータやファイルを暗号化します。端末を暗号化すると、電源を入れるたびにPINまたはパスワードを入力し、データを復号化する必要があります。 • 暗号化を解除するには、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[セキュリティ]→[端末を複合]と操作し、画面の指示に従って操作してください。

機能設定

セキュリティ	外部SDカードを暗号化	外部SDカード内のファイルを暗号化します。 外部SDカードを暗号化すると、外部SDカードにアクセスするたびにPINまたはパスワードを入力し、データを復号化する必要があります。 • 暗号化を解除するには、ホーム画面で[メニュー]→[設定]→「一般」タブ→[セキュリティ]→[外部SDカードを暗号化]→[無効]→パスワードを入力→[続行]→[適用]と操作してください。
	リモートコントロール	本製品のデータ削除や追跡ができます。 • リモートコントロールを行うには、Samsungアカウント(▶P.35)の設定が必要です。 • リモートコントロールはFind my mobile(端末リモート追跡)から操作できます。 詳細については、Find my mobile(端末リモート追跡)のホームページをご参照ください(▶P.35)。
	SIM変更アラート	▶P.224「SIM変更アラートを設定する」
	端末リモート追跡Webページに移動	Find my mobile(端末リモート追跡)のホームページを表示します。
	再有効化ロック	「工場出荷状態に初期化」(▶P.221)を実行する際に、Samsungアカウントのパスワードを入力するようにするかどうかを設定します。
	SIMカードロックを設定	▶P.225「SIMカードロックを設定する」
セキュリティ	パスワードを表示	パスワードの入力画面で、「・」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
	デバイス管理機能	デバイス管理機能を表示または無効にします。
	提供元不明のアプリ	▶P.151「提供元不明のアプリケーションのダウンロード」
	アプリを確認	有害と思われるアプリケーションをインストールする前に、インストールを許可しない、または警告を表示するように設定します。
	ストレージの種類	ストレージの種類を表示します。 • 表示以外の操作はできません。
	信頼できる認証情報	信頼できるCA証明書を表示します。
	ストレージからインストール	暗号化された証明書をユーザーメモリ(本体)からインストールします。
	証明書を消去	すべての証明書データとパスワードを消去します。
端末情報	ソフトウェア更新	▶P.253「ソフトウェアをダウンロードして更新する」
	ステータス	自分の電話番号や電池残量などを確認できます。
	法定情報	オープンソースライセンスやGoogle利用規約、Samsung規約を確認できます。
	デバイス名称	本製品の名称を確認／変更します。
	モデル番号	型番を表示します。

端末情報	Androidバージョン	バージョンや各番号を確認できます。
	ベースバンドバージョン	
	カーネルバージョン	
	ビルド番号	バージョンや各番号を確認できます。
	SELinuxステータス	SELinuxステータスを表示します。

※1 2013年10月現在、本製品用の卓上ホルダは日本国内では発売されていません。
※2 該当するファイルがない場合は表示されません。
※3 microSDメモリカードの認識状態によって表示が変わります。

memo

◎「日付と時刻」の「自動日時設定」「自動タイムゾーン」にチェックが入っていると、ネットワークから日付や時刻、タイムゾーンが自動で設定されます(お買い上げ時)。
◎「日付と時刻」の「自動日時設定」は、海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。設定メニュー画面→「一般」タブ→[日付と時刻]→「自動タイムゾーン」のチェックを外す→[タイムゾーンを選択]→設定する項目をタップして、タイムゾーンを設定することができます。

日付／時刻を手動で設定する

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[日付と時刻]

2 「自動日時設定」のチェックを外す

3 [日付設定]／[時刻設定]→日付／時刻を設定→[設定]

省電力モードの設定をする

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[省電力モード]

2 「省電力モード」の O をタップして | にする

3

CPUの省電力	CPUの最大処理能力を制限します。
画面の省電力	画面のフレームレートを調整して電池の消費を抑えます。
タッチ操作バイブをOFF	タップ操作をしたときにバイブをオフにして電池の消費を抑えます。
省電力について	電池の消費を抑えるためのヒントを表示します。

SIM変更アラートを設定する

本製品のau Micro IC Card (LTE)が差し替えられたとき、本製品固有の情報を指定した電話番号にSMSで自動的に送信されるように設定できます。

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→[セキュリティ]→[SIM変更アラート]

2 Samsungアカウントを設定

- 画面の指示に従って設定してください。既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
- Samsungアカウントを設定済みでパスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。

3 ○をタップして｜にする

4 ［アラートメッセージ］→SMSのメッセージを入力→［OK］

5 ［作成］→送信先（電話番号）を入力→［OK］

- 先頭に「＋」を入力→送信先の国番号（日本は「81」）を入力→先頭の「0」を除いた電話番号を入力と操作します。
- 「連絡先」をタップすると、登録済みの連絡先から送信先を選択できます。

6 ［保存］

SIMカードロックを設定する

au Micro IC Card (LTE)にPIN（暗証番号）を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。PINコードについては「PINコードについて」（▶P.21）をご参照ください。

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→［セキュリティ］→［SIMカードロックを設定］→［SIMカードをロック］

2 au Micro IC Card (LTE)のPINコードを入力→［OK］

■電源を入れたときにPINコードを入力する

1 PINコードの入力画面→PINコードを入力→［OK］

■PINコードを変更する

au Micro IC Card (LTE)のPINが有効に設定されているときのみ変更できます。

1 設定メニュー画面→「一般」タブ→［セキュリティ］→［SIMカードロックを設定］→［SIM PINを変更］

2 PINコードを入力→［OK］

3 新しいPINコードを入力→［OK］

4 もう一度新しいPINコードを入力→［OK］

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	SMS	P.109
	着信お知らせサービス	P.228
	着信転送サービス	P.228
	割込通話サービス	P.231
	発信番号表示サービス	P.232
	番号通知リクエストサービス	P.232
有料オプションサービス※1	お留守番サービスEX	P.233
	三者通話サービス	P.238
	迷惑電話撃退サービス	P.239
	通話明細分計サービス	P.240

※1 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要です。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）でご確認ください。

着信お知らせサービスを利用する（標準サービス）

着信お知らせサービスについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード（▶P.205）を有効にしているときなどに、着信があったことをSMSでお知らせするサービスです。
電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内（▶P.234）で着信お知らせ（着信通知）を停止することができます。
◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

memo

◎ 緊急通報番号（110、119、118）、時報（117）、天気予報（177）など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎ 着信転送サービスとお留守番サービス（▶P.233）を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.232）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎ 無応答転送、話中転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送　②無応答転送
◎ 無応答転送、話中転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
◎ 転送先を設定する場合は、音声ガイダンスに従って入力した転送先電話番号を確認してください。転送先電話番号が正しく設定されていないと、着信転送サービスが利用できない場合があります。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」～「1424」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの通話料	有料 ※ 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ※ お客様のご負担となります。 ※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［2］＋転送先電話番号を入力→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［着信転送サービス］→［圏外･電源OFF時に転送］→［はい］→音声ガイダンスに従って操作しても転送できます。

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［1］［2］→［ ］と操作して設定できます。
◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［3］＋転送先電話番号を入力→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［着信転送サービス］→［通話中の着信を転送］→［はい］→音声ガイダンスに従って操作しても転送できます。

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［1］［3］→［ ］と操作して設定できます。
◎ 話中転送と割込通話サービス（▶P.231）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［4］＋転送先電話番号を入力→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［着信転送サービス］→［常に転送］→［はい］→音声ガイダンスに従って操作しても設定できます。

memo

◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で［電話］→［1］［4］［2］［1］［4］→［ ］と操作して設定できます。
◎ フル転送を設定している場合は、お客様の端末は呼び出されません。

海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 ホーム画面で[電話]→転送の種類によって、それぞれの番号を入力→[📞]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

[1][4][2][2]：無応答転送　[1][4][2][4]：フル転送

[1][4][2][3]：話中転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。

国際アクセスコード	国番号(アメリカ)	市外局番	転送先電話番号
010	1	212	123XXXX

memo

◎ au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][2][0]→[📞]

ホーム画面で[電話]→ ▤ →[通話設定]→[au通話オプション]→[着信転送サービス]→[サービス停止]→[はい]と操作しても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様の端末以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送）、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
転送停止	1420

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.21)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。

◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用になれます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau Micro IC Card (LTE)を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

割込通話サービスを開始する

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][5][1]→[ ]

ホーム画面で[電話]→ → [通話設定]→[au通話オプション]→[割込通話サービス]→[サービス開始]→[はい]と操作しても開始できます。

memo

◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.232）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.239）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

割込通話サービスを停止する

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][5][0]→[ ]

ホーム画面で[電話]→ → [通話設定]→[au通話オプション]→[割込通話サービス]→[サービス停止]→[はい]と操作しても停止できます。

memo

◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中に着信を受けられます。

割込通話を受ける

例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

ディスプレイには、着信画面が表示されます。

2 「 」を表示される円の外までドラッグ／スライド

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
「交換」をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

memo

◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎ 割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
◎ 割込通話を着信してから約20秒経過すると、着信画面から通話中画面に戻り、着信中の電話は不在着信となります（電話を受けることができません）。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 **ホーム画面で[電話]→[1][4][5][2]＋相手先電話番号を入力→[📞]**

memo

◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎ 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様の端末のディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または「186」（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎ 発信者番号（本製品の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が本製品のディスプレイに表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「番号非通知」（ID Unsent）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」（Pay Phone）	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」（Not Support）	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎ お留守番サービス（▶P.233）、着信転送サービス（▶P.228）、割込通話サービス（▶P.231）、三者通話サービス（▶P.238）のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.239）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][8][1]→[📞]→[通話を終了]

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

- 公衆電話、国際電話
- SMS
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][8][0]→[📞]→[通話を終了]

お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード(▶P.205)を有効にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスEXをご利用になる前に

- 本製品ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸し出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.228)は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	7日間まで※1
お預かりできる件数	99件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.235)の合計です。100件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	315円(税込)
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。

伝言･ボイスメールの録音	伝言･ボイスメールを残す場合、伝言･ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言･ボイスメールの再生、応答メッセージの設定（録音／確認／変更）、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知（蓄積停止）の設定／解除、着信お知らせの開始／停止ができます。

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［1］→［ ］

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する

■通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送する場合（留守番開始1）

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［1］［1］→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［お留守番サービス］→［サービス開始1］→［はい］と操作しても開始できます。

■通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送しない場合（留守番開始2）

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［1］［3］→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［お留守番サービス］→［サービス開始2］→［はい］と操作しても開始できます。

■お留守番サービスEXでの留守応答について

電話がかかってきたとき、本製品の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合（無応答転送）
- 通話中にかかってきた場合（「サービス開始1」で開始した場合のみ）（話中転送）

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。
◎日本で「サービス開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
◎お留守番サービスの応答時間は変更できません。

お留守番サービスを停止する

1 ホーム画面で［電話］→［1］［4］［1］［0］→［ ］

ホーム画面で［電話］→［ ］→［通話設定］→［au通話オプション］→［お留守番サービス］→［サービス停止］→［はい］と操作しても停止できます。

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言･ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
◎お留守番サービスを停止していても、伝言･ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します（▶P.236「応答メッセージの録音／確認／変更をする」）。
電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。
[1]：録音した伝言を再生して、内容を確認する
[2]：録音した伝言を「至急扱い」にする
[9]：録音した伝言を消去して、取り消す
[＊]：録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 ホーム画面で[電話]→[1][6][1][2]＋相手の方のau電話番号を入力→[📞]

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音でお知らせします。お知らせする内容は、お預かりした時間と相手の方の電話番号となります。
伝言お知らせは、SMSに保存されます。

memo

◎同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は20件です。
◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く

1 ホーム画面で[電話]→「1」をロングタッチ

ホーム画面で[電話]→[▤]→[通話設定]→[au通話オプション]→[お留守番サービス]→[伝言再生]→[はい]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

[1]：同じ伝言をもう一度聞く
[2]：伝言を再生済みとして7日間保存する
[4]：5秒間巻き戻して聞き直す
[5]：伝言を一時停止（20秒間）※1
[6]：5秒間早送りして聞く
[9]：伝言を消去
[0]：伝言再生中の操作方法を聞く
[#]：次の伝言を聞く
[＊]：前の伝言を聞く

※1「通話を終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

memo

◎ホーム画面で[電話]→[1][4][1][7]→[📞]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。
◎海外でご利用中の場合は「📞」をタップしても発信できません。
◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール（▶P.235）も同じものとして扱われます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][1][4]→[📞]

ホーム画面で[電話]→[▤]→[通話設定]→[au通話オプション]→[お留守番サービス]→[応答メッセージの編集]→[はい]と操作しても変更できます。

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[通話を終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[通話を終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 [3]→応答メッセージを確認→[通話を終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2 [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[通話を終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップします。

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」をタップすると録音したメッセージを取り消すことができます。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます(▶P.236「応答メッセージの録音/確認/変更をする」)。

1 ホーム画面で[電話]→[1][6][1][0]→[ ]

2 ガイダンスを確認→[通話を終了]

伝言の蓄積停止を解除する

1 ホーム画面で[電話]→[1][6][1][1]→[ ]

2 ガイダンスを確認→[通話を終了]

memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様の端末以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.21)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][1][9][1]→[ ]

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
ホーム画面で[電話]→ →[通話設定]→[au通話オプション]→[お留守番サービス]→[英語を設定]→[はい]と操作し、音声ガイダンスに従って操作しても設定できます。

2 ガイダンスを確認→[通話を終了]

memo

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

日本語ガイダンスへ切り替える

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][1][9][0]→[ ]

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
ホーム画面で[電話]→ →[通話設定]→[au通話オプション]→[お留守番サービス]→[日本語を設定]→[はい]と操作し、音声ガイダンスに従って操作しても設定できます。

2 ガイダンスを確認→[通話を終了]

三者通話サービスを利用する（オプションサービス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例：Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中に[通話を追加]→Bさんの電話番号を入力

連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 [ ]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

4 [グループ通話]

3人で通話できます。
「通話を終了」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス(▶P.233)、着信転送サービス(▶P.228)、割込通話サービス(▶P.231)、三者通話サービス(▶P.238)、番号通知リクエストサービス(▶P.232)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 ホーム画面で[電話]→[1][4][4][2]→[ ]

memo

◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
◎次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- SMS

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除はできません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- SMS
- 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 **ホーム画面で[電話]→[1][4][4][8]→[ ]**

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 **ホーム画面で[電話]→[1][4][4][9]→[ ]**

通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 **ホーム画面で[電話]→[1][3][1]＋相手先電話番号を入力→[ ]**

memo

◎分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、緊急通報番号（110、119、118）などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

グローバルパスポート

GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。本製品は渡航先に合わせてLTE／UMTS／GSMネットワークのいずれでもご利用になれます。

- いつもの電話番号のまま、世界のLTE／UMTS／GSMネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

memo

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または電話番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいてご利用いただけるサービスです。

■ ご利用イメージ

1 **国内では、auのネットワークでご利用になれます**

2 **あらかじめ「システム設定」（▶P.243）を「海外(LTE)」または「海外(3G)」に設定し、海外で電源をオンにすると、海外事業者のネットワークで電話とSMSがご利用いただけます**

3 **パケット通信を行う場合は「データローミング」（▶P.243）を有効にします**

4 **帰国後は「システム設定」を「日本」に戻します**

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、「海外利用に関する設定を行う」（▶P.242）、「ネットワークモードを設定する」（▶P.243）に従い、各種設定を行ってください。

新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品を盗難・紛失された場合は、弊社まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- 本製品に挿入されているau Micro IC Card (LTE)を盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、SIMカードロックを設定されることをおすすめします（▶P.225）。

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料は、国内各種割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「📞」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

海外利用に関する設定を行う

PRL（ローミングエリア情報）を取得する

PRL（ローミングエリア情報）とは、KDDI（au）と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。
海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

- PRLのバージョンは、ホーム画面で ☰ →［設定］→「一般」タブ→［端末情報］→［ステータス］と操作して、「PRLバージョン」の項目で確認してください。

1 ホーム画面で ☰ →［設定］→「接続」タブ→［その他ネットワーク］

2 ［モバイルネットワーク］→［ローミング設定］→［PRL設定］→［PRLバージョンの更新］

接続後に流れる音声ガイダンスを確認してから電話をお切りください。
電話をお切りになった後、更新が開始されます。更新には10分程度時間がかかることがあります。

memo

◎PRLの更新にかかる通話料・通信料は無料です。
◎エリアによっては更新できない場合があります。
◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

現在地時刻を設定する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→「一般」タブ→[日付と時刻]→「自動日時設定」と「自動タイムゾーン」にチェックを入れる

「自動日時設定」と「自動タイムゾーン」にチェックを入れている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本製品の時計の時刻や時差が補正されます。

memo

◎海外通信事業者のネットワークによっては、時差補正が正しく行われない場合があります。
◎補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
◎サマータイムがある国は、現地時間と本製品の表示時間のずれがないかご確認ください。接続した海外通信事業者によっては利用できないことがあります。
◎日付と時刻の設定については、「日付/時刻を手動で設定する」(▶P.224)をご参照ください。

ネットワークモードを設定する

本製品を使用するネットワークモードを設定します。

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[その他ネットワーク]

2 [モバイルネットワーク]→[ローミング設定]→[システム設定]

3

日本	日本国内でご利用になる場合に設定します。
海外(LTE)	海外でLTE/UMTS/GSMネットワークをご利用になる場合に設定します。
海外(3G)	海外でUMTS/GSMネットワークをご利用になる場合に設定します。

データローミングを設定する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→「接続」タブ→[その他ネットワーク]

2 [モバイルネットワーク]→「データローミング」にチェックを入れる→[OK]

memo

◎LTE NETまたはLTE NET for DATAにご加入されていない場合は、ローミング中にパケット通信を利用できません。

渡航先で電話をかける

渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

1 ホーム画面で[電話]

2 +(「0」をロングタッチ)・国番号・地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力

3 [📞]

例：渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合

＋（「0」をロングタッチ）※1	➡	国番号（日本）	➡	市外局番※2	➡	相手の電話番号
		81		3		1234XXXX

※1 発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください（イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります）。

memo

◎電話をかける相手が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の渡航先にかかわらず国番号として「81」（日本）を入力してください。
◎「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の替わりに渡航先の国際アクセス番号を入力ください。

渡航先の国内に電話をかける

日本国内と同様の操作で、電話をかけることができます。

1 ホーム画面で［電話］

2 電話番号を入力

市外局番から入力してください。
※アメリカ（ハワイ含む）の場合は、「1」＋市外局番＋相手の方の電話番号を入力してください。

3 ［📞］

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

◎渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

国際アクセス番号（アメリカ）	➡	日本の国番号	➡	au電話の電話番号（最初の0は省略する）
011		81		901234XXXX

■帰国後の設定

日本に帰国後は、ホーム画面で［≡］→［設定］→「接続」タブ→［その他ネットワーク］→［モバイルネットワーク］→［ローミング設定］→［システム設定］と操作して、「日本」を選択して接続してください。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■本製品からのお問い合わせ方法（通話料無料）

＋（「0」をロングタッチ） ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間

■一般電話からのお問い合わせ方法1（渡航先別電話番号）

地域	国・地域	電話番号
北米・中南米	アメリカ／カナダ	1-877-532-6223
	アルゼンチン	00-800-00777113
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	シンガポール／タイ／香港	001-800-00777113
	台湾／中国／フィリピン／マカオ／マレーシア	00-800-00777113
	ベトナム	120-81-003
ヨーロッパ	イギリス／イタリア／オランダ／スイス／スペイン／ドイツ	00-800-00777113
	フランス	0800-90-0209
	ロシア	810-800-20201081
オセアニア	オーストラリア	0011-800-00777113
	グアム	1-888-891-3297
	ニュージーランド	00-800-00777113
	ハワイ	1-877-532-6223
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102

受付時間：24時間（通話料無料）

memo

◎ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
◎地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
◎携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
◎記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。
http://www.001.kddi.com/accessnumber/index.html

■一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」でかけられない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間（国際通話料がかかります）

日本国内からのお問い合わせ

au電話から（局番なしの）**157**番（通話料無料）
一般電話から フリーコール **0077-7-111**（通話料無料）
受付時間 9:00～20:00（年中無休）

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円／分。

国·地域名		音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他の国への国際通話料	着信した場合の料金
アジア	中国	○	○	70	175	265	145
	韓国	○	○	50	125	265	70
	台湾	○	○	70	175	265	145
	タイ	○	○	70	175	265	155
	フィリピン	○	○	75	175	265	155
	インドネシア	○	○	70	260	280	155
	ベトナム	○	○	70	195	280	80
	香港	○	○	70	175	265	145
	シンガポール	○	○	75	175	265	155
	インド	○	○	70	180	280	180
	マレーシア	○	○	75	175	265	80
	マカオ	○	○	70	175	265	145
オセアニア	ハワイ	○	○	120	140	210	165
	グアム	○	○	80	140	210	130
	サイパン	○	○	80	140	210	130
	オーストラリア	○	○	80	180	280	80
	ニュージーランド	○	○	80	180	280	80
北米·中南米	アメリカ	○	○	120	140	210	165
	カナダ	○	○	120	140	210	165
	メキシコ	○	○	70	230	280	180
	ブラジル	○	○	80	280	280	140
ヨーロッパ·中東	フランス	○	○	80	180	280	110
	ドイツ	○	○	80	180	280	110
	イギリス	○	○	80	180	280	110
	イタリア	○	○	80	280	280	110
	スペイン	○	○	80	180	280	110
	スイス	○	○	80	180	280	110
	ロシア	○	○	80	380	380	110
	オランダ	○	○	80	180	280	110
	アラブ首長国連邦	○	○	80	180	280	140

memo

◎国内各種割引サービス·パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
◎海外で着信した場合でも通話料がかかります。
◎発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
◎渡航先でコレクトコール·フリーダイヤルなどをご利用になった場合でも渡航先での国内通話料がかかります。
◎アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸島の間の通話料は、各国·地域内通話料金（120円／分または80円／分）となります。
◎中国、香港、マカオ、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話料」（265円／分）となります。
◎国·地域によっては、「 」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
◎2013年10月現在の情報です。
◎最新情報についてはauホームページをご参照ください。

パケットサービス·メッセージサービスの通信料

■パケットサービス·メッセージサービスの通信料（免税）

パケット通信料	SMS送信料	SMS受信料
1.6円／KB	100円／通	無料

■海外ダブル定額

対象となる海外事業者に接続した場合、1日あたり1,980円で約24.4MBまで、約24.4MB以上でも1日あたり最大2,980円でご利用いただけます。

海外ダブル定額について詳しくは、auホームページをご参照ください。

memo

◎海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。

◎渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。

国際アクセス番号＆国番号一覧

■国際アクセス番号

国・地域名	番号
アメリカ／ハワイ／カナダ／グアム／サイパン	011
ニュージーランド／中国／ベトナム／メキシコ／インド／フィリピン／マレーシア／イギリス／ドイツ／フランス／イタリア／スペイン／スイス	00
韓国	001、002、00700
香港／タイ／インドネシア	001
台湾	002
ブラジル	0014、0015、0021、0023
オーストラリア	0011

■国番号（カントリーコード）

国・地域名	番号	国・地域名	番号
アメリカ合衆国（USA）	1	台湾（TWN）	886
アラブ首長国連邦（ARE）	971	中国（CHN）	86
イギリス（GBR）	44	ドイツ（DEU）	49
イタリア（ITA）	39	日本（JPN）	81
インド（IND）	91	ニュージーランド（NZL）	64
インドネシア（IDN）	62	フィリピン（PHL）	63
オーストリア（AUT）	43	ブラジル（BRA）	55
オランダ（NLD）	31	フランス（FRA）	33
カナダ（CAN）	1	ベトナム（VIE）	84
韓国（KOR）	82	香港（HKG）	852
シンガポール（SGP）	65	マカオ（MAC）	853
スイス（CHE）	41	マレーシア（MYS）	60
スペイン（ESP）	34	メキシコ（MEX）	52
タイ（THA）	66	ロシア（RUS）	7

※ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国（USA）「1」になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご注意

■渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 国・地域によっては、「 」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■渡航先でのパケット通信料に関する注意

- 渡航先でのご利用料金は、国内でのご利用分に合算して翌月に（渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります）請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請求される場合があります。

- 国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、パケット利用可能なアイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話（およびご利用の地域によってはSMS送受信）のみご利用になれます。
- SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMSを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- SMSを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりSMSを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのSMSを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたSMSはSMSセンターで72時間保存されます。

■その他ご利用上の注意

- 渡航先での通話料・パケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かない所ではご利用になれません。
- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は必ずお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存したサービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。
- 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンスに依存します。
- 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、日本以外の国から着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ／オンすることでご利用可能となる場合があります。

付録

付録

周辺機器やソフトウェア更新、主な仕様、アフターサービスについてなど、お役に立つ情報をご案内しています。

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(SCL22UAA)

■ Sペン(SCL22KKA／SCL22KWA)

■ 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)

<共通DCアダプタ03>

■ ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)

■ microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

■ AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)

■ auキャリングケースGブラック(0106FCA)(別売)

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

<共通ACアダプタ04>

memo

◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。

◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com/

マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を使用する

マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を接続して使用します。

1 マイク付きステレオヘッドセット（試供品）の接続プラグを本製品のヘッドセット接続端子に接続

接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。

memo

◎マイク付きステレオヘッドセット（試供品）のスイッチで以下の操作ができます。

- スイッチを押す：「ミュージック」アプリケーションで音楽の再生／一時停止を切り替えます。電話の着信時は、電話を受ける／終了することができます。
- スイッチを1秒以上長押し：Sボイスが起動します。

電話をかける

1 マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を接続した状態で電話をかける

電話をかける操作は、「電話をかける」（▶P.70）をご参照ください。

2 通話を終了するには、スイッチを押す

電話を受ける

1 着信時にマイク付きステレオヘッドセット（試供品）のスイッチを押す

電話がつながり、通話できます。
着信時にスイッチを1秒以上長押しして離すと、着信を拒否することができます。

2 通話を終了するには、再度スイッチを押す

memo

◎マイク付きステレオヘッドセット（試供品）を接続して音楽を聴いている場合に着信したときも、スイッチを押して電話に出ることができます。音楽は通話状態では一時停止して、通話が終了すると再開します。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.31
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.28
	を1秒以上押していますか？	P.33
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.28
	指定のACアダプタ（別売）の電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	P.32
電池パックを利用できる時間が短い	（圏外）が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.57
	電池パックが寿命となっていませんか？	P.13
タッチパネルで意図した通りに操作できない	手袋などをしたままで操作していませんか？	P.38
	爪の先で操作したり、異物を載せたままで操作したりしていませんか？	

こんなときは	ご確認ください	参照
キー／タッチパネルの操作ができない	画面ロックが設定されていませんか？	P.33
	電源は入っていますか？ • 電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。	P.33
画面をタップしたとき／キーを押したときの画面の反応が遅い	本製品に大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	ー
「SIMカードを挿入してください。」と表示される	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？	P.29
電話がかけられない	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？	P.29
	電話番号が間違っていませんか？（市外局番から入力していますか？）	P.70
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.205
	ネットワークモードの設定が間違っていませんか？	P.243
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.57
	サービスエリア外にいませんか？	
	「機内モード」が設定されていませんか？	P.205
	ネットワークモードの設定が間違っていませんか？	P.243
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.228
	「自動着信拒否モード」が設定されていませんか？	P.74
画面照明が暗い	「省電力モード」が設定されていませんか？	P.224
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていませんか？	P.70
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.27
おサイフケータイ®が使えない	電池パックは充電されていますか？	P.31
	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定中ではありませんか？	P.166
	本製品のマークがある位置をリーダー／ライターにかざしていますか？	P.165

こんなときは	ご確認ください	参照
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか？	P.184
	microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？	P.185
メディア転送モード（MTP）で接続しても動作しない	• Windows XPをお使いの場合は、Windows XP Service Pack3 以上にしてください。	ー
	• Samsung KiesまたはWindows Media Player 10以上をパソコンにインストールしてください。	

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

1 ホーム画面で ⊟→[設定]

2 「一般」タブ→[端末情報]→[ソフトウェア更新]

3 [更新]

以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ダウンロードの確認画面が表示された場合は、「OK」をタップしてください。「Wi-Fi設定」をタップした場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能の接続設定を行います(▶P.197)。

memo

◎自動検索するために通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。

パソコンに接続して更新する

「Samsung Kies」を使って、パソコンからソフトウェアを更新できます。

- 詳しくは、「Samsung Kiesを利用する」(▶P.188)をご参照ください。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのGALAXY Note 3本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額399円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎ 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口までお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について）

一般電話からは　フリーコール**0077-7-113**（通話料無料）
au電話からは　局番なしの**113**（通話料無料）

安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）

一般電話／au電話からは
フリーコール**0120-925-919**（通話料無料）
受付時間 9:00～21:00（年中無休）

■auアフターサービスの内容について

サービス内容	安心ケータイサポートプラスLTE	
	会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス		
自然故障 (1年目)	無料	補償なし
自然故障 (2年目以降)	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	
部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失		
預かり修理		
自然故障 (1年目)	無料	無料
自然故障 (2年目以降)	無料(3年保証)	実費負担
部分破損	お客様負担額 上限5,250円	
水濡れ、全損	お客様負担額 10,500円	
盗難、紛失	補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額は全て税込

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。

◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

◎お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

利用できるデータの種類

本製品で利用できるデータの種類とファイル形式は以下の通りです。

データの種類	ファイル形式
音	MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、WMA、AMR、AWB、FLAC、MID、MIDI、XMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA
静止画	JPEG, PNG, GIF, AGIF, BMP, WBMP
動画	MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、ASF、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS

memo

◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては再生できない場合があります。

主な仕様

ディスプレイ		約5.7インチ 約1600万色(有機EL)
		1920×1080ドット
質量		約171g(電池パック含む)
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約79mm×151mm×8.3mm(最厚部9.8mm)
CPU		MSM8974
ユーザーメモリ		約25GB
連続待受時間	国内	約490時間:3G使用時 約480時間:LTE使用時
	海外(GSM/UMTS)	約560時間
連続通話時間	国内	約1210分
	海外(GSM/UMTS)	約990分
連続テザリング時間		WAN側3G:約680分 WAN側LTE:約680分
テザリング最大接続数		最大11台(Wi-Fiテザリング10台、USBテザリング1台)
充電時間		共通ACアダプタ04(別売)使用時:約150分 共通DCアダプタ03(別売)使用時:約480分
カメラ	撮像素子	CMOS
	有効画素数	外側:約1320万画素 内側:約210万画素
無線LAN(Wi-Fi®)機能		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠※1
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.4.0+LE
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class 1
	通信距離※2	見通しの良い状態で10m以内
	対応プロファイル※3	OPP(Object Push Profile) HSP(Headset Profile) HFP(Hands-Free Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) SPP(Serial Port Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) HID(Human Interface Device Profile) PAN(Personal Area Networking Profile)※4 DUN(Dial-up Networking Profile)※5
	使用周波数帯	2.4GHz帯 (2.402GHz~2.480GHz)
ワンセグ(連続視聴可能時間)		約7時間20分

※1 IEEE802.11nは2.4GHz、5GHzに対応しています。
※2 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※3 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
※4 PANU(PAN User)機能のみご利用いただけます。
※5 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。
ご利用にあたっては、auホームページをご参照ください。

memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率などについて

■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種GALAXY Note 3の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。
この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.172W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースGブラック（0106FCA）（別売）を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。
KDDI推奨のauキャリングケースGブラック（0106FCA）（別売）をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
（**http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm**）
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/

○ SAMSUNGのホームページ：
http://www.samsung.com/jp/support/sar/sarMain.do

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

名前から引く索引

記号・英数字

あ

か

さ

た

な

は

ま

ら

わ

目的から引く索引

Wi-Fi®機能を利用する

インターネットにアクセスする

海外で利用する

確認する

カメラで撮影する

基本操作を覚える

困ったときは

ご利用の準備をする

情報を調べる

設定をする

データや情報を保護する

データを交換する

データを表示／再生する

電話を受ける

電話をかける

登録する

非常時に備える

メールを受け取る

メールを送る

FCC notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

■ Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure information

Your handset is a radio transmitter and receiver.
It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.
The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.09 W/kg.

Body-worn operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.
The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID A3LSCL22.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.169 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide. In this case, the highest tested SAR value is 0.207 W/kg. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

Declaration of Conformity

Product details

For the following
Product : GSM WCDMA LTE BT/WiFi Mobile Phone
Model(s) : SCL22

CE0168ⓘ

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 2012 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 2 : 2010 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 893 V1.7.1 (06-2012) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK ※
Identification mark: 0168

■Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2013.09.16

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

※This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。1
- BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ライセンスを受けて使用しています。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™とWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Excel®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
- 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」 ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」、「Google Calendar」、「Google Chrome」、「Googleウォレット」、「Googleマップ」、「Google+」、「Google+ローカル」、「Picasa」および「YouTube」 は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved.
- Microsoft®、Windows Media®、ActiveSync®は、米国Microsoft Corporationの、米国またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

付録

- DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、Rovi Corporationおよびその子会社の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。
- DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。

dlna CERTIFIED

- 「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright © 2010 - Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.

3LM Three Laws of Mobility

- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■Windowsの表記について

本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。

- Windows 8は、Mirosoft® Windows® 8（Windows 8、Pro、Enterprise）の略です。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

■その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）VC-1規格準拠のビデオ（以下「VC-1ビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）VC-1ビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

1. おサイフケータイ®対応サービスとは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用い、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはTypeA/B方式に対応した、2章2項に定めるau ICカード内データを保存できるau ICカード各種(以下、au ICカードといいます)を利用したサービスです。NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やリーダー/ライター(R/W)機能、機器間通信(P2P)機能がご利用いただけます。
2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内及びau ICカード内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップまたはau ICカードへのデータの書き込み及び書き換え、並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、FeliCaチップ内データといいます)及びau ICカードに保存されたデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、au ICカード内データといいます)の使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内データまたはau ICカード内データの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内またはau ICカード内データのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内またはau ICカード内データの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップまたは他のau ICカードへの移し替え等を行うことはできません。
7. その他NFC機能に対応したSPのサービス利用において生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

3. FeliCaチップまたはau ICカードの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカードを特定するために、当該FeliCaチップ及びau ICカード固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。

2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ及びau ICカード固有の番号と、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップまたはau ICカードの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内またはau ICカード内データについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失･盗難等により、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ®の紛失･盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。ただし、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失･盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。

5. その他

1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機、NFCタグ及び他のau電話におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内またはau ICカード内データの削除ができなくなることがあります。
   なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを削除する場合は、あらかじめauショップもしくはPiPitにより当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内またはau ICカード内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
3. 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能をご利用いただけません。
4. 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。
5. 機内モード設定中は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。

『au Wi-Fi SPOT』利用規約

「au Wi-Fi SPOT」のご利用にあたっては、以下の利用規約の内容を承諾の上、ご利用ください。

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はKDDI・沖縄セルラーの通信設備などを使用して通信サービスを提供する通信事業者(以下「KDDI等」といいます。)の通信サービスの契約者(以下の3.項に定める条件を満たす契約者に限ります。以下「提供対象者」といいます。)に対して、「au Wi-Fi SPOT」(以下「本サービス」といいます)を提供します。お客さまは、ご利用開始後、本規約を遵守する義務を負うものとします。

1. 当社は、本サービスの提供にあたり、本規約のほか、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の適用を受けます。本規約の規定と「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されます。
   また、KDDI等が本サービスに関して制定するご利用条件等は本規約の一部を構成し、本サービスを利用するもの(以下「お客さま」といいます。)はこれを遵守する義務を負います。当社及びKDDI等は、当該規定及びご利用条件等を本サービス用のWeb等への掲載、又はその他の合理的な方法により告知します。
2. 当社は、本サービス及び本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
3. 本サービスの提供対象者は、KDDI等の本サービス用のWeb等で掲載します。
4. 本サービスの提供は3.項で指定する条件が満たされなくなった場合、自動的に終了するものとします。また、お客さまが本規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は終了することができるものとします。
5. 本サービスは、KDDI等が本サービス用に提供するアプリケーションを搭載したWi-Fi搭載機器で利用できます。
   お客さまは、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なWi-Fi搭載機器を保持管理するものとします。
6. 国際ローミングサービスの取扱いは次によります。
   (1) お客さまは、国際ローミングサービスの利用にあたり、関連する法令、提携事業者が定める約款等を遵守するものとします。なお、日本国外における国際ローミングサービスの利用に関しては、当社約款および本規約の定めにかかわらず、関係国の法令または提携事業者その他の電気通信事業者等が定める約款等により、その利用が制限等されることがあります。
   (2) お客さまは、自己の責任に基づき国際ローミングサービスを利用するものとし、国際ローミングサービスの利用結果等について、全責任を負うものとします。
   (3) 当社は、国際ローミングサービスについて、その正確性、完全性、有用性等に関し、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負わないものとします。
   (4) お客さまは、国際ローミングサービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレームもしくは損害賠償その他の権利の侵害等(知的財産権その他の権利の侵害等をいう。)の紛争等の請求を受け、または第三者に対して問合せ、クレームもしくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
   (5) お客さまは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
7. 国際ローミングサービスの利用可能エリアと通信料金等は、次によります。
   (1) 利用可能エリア(国、地域等)はWeb等に掲載します。
   (2) 通信料金は、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」にて規定した料金が適用されます。なお、国際ローミングサービスの通信料金は渡航先の通信事業者及び当社の機器によりログイン時刻とログアウト時刻までを測定し、そのデータに基づき算定します。利用終了時にはWi-Fi接続中にアプリよりログアウト操作をしてください。ログアウト操作しない場合は渡航先の通信事業者が一定時間経過後にログアウト処理を行うまで課金される可能性があります。
8. 本サービスの利用により生じた債権は当社がKDDI等に譲渡し、その債権額をKDDI等から請求します。
9. 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。

10. お客さまは、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
11. 本サービスの利用にあたり、当社がKDDI等からお客さまの氏名･契約電話番号及び契約の料金プランの情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
12. 当社が提供するサービスを通じて取得した個人情報は、次の目的の為に利用させていただきます。

- サービスの紹介、提案、および申込受付のため
- サービスの申込に基づくご本人さまの確認等のため
- サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- サービスの提供に関する妥当性の判断のため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査やデータ分析等によるサービスの向上や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案やご案内のため
- サービスの終了後の管理のため
- その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

13. 本サービス又は本規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

附則 本改訂規約は、2012年11月30日から実施します。

文字入力の詳細情報

■記号一覧

入力できる記号(半角)一覧

	!	"	#	$	€	%	&
'	(	)	*	+	,	-	.
/	:	;	<	=	>	?	@
[	\	]	^	_	`	{	|
}	~						

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

入力できる記号(全角)一覧

	、	。	，	．	・	：	；
？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾
￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝
々	〆	〇	ー	―	‐	／	＼
～	∥	｜	…	‥	‘	’	“
”	（	）	〔	〕	［	］	｛
｝	〈	〉	《	》	「	」	『
』	【	】	＋	－	±	×	÷
＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴
♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄
￠	￡	₩	％	＃	＆	＊	＠
§	☆	★	♡	♥	○	●	◎
◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼
※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈
∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧

∨	¬	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥
⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯
♭	♪	†	‡	¶	◯	ゎ	ゐ
ゑ	ヮ	ヰ	ヱ	ヴ	ヵ	ヶ	Α
Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ
Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α
β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι
κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А
Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

а	б	в	г	д	е	ё	ж
з	и	й	к	л	м	н	о
п	р	с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю
я	─	│	┌	┐	┘	└	├
┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓
┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠
┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸
╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉
㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑
㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜
㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝
〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧
㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼	∮
∑	∟	⊿	¤				

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

付録

怒る					
(-.-)	(-_-)	:-(	:-<	(￣^￣)	ゞ(`')、
(#゜Д゜)	(・ε・)	(-""-;)			
(＃｀皿´)	(＃￣3￣)	(((￣へ￣井)			
(―。―#)	(*｀Д´)ノ！！！	(-_-#)			
(｀_´メ)	(｀´)	(｀□´)	(｀Δ´)		
(｀ヘ´)	(`ヘ´*)ノ	(｀ロ´;)			
(￣ヘ￣メ)	(=｀エ´=)	(・ε・｀)			
('ε'*)	(ノ-_-)ノ~┻┻				
(ノ｀▵´)ノ	<(｀^´)>	o(｀^´*)			
ι(｀ロ´)ノ	Σ(￣皿￣;;	ゞ(｀´)			

あいさつ			
(^^)/	(^-^)/	(^_^)/	(^o^)/
m(__)m	(-.-)Zzz・・・・	(/_;)/~~	
(;_;)/~~~	(^^ゞ	(^-^ゞ	(^_^)/~~
(^_^ゞ	(^∧^)	(^3^)/	
(^o^) / ~~	(^o^ゞ	(^人^)	
(-_-)/~~~	(∩0∩) / ~~	\(__)	
(*・∀・*)ノ	(^-^)ゝ゛		
m(。≧Д≦。)m	(o´∀`o)ノ		
('―')/~~	(￣―￣)ノ	(*・ω・)ノ	
(´∀`)/~~	(v^-゜)♪	(--)//~	
(*^―゜)ノ	(*゜―゜)ゞ∩☆		
(*^^*ゞ	(*^―^)ノ♪		
(*^▽^)/★*☆♪	(*￣∇￣)ノ		
(*￣▽￣)ノ~~ ♪	(*´∀`)ノ		
(*゜▽゜)_□	(*・x・)ノ~~~♪		

<table>
<tr><th>あいさつ</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>(。・。・)ノ</td><td>(。・_・。)ノ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(。・x・)ゞ♪</td><td>(。・ω・。)ゞ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(／。＼)</td><td>(／0￣)</td><td>(/o＼)</td><td></td></tr>
<tr><td>(；_；)/~~</td><td>(＠^^)／~~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(@^^)/~~~</td><td>(＠^^＠)／</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(@^▽゜@)ゞ</td><td>(^.^)/~~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^.^)ノ</td><td>(^^)/~~~</td><td>(^―゜)ノ</td><td>(^―^)ノ</td></tr>
<tr><td>(^o^)/</td><td>(^O^)/</td><td>(-_-).。oO</td><td></td></tr>
<tr><td>(-_-)zzz</td><td>(｀―´ゞ-☆</td><td>(｀◇´)ゞ</td><td></td></tr>
<tr><td>(￣―￣ゞ-☆</td><td>(￣▽￣)ゞ</td><td>(￣0￣)/</td><td></td></tr>
<tr><td>(￣q￣)zzz</td><td>(´―｀)ノ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(´・ω・`)/~~</td><td>('―')/~~</td><td>('-'*)♪</td><td></td></tr>
<tr><td>(+.+)(-.-)(__)..zzZZ</td><td>(>_<)/~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(> <*)ノ~~~~~</td><td>(∩∇∩)ノ"</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(∩∇∩)ノ""</td><td>(゜◇゜)ゞ</td><td>(・∀・)ノ</td><td></td></tr>
<tr><td>(・ω・)ノ</td><td>(・ω・｀=)ゞ</td><td>(・д・)ノ</td><td></td></tr>
<tr><td>(-o-)/</td><td>(o゜◇゜)ゝ</td><td>(o・・o)/~</td><td></td></tr>
<tr><td>\(´O｀)/</td><td>\(・o・)/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>_(..)_</td><td>_(._.)_</td><td>|^▽^)ノ</td><td><(_ _*)></td></tr>
<tr><td>☆∩(*^∇゜)v</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>♪(o・ω・)ノ))</td><td>♪v(*'-^*)^☆</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>♪Ю―(^▽^o)♪</td><td>m(._.)m</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>m(。_。)m</td><td>人(￣ω￣;)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ヾ(*T▽T*)</td><td>ヾ(´―｀)ノ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ヾ(・◇・)ノ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>アクション</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>\(^^)/</td><td>\(^-^)/</td><td>\(^_^)/</td><td>\(^o^)/</td><td></td></tr>
<tr><td>m(__)m</td><td>(..)</td><td>(^^)d</td><td>(^q^)</td><td>(__)</td></tr>
<tr><td>:-p</td><td>;-)</td><td>f(^_^)</td><td>(((^^;)</td><td>(((^_^;)</td></tr>
<tr><td>(((・・;)</td><td>(-.-)y-~</td><td>(-.-)Zzz・・・・</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(-.-)ノ∩-~</td><td>(-。-)y-~</td><td>(/_;)/~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(゜゜;)\(--;)</td><td>(;_;)/~~~</td><td>(^。^)y-~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^^;)))</td><td>(^^ゞ</td><td>(^-^ゞ</td><td>(^_^)/~~</td><td></td></tr>
<tr><td>(^_^;)))</td><td>(^_^ゞ</td><td>(^∧^)</td><td>(^3^)/</td><td></td></tr>
<tr><td>(^o^) / ~~</td><td>(^o^ゞ</td><td>(^з^)-☆</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^人^)</td><td>(-_-)/~~~</td><td>(∩0∩) / ~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(・・;)))</td><td>(゜o゜)\(-_-)</td><td>┐('~`;)┌</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>p(^^)q</td><td>p(^-^)q</td><td>q(^-^q)</td><td>σ(^_^;)?</td><td></td></tr>
<tr><td>φ(゜゜)ノ゜</td><td>φ(..)</td><td>φ(．．)</td><td>(/--)/</td><td></td></tr>
<tr><td>(>.<)y-~</td><td>へ(^_^)</td><td>ゞ(`')、</td><td>(^-^)ゝ゛</td><td></td></tr>
<tr><td>。。(〃_ _)σ‖</td><td>(^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>!(￣-￣)ゞ</td><td>!Σ(×_×;)!</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>!щ(゜▽゜щ)</td><td>('―')/~~</td><td>(-。-) =3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^^)r゛゛</td><td>(´∀｀)σ)∀`)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(゜д゜)、;'.・</td><td>(´∀`)/~~</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(→_→)</td><td>(°∇^)]</td><td>(・_・)ノ三●~*</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(゜ρ゜)</td><td>(□_□)ゞ</td><td>(((((((・・;)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>((((ヽ(;^^)/</td><td>(((((゜゜;)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ヾ(´・ω・｀)</td><td>(゜―゜)(。_。)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>((￣_ |</td><td>((φ(￣―￣)</td><td>(ゝω・´★)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(゜゜)(。。)(゜゜)(。。)</td><td>(゜-゜)(。_。)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(゜-゜)(。_。)(゜-゜)(。_。)</td><td>(--)//~</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(--)/占==3</td><td>(*゜―゜)ゞ∩☆</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(*ゝ｀ω・)</td><td>(*/□＼*)</td><td>(*^)(*^-^*)ゞ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(*^)/☆(+。+*)</td><td>(*^-^)ヘ__/</td><td>(*^^*ゞ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(*^▽^)/★*☆♪</td><td>(*^3(*^o^*)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>アクション</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>(*^3^)/~☆</td><td>(*^o^)/\(^-^*)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(*￣▽￣)ノ~~ ♪</td><td>(*￣◇)=3</td><td>(*´-`)</td><td></td></tr>
<tr><td>(*゜▽゜)_□</td><td>(*・・)σ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(*・x・)ノ~~~♪</td><td>(*ov.v)o</td><td>(*T―T)b</td><td></td></tr>
<tr><td>(*μ_μ)♪</td><td>(--、)ヾ(^^)</td><td>(-.-)y-゜゜゜</td><td></td></tr>
<tr><td>(..)(__)</td><td>(._.)</td><td>(-。-)y-゜゜゜</td><td></td></tr>
<tr><td>(。-_-。)♪</td><td>(。_。)φ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(。・x・)ゞ♪</td><td>(。・ω・。)ゞ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(／＼)\(^o^)/</td><td>(/-＼*)</td><td>(／^^)/</td><td></td></tr>
<tr><td>(/^^)/∩●~*</td><td>(／_-)</td><td>(／_;)/</td><td></td></tr>
<tr><td>(／0￣)</td><td>(；_；)/~~</td><td>(゜゜;)(。。;)</td><td></td></tr>
<tr><td>(;-_-)vo(^-^)</td><td>(；¬＿¬)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(＠^^)／~~~</td><td>(@^^)/~~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(@^▽゜@)ゞ</td><td>(^.^)/~~~</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^。^)y-゜゜゜</td><td>(^^)/\(^^)</td><td>(^^)/~~~</td><td></td></tr>
<tr><td>(^^)b</td><td>(^^)v</td><td>(^^)人(^^)</td><td></td></tr>
<tr><td>(^^;)(;^^)</td><td>(^__-)≡★</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^_^)/□☆□\(^_^)</td><td>(^_^)∠※</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^_^)-c<^_^;)</td><td>(^_^)y-゜゜゜゜゜</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(^_^;)\('_')</td><td>(^|0|^)</td><td>(^3^)/~☆</td><td></td></tr>
<tr><td>(-_-)゛</td><td>(゜_゜)(。_。)(゜_゜)(。_。)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(-_-).。oO</td><td>(-_-)zzz</td><td>(-_＼)</td><td></td></tr>
<tr><td>(__,)/~~</td><td>(｀―´ゞ-☆</td><td>(｀◇´)ゞ</td><td></td></tr>
<tr><td>(｀Д´≡｀Д´)??</td><td>(￣*￣)</td><td>(￣。￣)</td><td></td></tr>
<tr><td>(￣―￣ゞ-☆</td><td>(￣▽￣)ゞ</td><td>(￣▽￣)=3</td><td></td></tr>
<tr><td>(￣▽￣)b</td><td>(￣▽￣=￣▽￣)</td><td>(￣¬￣)</td><td></td></tr>
<tr><td>(￣b￣)</td><td>(￣0￣)</td><td>(￣q￣)zzz</td><td></td></tr>
<tr><td>(´3｀)</td><td>(´―`)σ</td><td>(´・ω・`)/~~</td><td>(´ρ`)</td></tr>
<tr><td>(´д⊂)..</td><td>('*')</td><td>('―')/~~</td><td></td></tr>
<tr><td>(〃´o｀)=3</td><td>(+.+)(-.-)(__)..zzZZ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

アクション			
(=_=)	(>_<)/~~	(> < *)ノ~~~~~	
(> ω<)/。・゜゜・	(゜ ∇^d)!!	(∋_∈)	
(∩_∩;)P	(⌒∇⌒)ノ"	(⌒∇⌒)ノ""	
(゜ ◇゜)ゞ	(→.←)	(¬_¬)	
(°o°C=(_ _;	(・_*)\	(・_ゞ)	
(・т・)	(・ ・;φ	(・д・ = ・д・)	
(..、)ヾ(^^)	(i_i)\(^_^)	(n'∀')η	
(o^ 0^)シ彡☆	(o^-')b !	(o゜ ◇゜)ゝ	
(o・ ・o)/~	(p^-^)p	(v^—°)	
('ε'*)	(゜ ρ゜)	(σ*´∀ `)	
(σ≧▽≦)σ	(゜ Д゜ ≡゜ Д゜)?		
(ノ-_-)ノ~┻━┻	(ノ ` △´)ノ		
(ノ-o-)ノ┫	(ノ゜ o゜)ノ		
…_〆(゜ ▽゜ *)	。。。。゛(ノ..)ノ		
\(*⌒0⌒)b ♪	\(^.^)/	\(^^ \)	
\(^_^)(^_^)/	\('_ \)(/ _,)/		
\(~o~)/	\(~□ \)(/ □~)/		
\(̄0 ̄)/	\ (´O `) /		
\(-o-)/	\(゜ □ \)(/ □゜)/		
(^_^)/▼☆▼\(^_^)	_(..)_	_(._.)_	
_-)))	|(-_-)|	|^▽^)ノ	|_-))))
“〆(^∇゜ *)♪	<(_ _*)>	<(` ^´)>	
≡ 3 ≡ 3 ≡ 3	┐(-。 ー;)┌	┐(-。 -;)┌	
┐(̄ヘ ̄)┌	┐(´д `)┌	┗(-__-;)┛	
・⌒ ヾ(*´— `)	☆(゜ o(○=(゜ o゜)o		
☆ ̄(>。☆)	☆≡(>。<)		
☆⌒(* ^ ∇゜)v	☆⌒(>。≪)		
☆○(゜ o゜)o	♀_(`O`)♪		
♪ (#^—°)v	♪ (〃∇〃)ノ由☆		
♪(o・ω・)ノ))	♪ ~(・ε・)		

アクション		
♪ヽ(´▽ `)/	♪v(*'-^*)^☆	
♪Ю−(^▽^o) ♪	c(>_<。)シ*	
C=C=\(;・_・)/	d(^-^)	
d(⌒ー⌒)!	L('▽')/	m(._.)m
m(。_。)m	o(* ̄○ ̄)ゝ	
o(*⌒ー⌒*)o	o(*⌒O⌒)b	
o(^-^o)(o^-^)o	o (____*) Z z z	
o(` ^´*)	o(̄— ̄)○☆	o(><;)(;><)o
o(T△T=T△T)o	v(^o^)	v(̄Д ̄)v
v(=∩_∩=)	v(・∀・*)	
゜゜゜゜゜-y(^。^)。o0○	ε- (´—`*)	
ε= (̄。 ̄)		
ε=ε=(ノ≧∇≦)ノ		
ε=ε=┏(・__・)┛	ρ(^o^)b_♪ ♪	
ρ(—o—)♪	σ(*´∀ ` *)	σ(^_^)
σ(̄∇ ̄;)	σ(´・д・ `)	
σ(≧ω≦*)	σ(・_・)	σ(o・ω・o)
φ(・ ・;	Ψ(̄∇ ̄)Ψ	щ(゜ ▽゜ щ)
ヘ(^^ヘ)	ヘ(__ヘ)☆\(^^;)	
ヘ(×_×;)ヘ	ヘ(・。・。)	
ヘ(・・ヘ)。。	ヘ(・o・Ξ・o・)ヘ	
三 (lll´Д `)	三(゜ ∀゜)	
ヽ(´—')ノ⌒○	ヽ(*´▽)ノ♪	
ヾ(--;)	ヾ(^^ヘ)	ヽ(^○^)ノ
ヽ(^o^;)ノ	ゞ(^o^ゝ)≡(/^_^)/"	
ゞ(` ´)	ヽ(̄▽ ̄)ノ	ヽ(´—`)ノ
ヾ(´▽ ` *)ゝ	ヽ(´・`)ノ	ヽ(´o ` ;
ヾ(¬。¬)	ヾ(・ ・;)	ヾ(・o・*)シ
ヾ(゜ 0゜ *)ノ?		

ラブ・友情		
(^3^)/	(^з^)-☆	(*^)(*^-^*)ゞ
(*^-^)/\(*^-^*)/\(^-^*)		
(*^3(*^o^*)	(* ^ 3 ^) / ~ ☆	
(*^o^)/\(^-^*)	(*⌒3⌒*)	
(--、)ヾ(^^)	(/ \)\(^o^)/	
(^^)/\(^^)	(^ ^)人(^ ^)	
(^3^)/ ~ ☆	(´3 `)	
(・∀・)人(・∀・)		

動物・キャラクタ			
(ΦωΦ)	(゜)#))<<	(゜)))<<	(゜))<<
(-)_(-)	(=^ェ^=)	(≡ ・x・ ≡)	
.。o○	~ ~ ~ ~ ~(m--)m		
~>゜)———	̄(=∵=) ̄		
<゜)#)))彡	<゜)))彡	<*))>=<	
<+))))><<	<+)))><<	<+))><<	>゜))))彡
>゜)))彡	>゜))彡	⊂(^(エ)^)⊃	
⌒(ë)⌒	○o。.	☆ミ	U^ェ^U

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

顔・表情

気持ち・からだ

生き物・星座

食べ物・飲み物

自然・季節

ファッション・遊び

乗り物・建物・地図

道具

記号

- 実際の表示と多少異なります。
- 絵文字を他社携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、異なるau電話に送信した場合、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
  ※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを
買った!!

使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう！
古いケータイと
取説
どーしよう？
1

回収しています
auショップへ
持って行こう！
リサイクル
お願いしま～す！
使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや消去がしっかりとできるので安心です。
2

原材料ごとに再資源化されて
新しい商品として店頭へ！
このケータイい～な～
取説も生まれかわるよ！
3

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle/

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-111	局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-113	局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

一般電話／au電話から
0120-925-919

受付時間 9:00～21:00（年中無休）

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIではこのマークのあるauショップで回収した紙資源を、
製紙会社と協力し国内リサイクル活動を行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2013年10月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.